

- SOFTWARE -

Así será el próximo sistema

de Microsoft Pág. 44

ANÁLISIS NUEVO

Windows 8

vagos.es





 ADSL y cable • Telefonía móvil

 Contratos de permanencia • LOPD

Pág. 20

Di no a la letra pequeña

- HARDWARE -12 SAIs IIII desde 70€ ¿Protegen tu equipo de caídas de corriente? SOFTWARE -

Declara a hacienda sin problemas

GADGET

Nintendo 3D en la palma



de tu mano Pág. 16

SOFTWARE -

ITRUCOS PRÁCTICOS!

Windows Usar dos zonas horarias **Excel Símbolos con un click** Windows Copiar el contenido de un archivo en un solo paso Pág. 48

Música en Internet

Escucha a tus artistas favoritos v descubre nuevos grupos Pág. 64





La increíble potencia, rapidez y ligereza

Cada componente de la Serie-R de Toshiba ha sido concebido y diseñado con atención minuciosa a cada detalle. Ésto, combinado con su velocidad, potencia y ligereza, hacen que lo único que echará de menos en este portátil

sea que trabaje por usted. Elija entre una amplia gama de colores y tamaños desde 899€ IVA incluido.

Más detalles en www.toshiba.es/serie-r

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

Toshiba informa 902 122 121 www.toshiba.es

Toshiba es una marca registrada de Toshiba Corporation. Microsoft, Windows, Windows Live y el logo de Windows son marcas registradas del grupo de compañías Microsoft. Los nombres de las compañías y productos aquí mencionados, si los hay, deben ser marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las características y colores dependen del modelo y de la disponibilidad local. Las imágenes mostradas tienen fines ilustrativos y pueden diferir del producto real. Por favor, contacte con su distribuidor local para más detalles.

EDITORIAL



Cuestión de

¿Has echado cuentas de cuántos contratos has firmado con proveedores de todo tipo de servicios? A los "de siempre", como la luz, el gas o un seguro, se unen los que se refieren a la conexión de Internet, telefonía móvil (con sus mil y un módulos, variedades y promociones) y, cómo no, los diferentes servicios gratuitos o de pago que usas en la Red.

Estamos sujetos a las condiciones, más o menos flexibles, de cada uno de nuestros proveedores y ellos, por su parte, tienen el compromiso de prestarnos un determinado servicio en las condiciones acordadas por ambas partes. Hasta ahí, todo correcto. El problema empieza cuando llegan las "diferencias". ¿Es legal que usen tus datos para intentar venderte otros productos con llamadas telefónicas o cualquier otro molesto método? ¿Te pueden exigir el pago de la penalización completa por prescindir de sus servicios unos meses antes de terminar el compromiso de permanencia? En Computer Hoy somos muy conscientes de que estos problemas te pueden quitar el sueño, en gran medida porque también los sufrimos nosotros. Por eso, hemos preparado esta guía, para que aprendas a defenderte de las ocasiones en que las compañías abusan de los usuarios que confían en ellas.

> Andrés Purriños, Director director@computerhoy.com



Computer N° 331 10 de junio de 2011

Novedades

Hardware: Hp Mini 210 y Pavilion, Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 Generation 2, TomTom Go Live 800, Devolo dlan 500 AV Usb extende, Logitech Tablet Keyboard, Acer Aspire Z5761.....4

Imagen/Sonido: LG Cinema 3D, Naical Mustek

3D view, Samson Meteor Mic, Panasonic Lumix DMC-G3, Leica V-Lux 30, Panasonic Viera Remote.. 8

Sofware/Juegos: Kaspersky Anti-Virus 2012, Auto Build Matrículas, BullGuard Internet Security, WD Photos .. 10

Telefonía móvil: Motorola Gleam, Sony Ericsson LiveView, Windows Phone "Mango"......11

De todo un poco: In/Out, Ganador y perdedor12 Profesional: Lenovo ThinkPad X1,


Samsung ML-5510 y 6510, D-Link DCS-930L y DCS 932-L14 Portada Gadget: Nintendo 3DS......16

Consumo

Portada Defiende tus derechos20 Define bien tu estrategia.....22 Conoce las normas del juego.....23 Para protegerte debes saber.....24 Las vías para ganar.....26 La meior avuda.....

Magazine

Kung Fu Panda II.....28 Pasatiempos: Autodefinido ... 29



Hardware

Portada 12 SAIS para proteger tus dispositivos30 Comentarios sobre el test31 Resultados del test.....32 Detalles de los productos..... Test: Ordenador All in One MSI Wind Top AE205040 Test: Multifunción A3 Brother MFCaJ6910DW 41

Software

Portada ¿Cómo será Windows 8?44	
Primeros resultados44	
Pruebas de velocidad45	
Compatibilidad45	
Duración de la batería46	
Perspectivas 47	

Portada Trucos	
Descargas/Versión Premium	52
Práctico: Nero Kwik Media	53
Portada Práctico: Renta 2011	56

Computer Básico

Portada Curso: Renueva tu PC	
por 0 euros, 3º Parte60	0
Protección básica para tu PC6	1
Configura el firewall de Windows62	2
Realiza copias de seguridad62	2
Optimiza la navegación en Internet 63	

Internet

Portada Aprende a utilizar Last.fm........64 Novedades en la red70

Juegos

Bazar: Juegos para PC......72



Telecomunicaciones

Test: Smartphone	
Galaxy S II (19100	74

Consumo

Los expertos responden	76
Cartas, glosario y anunciantes	.77

Avance/Staff

Próximo número y staff......82

SOFTWARE EN LA RED

Un mundo de Pdf

Conversores de archivos a Pdf, visores de Pdf, aplicaciones para combinar y dividir Pdf... Estos son algunos de los programas que hallarás en nuestra web de descargas. Todos ellos, obviamente dedicados a los ficheros Pdf.

Consiguelas ahora en: http://descargas.computerhoy.es



Estilo, rendimiento y rediseño

Hp Mini 210 y Pavilion Desde 339 y 499 €

El fabricante HP ha rediseñado su gama de portátiles y ha presentado nuevos equipos para distintos tipos de usuarios. Los Mini 210 pesan menos de 1,39 kg, miden apenas 2,5 cm y pueden funcionar hasta 9,5 horas de forma continuada, según el fabricante. Su procesador es un Intel Atom N450, y su pantalla tiene un tamaño de 10,1".

Además, cuentan con HP QuickWeb 3.0, que permite a los usuarios conectarse a Internet en apenas unos segundos, nada más encender el ordenador, y HP Beats Audio, un sistema con el que el usuario podrá escuchar la música

tal y como suena en un estudio de grabación.

Otra de las series renovadas es la HP Pavilion, con distintos modelos de ordenadores portátiles y de sobremesa. Entre estos últimos, puede destacarse el Pavilion HPE h8, que es el sobremesa más potente que tiene HP hasta la fecha. Incluyen características como procesadores Intel Core i7 y gráficos highend nVidia o ATI. También permiten trabajar con hasta tres monitores a la vez.

www.hp.es



Jugar con fuego

Trust GTX 32 Gaming Mouse | 24,99 €

Con el fin de que los usuarios cuenten con la mayor precisión posible a la hora de jugar, este ratón ofrece nueve botones y un sensor BlueSpot de 2.400 ppp. Además, dispone de un interruptor DPI y memoria interna para guardar perfiles de juego.

Para los que buscan un mando compacto, también han lanzado el GXT 24 Compact Gamepad.

www.trust.com



Velocidad diminuta

Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 Generation 2 Desde 45,94 €

Estallave USB 3.0 de Kingston cuenta con una velocidad de lectura de 100Mbps, y de escritura de 60 Mbps. Sus medidas son de $2,90 \times 0,87 \times 0,63$ cm.

Está disponible con capacidades de 16, 32 y 64 Gb, a un precio que va de los 45,94 a los 126, 80 euros.

www.kingston.com



BREVES



Novelas negras

El ebook Mibuk Life Black Edition, de Wolder, cuenta con 16 niveles de grises y una pantalla de 6". Con su compra, se regalan dos fundas Lux Black Booknote y Velvet Black Travel, mil libros incluidos en la memoria interna y el best seller "Lágrimas en la lluvia", de Rosa Montero. Su precio es de 169 euros. www.wolder.com

Volantazo al Gps

TomTom Go Live 800 Desde 199€

El lanzamiento de esta nueva serie de Gps viene acompañada de una campaña de renovación, que termina el 16 de julio. Los conductores podrán entregar sus Gps de cualquier marca y llevarse un TomTom Live, con HD Traffic, con 50 euros de descuento.

Estos navegadores cuentan con pantallas táctiles de 4,3" a 5", control de voz y un año de servicios Live gratuitos, los cuales ofrecen, entre otras funciones, información precisa de tráfico cada dos minutos.

www.tomtom.com




¿Qué procesador para portátil es más rápido? Para averiguarlo, hemos probado los procesadores en los diferentes equipos portátiles que han pasado por nuestro laboratorio en los últimos meses. Computer (ntel) | Core i7-2720QM 2,2 GHz 196,50% Core i7-2630QM 2 GHz 173.99% (ntel) Core 17-820QM 1,7 3 GHz 147,29% @ Core i5 2520M 2,5 GHz 146 31% Core i5-460M 2,53 GHz 133,98% Core 17-720QM 1,6 GHz 130,13% Core 15-450M 2,4 GHz 129.50% 121,06% Core 2 Duo P9500 2,53 GHz 118.35% Core i3-370M 2,4 GHz 118.03% Core 2 Duo P8700 2.53 GH 111.18% (mte) Core i3-350M 2,26 GHz 106.99% **Portátiles** AMD Phenom II x 3 N830 2 1GHz 105 28% AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620 2.5 GHz (ntel) Core 17 2617M1,5 GHz 101.45% 100,00% (ntel) Core 2 Duo P7550 2,26 GHz 99 56% AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 2,3 GHz 98,58% Core 2 Duo T7400 2,16 GHz 98.35% AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 2,2 GHz 94.95% Core 2 Duo T6500 2,1 GHz 91,99% Pentium Dual Core T4200 2 GHz 91.16% Core i5-2537M 1,4 GHz 88,44% (mbe) Core 2 Duo T7250 2 GHz 85.31% Core 2 Duo SL 9400 1,86 GHz (ntel) Core 2 Duo T5450 1,66 GHz 75.55% T4500, al que hemos asignado un rendimiento del 100%. (mle) Core Duo T22501,73 GHz 71,27% Con ayuda de esta tabla podrás valorar tus (intel) Core Duo T2300E 1,66 GHz 68,81% ades y realizar una compra adecuad

Red casera más veloz

Devolo dlan 500 AV Usb extender | 149,90 €

Obtener mayor velocidad en la la red doméstica que con un cable de red o wifi es el objetivo de este adaptador PLC. Esto lo consigue gracias al uso de la red eléctrica con un área de cobertura de 300 metros.

Cuenta con una velocidad de 500 Mbps, y es idóneo para transmitir vídeos en 3D y HD, que requieren de un uso intensivo de



la banda ancha. Por ejemplo, resulta útil para aquellos que disponen de acceso a Internet de fibra óptica, y quieran aprovechar mejor toda la programación de televisión a través de Internet.

www.devolo.es



Estos adaptadores conectan, tanto ordenadores, como otros dispositivos con una conexión de red.

"Desde hace 50 años, los discos duros duplican su capacidad cada dos años"



Trabajo más cómodo

Logitech Tablet Keyboard 59,99€

Este accesorio para iPad 2 está compuesto por un teclado y un soporte, de tal manera que sea más cómodo trabajar, casi como con un sobremesa. Se conecta a la tableta a tráves de bluetooth.

www.logitech.com


Diviértete tocando

Acer Aspire Z5761 Consultar fabricante

Este modelo es el último en llegar a la familia de equipos all-in-one, incorpora una pantalla multitáctil de 23" y un teclado, que se puede plegar cuando no se está utilizando. Además, dispone de un procesador Intel Core, a elegir entre Intel Core i5-2400S, i5-2500S o Core i7-2600S, una tarjeta n Vidia Geforce y 8 Gb de memoria RAM DDR 3.

Entre sus aplicaciones, se encuentran la iTouchBrowser, que permite navegar por Internet usando la pantalla táctil, y la TouchCam, que añade controles táctiles para lograr efectos en vivo mientras se está chateando.

www.acer.es



1&1, MEJOR POR DUPLICADOes

¡DOBLE SEGURIDAD, DOBLE TRANQUILIDAD!

Imagina que hay una caída en el servidor, pero tu página web sigue online sin problemas. ¿Imposible? Con el nuevo Hosting Dual de 1&1, no. Te presentamos lo último en seguridad, la Geo-Redundancia: tu web existirá simultáneamente y en paralelo en dos de nuestros centros de datos, situados en diferentes lugares. Así, si uno de ellos falla inesperadamente, tu web seguirá funcionando en el otro. ¡Automáticamente y sin perder ni un solo dato!



MIEMBRO DE united internet

Ningún otro proveedor de hosting puede ofrecerte tanto en seguridad, calidad y profesionalidad como 1&1:

En 1&1 se dan cita más de 20 años de experiencia en hosting y la última tecnología en centros de datos de alto rendimiento de Europa. Más de 1.000 desarrolladores propios trabajan diariamente para traerte innovadoras soluciones. NOVEDAD: con la nueva gama 1&1 Dual Hosting, 1&1 es el primer proveedor del mundo en ofrecerte la doble seguridad que proporciona la Geo-Redundancia. Y todo esto, ja unos precios totalmente accesibles!



Doble seguridad: Centros de Datos geo-redundantes



Alto rendimiento: Servidores de alta gama



Gran velocidad: 210 Gbps de ancho de banda



Hosting ecológico: Energía renovable



Innovación garantizada: Más de 1.000 desarrolladores

NUEVO!

1&1 DUAL UNLIMITED

- **5** dominios **INCLUIDOS**
- Hosting multidominio
- NUEVO: Espacio web ILIMITADO
- **■** Tráfico ILIMITADO
- NUEVO: Bases de datos MySQL ILIMITADAS (1 GB)
- NUEVO: Aplicaciones 1&1 Click & Build ILIMITADAS (a elegir entre 65)
- 1&1 Estadísticas Web
- PHP5, Zend Framework, Perl, Python, Ruby, Control de versiones Git
- 99,99% de disponibilidad
- NUEVO: Servidores geo-redundantes
- Y mucho más!

1&1 DUAL UNLIMITED 99€ al mes durante los 6 primeros meses*

Ahora, 50% de descuento



¡Decidete antes del 30 de junio!

Encontrarás más packs de hosting en la siguiente página

1&1

Hámanos al 902 585 111 o visita nuestra web

www.1and1.es



Acción que salta de la pantalla

LG Cinema 3D Desde 1.499 €

Unas gafas de sólo 16 gramos de peso, y sin ningún tipo de componente eléctronico, es lo único que hace falta para ver, en estos televisores led, los contenidos en 3D.

> Cuentan con una resolución Full HD sin prácticamente parpadeo, según la certificación ofrecida por Intertek y TÜV.

También, dispone de la tecnología Smart TV, con la que viene incorporado el mando Magic Control, gracias al cual es posible navegar por la red sólo apuntando con él.

Hay modelos disponibles en diferentes tamaños: 42" (1.499 euros), 47" (1.899 euros) y 55" (2.199 euros).

www.lg.com

Vídeos 3D de bolsillo

Naical Mustek 3D view 249,90€

Con unas dimensiones mínimas (124 x 74,5 x 41,5 mm), esta videocámara permite grabar



películas en 3D y alta definición (720p), así como realizar fotografías en 3D y fotos digitales tradicionales con hasta ocho megapíxeles de resolución.

Cuenta con una pantalla 3D rotatoria de 3,2", un sensor CMOS de 5 Mpíx, 128 Mb de almacenamiento interno, batería de LI-lon y cable USB. Su peso es de 164 gramos.

www.naical.es

El último grito de ayer

Samson Meteor Mic | 99 €

Su diseño no recuerda precisamente al futuro, pero sí su tecnología. Gracias a su conexión USB. este micrófono no requiere software ni otros dispositivos de hardware. Además, es compatible con

PC, Mac y iPad. También posee una toma estéreo de 3,5 mm para los auriculares.

Cuenta con un soporte formado por tres pies abatibles, para conseguir una mayor estabilidad, un diafragma de 25 mm, un botón de anulación de micro y un filtro de doble rejilla, que intenta eliminar cualquier interferencia o parpadeo.

www.samsontech.com

Pequeñita y ligera

Panasonic Lumix DMC-G3 | 699€

Esta cámara, con objetivos intercambiables, destaca por sus reducidas dimensiones y peso: 115,2 x 83,6 x 46,7mm y 336 gramos.

Incorpora un nuevo sensor Live MOS, de 16 Mpíx, grabación de vídeo en Full HD y función de reducción de ruido del viento.





BREVES

Música esférica

El fabricante Zipy ha presentado nuevos dispositivos de sus gamas Zenfruit (24,95 euros), Ambient (29,90 euros) y Disco (17,90 euros), de los cuales destaca este último. por su forma reducida y manejable.

www.zipylife.com

Graves de colores

Los Voizze 150, de Soyntec, son unos altavoces 2.0 con una potencia de 4 W, unas dimensiones de 77 x 87 x 74 mm y un peso de 440 gramos. Están disponibles en azul, violeta, naranja, marrón, negro y blanco.

www.soyntec.com

Clásica universal

Leica V-Lux 30 | Precio no disponible

Esta cámara compacta digital cuenta con un diseño clásico y numerosas funciones de ajuste automático (detección de caras, modos de escena...) y manual para que puedan utilizarla todo tipo de usuarios.

Dispone de 14 megapíxeles efectivos de resolución, además de un zoom óptico 16x, geoetiquetado Gps integrado, una pantalla LCD táctil de 3 " y 460.000 píxeles de resolución.

La velocidad de disparos por segundo llega hasta los 10 fps a máxima resolución de 14 megapíxeles, y hasta 60 fps a resolución de 3,5 megapixeles

Cuenta con grabación de video Full HD y batería de Li-lon.

lo 104,9 x 57,6 x 33,4 mm, y su peso es de 219 gramos.

www.samsontech.com

Puede adquirirse de forma opcional un estuche de cuero con correa y enganche para el cinturón.

LO MÁS GEEK

Sobres muy parlanchines

En estos sobres puede grabarse un mensaje sonoro de 10 segundos, para que hasta las cartas más clásicas se conviertan en multimedia.www.

soundexpressiongreetings.com



Control remoto

Panasonic Viera Remote | Gratuita

Se trata de una aplicación que permite navegar, de manera rápida, por todas las herramientas y funciones de los televisores VIERA, incluida la configuración 3D v el acceso a tarietas SD, entre otras opciones.

www.panasonic.es



Permite el control remoto de laTV desde el iPad, el iPhone o el iPod Touch.



SEGURO **1&1 DUAL PERFECT** 2 dominios INCLUIDOS ■ NUEVO: 100 GB de espacio en disco

1&1 DUAL BASIC

NUEVO: 10 bases de datos MySQL (1 GB)

PHP5, Zend Framework, Perl, Python, Ruby, Control de

1&1 HOSTING

■ 1 dominio INCLUIDO

Tráfico ILIMITADO ■ 1&1 Estadísticas Web

versiones Git

■ 1 GB de espacio en disco

Tráfico ILIMITADO

1&1 Estadísticas Web

■ 1 base de datos MySQL (1 GB)

:Llévate tu Ahora por solo el primer año

¡Decidete antes del 30 de junio!

Para saber más sobre estas y otras muchas ofertas especiales, visita nuestra página web.

1&1

Llámanos al 902 585 111

www.1and1.es

* Oferta "Dominio .biz" aplicable durante el primer año de registro. El segundo año se aplicará la tarifa anual estándar publicada en nuestra web. Todos los precios mostrados no incluyen IVA. Para más información, consulta nuestras Condiciones Particulares en www.1and1.es

Campeón de la carrera contra los virus

Kaspersky Anti-Virus 2012 | Consultar fabricante

La última versión de este antivirus ha mejorado algunas de sus funciones más características, y ha incorporado otras nuevas con el fin de ofrecer una mayor protección al ordenador.

Una de las cuestiones en las que más parece haberse trabajado es la relacionada con la seguridad a la hora de manejar la identidad digital, al efectuar compras digitales y gestiones de banca online. También incluye una opción de navegación segura, que bloquea automáticamente sitios web no deseados y funciones avanzadas de control parental que permiten bloquear, o

limitar, el acceso a Internet de los usuarios menores de edad.

Otra novedad es su Sistema Vigía, cuya supervisión, basada en el comportamiento, es capaz de restringir programas sospechosos.

Además, se ha presentado una edición especial de Kaspersky Internet Security en colaboración con Ferrari. Esta incorpora una interfaz con los colores de la escudería e incluye un simulador virtual de carreras.

www.kasperskyantivirus.es



LACIFRA

de videojugadores de entre 18 y 45 años considera que los virus no-afectan a las consolas.

Fuente: Universidad Europea de Madrid

BREVES

Nube protectora

La nueva versión beta 1.9 del antivirus online Panda Cloud Antivirus, incluye funciones de monitorización de procesos y de interceptación de red para tráfico Http y Pop3. Es gratuito, y ya puede descargarse en www.cloudantivirus.com



Guardian de la red

BullGuard Internet Security | 29,95€

Esta suite de seguridad está diseñada para proteger contra las distintas amenazas que pueden encontrarse en Internet.

Incorpora un motor de detección de virus "por comportamiento", que permite localizar el malware por su forma de actuar en el equipo, antes de llegar a infectarlo. También permite realizar copias de seguridad online, con una capacidad de hasta 5 Gb.

www.bullguard.com/es

BullGuard

Tan lejos, tan cerca

WD Photos | Gratuito

Se rata de una aplicación de visualización de fotos que transfiere fotografías y vídeos HD desde dispositivos Apple y Android, de forma inalámbrica, para reproducirlos en el televisor.

A efectos prácticos, esto puede utilizarse, por ejemplo, por

viajeros, estudiantes alejados de la familia y demás, que quieran compartir su vida de forma instántanea.

www.western digital.com



El iPhone al volante

Auto Bild Matrículas

La revista de motor Auto Bild acaba de presentar su primera aplicación para iPhone. Además de ser una gran base de datos, con matrículas desde el



año 1900, que permite consultar la fecha de matriculación de cualquier vehículo, incluve información sobre neumáticos como, por ejemplo, la fecha de fabricación, medidas, etc.

Una de sus aplicaciones prácticas es la de contrastar la información que puede ofrecer un vendedor de segunda mano acerca de un coche en concreto.

www.autobild.es

Smartphone con mucho amour

Motorola Gleam | 89€ libre

Los creadores de este smartphone le han prestado especial atención al diseño, el cual incorpora una matriz led exterior, que mantiene actualizado al usuario con la información y eventos más importantes, mientras que una luz, que se emite desde la base transparente de la bisagra, avisa de todas las llamadas y mensajes.

Incluye radio FM, una cámara de dos megapíxeles con grabación de vídeo y permite la reproducción. tanto de archivos de audio Mp3 como de vídeo.

Incorpora 32 Mb de memoria flash y 16 Mb de RAM, además de ser compatible con tarjetas micro SD de hasta 16 Gb. También dispone de bluetooth 2.12 y EDR, compatible con A2DP, una salida micro USB 2.0 HS y entrada de audio jack de 3,5 mm. En cuanto a la pantalla, se trata de una QVGA de 2.4".

Cuenta con un grosor de tan solo 13,9 mm, y estará disponible antes del verano con Orange en colores gris, grafito y violeta.

www.motorola.es



"El 60% de los españoles suele mirar a escondidas el móvil de su pareja"

La muñeca gestora


Sony Ericsson LiveView 29.50€

Ya se puede saber quién nos llama sin tener que sacar el móvil del bolsillo, gracias a este dispositivo, que permite gestionar las llamadas y las redes sociales desde la muñeca, a través de bluetooth. Es compatible con dispositivos Android 2.0.

www.sonyericsson.com



Europa en smartphones



La coreana Samsung ha conseguido el primer puesto de las ventas europeas de smartphones, mientras que Nokia pierde el liderazgo por primera vez. Le siguen, por este orden, Apple, RIM y HTC.

Enredos sociales

Windows Phone "Mango" | Gratuito

La última actualización de este sistema operativo, recientemente presentado en Nueva York, incluye más de 500 novedades, entre mejoras y añadidos.

Dispone de una mejor integración con las aplicaciones de redes sociales, y funciones como, por ejemplo, la que permite ver la información de un contacto en Facebook, Live y, ahora, Twitter y LinkedIn, desde una única pantalla

http://mobile.microsoft.com

BREVES

Carga inalámbrica

Los nuevos sistemas Powermat, de carga inalámbrica para iPhone, han reducido su tamaño y su peso, e incluyen una carcasa especializada. Cuestan 49, 90 euros. www.



iQue la fuerza te despierte!



Despertador Lego Star wars | 39,95€

Que Darth Vader o un soldado de las tropas imperiales te despierte cada mañana puede ser un acontecimiento casi galáctico. Este reloj despertador LCD está diseñado con las características de LEGO, y cuenta con la licencia tanto de este fabricante como del mismo George Lucas. Tanto la función de repetición de alarma como la de iluminar la pantalla se activan dando un pequeño toque al casco, y sus brazos y piernas son articulados para poder colocarlo en la posición que uno desee.

www.ziclotech.com

No se lo digas a nadie...

Procesadores de iPad 2 para MacBook Air

Según rumores provenientes de Japón, recogidos posteriormente por The Inquirer, Apple podría utilizar los procesadores A5, hasta ahora empleados en el iPad 2, para sus próximos equipos MacBook Air. Esto supondría abandonar los Intel Core 2 Duo y un posible meior rendimiento de la batería, ya que los A5 consumen menor energía que estos. A diferencia de los Intel Core 2 Duo, los A5 se basan en la arquitectura ARM, especialmente adaptada a las necesidades de dispositivos móviles tales como smartphones y tabletas. En junio o julio, se presentarán estos nuevos equipos MacBook Air.

Estos dos reloj despertador tan particulares cuentan con la licencia oficial de Lego y Star Wars.

WaterSense v Smart-Light

Estos dos proyectos españoles han llegado a una final de jóvenes talentos de Microsoft. Uno pretende hacer llegar el agua a todas partes y, el otro, intenta un sistema de alumbrado eficiente.

Ganador

Perdedor

Tarifas españolas

El precio medio por minuto de las llamadas a móvil en España (16 céntimos), está todavía muy por encima del promedio comunitario (10 céntimos), según un informe publicado recientemente por la Comisión Europea.

LA ENCUESTA

¿Crees que las redes sociales han tenido alguna influencia en las elecciones?

Aún con distintos matices, la mayoría de los lectores (59,33%) cree que las redes sociales no han influido en las elecciones, frente a un 40,67 % que cree que sí lo han hecho.

No, aunque a mucha gente le ha hecho reflexionar Sí, aunque lo harán aún más en un futuro

No, en absoluto.

Sí, se nota la influencia en votos en blanco nulos y otros partidos

Próxima encuesta: ¿Utilizas servicios de música online?

facebook

Contesta a nuestra encuesta en www.facebook.com/ComputerHoy

12.26%

28,30%

21.70%

37.74%

Desenfunda el escáner

Skypix Handscan 108€

A todos aquellos que les guste cortar fragmentos de noticias de los periódicos o artículos interesantes de las revistas, este escáner inalámbrico de bolsillo les puede venir de perlas. Es capaz de capturar imágenes a todo color a 600 dpi de resolución. Estas pueden grabarse en una tarjeta micro SD, o transferir los archivos a un PC mediante el puerto USB

www.lightinthebox.com/es



página entera en menos de diez segundos.



Carlos nos escribió para contarnos su caso: "Tengo teléfono fijo + ADSL con Ono, pero contraté el mismo servicio con Orange porque me hacían una oferta más barata, con un período de prueba de siete días. Vino un técnico de Telefónica contratado por ellos a modificarme las rosetas de telefonía de mi casa, así como el cuarto de telecomunicaciones del edificio. En vez de los 20 megas anunciados, compruebo mediante un test de velocidad que tengo 1,5 megas, por lo que decido darme de baja. Tras conseguirlo, les pido que manden de nuevo a un técnico para que dejen todo como estaba, pero me dicen que no tengo derecho a eso". El lector se queja de que, mientras tanto, se ha quedado sin poder utilizar el teléfono fijo. Tras ponernos en contacto con Oran-

ge, nos han transmitido que se han puesto en contacto con el cliente y su problema se halla en vías de solución.

Envía tu caso a: cabreos@computerhoy.com





Entra en www.strato.com/es y contrata tu Webhosting a un precio único

50% DESCUENTO

CONSIGUE AHORA NUESTRO NUEVO PAQUETE "AniversarioWeb"

- 50% de descuento durante los 12 primeros meses
- Software PANDA Security incluido
- xt:Commerce 4 CE, software gratuito para tu tienda online
- ¡Solo durante 1 mes: módulo de redes sociales de xt:Commerce gratis para siempre!

¡Oferta hasta el 30.06.2011!

50% DE DESCUENTO

ahora: **2,77€** al mes



Periodo de contratación 12 meses. Precios sin IVA.

STRATO | Dominios | EasyWeb | **Hosting** | Webshops | Servidores | Infórmate en **www.strato.com/es** o llama gratis al **900 800 458.**



Recarga como un relámpago

Lenovo ThinkPad X1 | 1.647€


Lo más destacable de este equipo es su nueva tecnología RapidCharge incorporada, la cual permite recargar la batería hasta un 80 por ciento de minutos, según el fabricante. Además, la batería ha sido diseñada para tener una durarios también pueden optar por una batería externa que incrementaría la autonomía hasta diez horas

Por lo demás, cuenta con un grosor de 17 mm, un peso de 1,7 kg y una pantalla HD de 13,3" y 350 NIT 01 de luminosidad.

Permite elegir entre distintas modalidades de la segunda generación de procesadores Intel Core i3, i5 e i7y cuenta con un teclado resistente al derrame de líquidos, con luz

www.lenovo.com

Permite recargar su batería hasta un 80% de su capacidad en apenas 30 minutos.



"El 41,7% de los tóneres que no son originales presentan algún tipo de fallo"

Contra los atascos

Samsung ML-5510 y 6510 | 1.221 y 1.554€

Estas impresoras láser monocromo cuentan con procesadores a 700 MHz y una velocidad de impresión de 52 y 62 ppm, respectivamente.

Ambas incluyen una tecnología antiatascos de papel, y

cuentan con un botón Eco, que activa funciones ecológicas como pueden ser la impresión a doble cara y el modo de ahorro de tóner.

www.samsung.com



BREVES

Almacén digital

El 5big Storage Server, de LaCie, es un servidor para pymes con 1 Tb de almacenamiento, ampliable hasta los 10 Tb. Tiene un rendimiento de hasta 217 Mpps. www.lacie.es



Vigilancia remota

D-Link DCS-930L y DCS 932-L | Consultar fabricante

Con estas cámaras de videovigilancia, el usuario puede estar al tanto de lo que ocurra en su oficina, si le preocupa que pueda ocurrir algún incidente.

A través del portal Mydlink, se puede visionar a distancia cualquier lugar desde una amplia variedad de dispositivos: PCs o portátiles, tablets PCe, incluso, teléfonos móviles, mediante apli-

caciones gratuitas para iPhone y Android. La mayor diferencia entre ambos modelos es que la Link DCS-932L cuenta con leds infrarrojos 02 integrados, que permiten monitorizar en condiciones de baja o nula luminosidad, por lo que es más adecuada para la noche.

www.dlink.es

¿QUÉ ES?

Medida de luminancia equivalente al número de candelas por metro cuadrado. La luminancia es la intensidad aparente de la luz, proveniente o reflejada por un objeto o punto determinado, mientras que la candela mediría la densidad superficial de intensidad luminosa en una dirección dada.

02 Led infrarrojo

Se trata de un tipo de diodo, es decir, un dispositivo eléctrico semiconductor, que es emisor de luz infrarroja. Este



tipo de luz no se puede ver a simple vista, porque la longitud de onda de los rayos infrarrojos es tan pequeña (850-900 nm) que no es perceptible por el ojo humano.







Soporte para disco duro interno de 3.5" hasta 2TB.



Compatible con tarjetas de memoria SD/SDHC/MMC.



Interfaz multimedia de alta definición para vídeo digital hasta 1080p.



Reproduce archivos multimedia de dispositivos USB externos.

Energy P3450 HDTV REC

PVPr: 79,90 €

Disfruta de reproducción HD sin límites en tu salón gracias a este centro multimedia Full-HD y sintonizador TDT grabador de Alta Definición. Reproduce vídeos IO80p (DivX, AVI, MKV, H.264), música, fotos y TDT HD en tu TV.

DE VENTA EN:









the heart of your music

Juega^{en} De Nintendo

Si eres amante de las consolas portátiles y te gusta el particular estilo de Nintendo, te encantará la nueva 3DS. Con ella podrás jugar en 3D sin necesidad de usar gafas.

os juegos en 3D no son una novedad, pero sí la posibilidad de disfrutarlos en una consola portátil. El fabricante Nintendo acaba de lanzar la nueva 3DS, cuya pantalla de visión tridimensional no requiere gafas. Emplea un sistema que ofrece múltiples puntos de vista deforma simultánea, de manera que cada ojo obtiene siempre la imagen que le corresponde. El resultado es

bueno, aunque cuesta acostumbrar la vista y se hace necesario descansar cada cierto tiempo. Tiene wifi para conectarse a la red y a otras 3DS para compartir contenidos. Por el momento, el catálogo de juegos 3D es reducido, pero se espera que aumente conrapidez. Cuesta 249 euros y se puede adquirir en negro o azul.

www.nintendo.es



ASÍ FUNCIONA

Controles de juego

Aparte de la inclusión de las tres dimensiones, la 3DS presenta novedades en lo que se refiere a los mandos para jugar.

Accesos directos

Debajo del panel táctil se encuentran tres botones que dan acceso a funciones básicas, como el menú. Estos se combinan con las funciones propias de la interfaz táctil.



Pad analógico para moverse

Otra de las innovaciones con respecto a su predecesora es la inclusión de un botón deslizante, que funciona de forma similar al joystick analógico de los mandos de otras videoconsolas.



Conexiones y más botones

En la base tiene todas las conexiones. La de auriculares está delante. Detrás tiene una toma propietaria para la alimentación, un emisor de infrarrojos para interconectar varias consolas, la ranura para el stylus y dos botones de juego adicionales.





Computer



Noelia se encarga de crear y actualizar la web de la cadena de restaurantes en la que trabaja, www.lamafia.es. Por ello, necesita elegir un hoster que se lo ofrezca todo y que responda siempre, con un servicio ágil y de calidad. Es una gran responsabilidad para Noelia, pero ella se siente totalmente Arsys. Y es que, para Noelia, Arsys es... sinónimo de Tranquilidad.

Sién tete Arsys

Como Noelia más de 250.000 personas Arsys te ofrece la más amplia variedad de soluciones en Internet, para que puedas desarrollar tus proyectos tranquilamente. Arsys

¿Y tú cómo te sientes?

desarrollar tus proyectos tranquilamente. Con todas las garantías del líder y sin preocupaciones innecesarias gracias a nuestro Soporte Total 24x7. Además, siempre, con las ofertas más interesantes.

Necesitábamos un proveedor que nos permitiera disfrutar de todas las ventajas de estar en Internet sin ninguna de sus preocupaciones, y sólo las soluciones y el servicio de **Arsys** nos ofrecían esa tranquilidad. Ahora, con www.lamafia.es, nuestros clientes saben dónde encontrar su restaurante La Mafia más cercano y hemos establecido un canal de comunicación directo con nuestros socios y franquiciados.'

Noelia Palma Dpto. de Expansión www.lamafia.es



Tu Dominio

Tu marca en Internet Desde

10€

Pon nombre a tu proyecto Online y protege tu marca con la garantía que te ofrece un equipo dedicado en exclusiva a la gestión de tus dominios. Con más de 13 años de experiencia.

Tu Hosting Web

El plan que necesitas

Desde SE /mes

Elige entre la más amplia oferta de Hosting Web la solución que más se ajusta a tus necesidades. Sea cual sea, tenemos exactamente lo que buscas.

Posicionamiento SEO

Escala hasta el nº1 Desde

Porque aparecer primero en los buscadores importa, jy mucho!, te ofrecemos los elementos y acciones imprescindibles para consequir que tu web suba posiciones de forma natural.

Contrata nuestros servicios en www.arsys.es o llamándonos al teléfono 902 11 55 30.

DOMINIO CORREO HOSTING. eCOMMERCE SERVIDORES CLOUD HOSTING MARKETING **APLICACIONES**




Que no te metan gol

Las empresas de telecomunicaciones tienen el dudoso honor de estar a la cabeza de las reclamaciones. En este artículo te contamos lo básico para evitar que firmar un contrato se convierta en una pesadilla. Pero, si ocurre, te mostramos los pasos para hacer valer tus derechos.

Sumario

DOMESTIC DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PR	SCHOOL STREET, SQUARE,
Defiende tus derechos	20
Define bien tu estrategia	22
Conoce las normas del juego	23
Para protegerte debes saber	24
Las vías para ganar	26
Permanencias: echa cuentas	26
Mejor en equipo	26
La mejor ayuda	27

s un tópico, pero no por eso resulta menos cierto: la tecnología avanza tan deprisa que estamos obsoletos antes de darnos cuenta. Aparecen nuevos teléfonos, con más funciones, más rápidos, más ágiles, y queremos tenerlos. Miramos con detenimiento todo lo que nos ofrecen, y en las conversaciones de salón (o calle), se oyen con frecuencia las detalladas descripciones que los orgullosos dueños hacen de sus terminales. Los conocen al dedillo, y se complacen en compararlos con los de los demás. Luego, cuando pasado un tiempo lo cambian por el "último", quedan con los amigos para mostrarlo, tuitean desde él y cuelgan en Fa-



Reclamar es un derecho. Insticiones y empresas debe disponer de los medios para facilitar las reclamaciones de los usuarios.

cebook las fotos que toman con su estupenda cámara. Con esta imagen en mente pocos caerán en la cuenta de que esta idílica estampa va unida, invariablemente con otra no tan amable: la cruda realidad del contrato con un operador.

Récord de reclamaciones

No queremos ser dramáticos, pero los datos dan para sentarse y pensar un rato. Según un estudio realizado en Andalucía por





Tanto el Gobierno como las comunidades ofrecen la posibilidad de resolver conflictos de consumo por medio de juntas arbitrales.

Facua en 2010, los servicios de las telecomunicaciones fueron los que más reclamaciones acumularon por parte de los usuarios, con un 33,2%. Si tenemos en cuenta que el segundo en tan agria lista son los servicios bancarios, y que estos han recibido un 7.7% de las reclamaciones.

de más, les han dado de alta en servicios de mensaies no solicitados, etc.

El principal problemaen este sector, según nos comenta el portavoz de Facua, Rubén Sánchez, es que existe un "gran vacío en cuanto a regulación por parte del Gobierno".

"La gran mayoría de las reclamaciones son acerca de las telecom"

vemos que este primer puesto de las telecom no es ningún honor. En el resto de España no es diferente. Las principales quejas de los usuarios en este sentido. según Facua, son los incumplimientos de las ofertas comerciales, el envío de facturas después de haber solicitado la baja o la amenaza de penalizaciones por querer irse antes de que acabe el compromiso de permanencia. Tampoco faltan personas a las que han cobrado llamadas no realizadas, les han facturado

Por ejemplo, aunque el usuario tiene derecho a pedir por escrito la documentación relativa a su servicio, oferta o servicio, para las operadoras no es obligatorio darlo. Tampoco hay normativa en cuanto a las comunicaciones que deben realizar las empresas a sus usuarios sobre la tramitación de sus altas, bajas o cambios de tarifa. De manera que en caso de problemas, en ocasiones este no tiene más que su propia palabra para probar que ha solicitado o no un servicio o que ha pedido la

Lo último: guías del consumidor

Asociaciones de consumidores como Facua informan gratuitamente sobre derechos de usuarios

baja. Tampoco están reguladas, aunque es obligatorio para las empresas tener un servicio de atención al cliente, las condiciones de acceso al mismo. Y lo mismo nos encontramos al revisar las condiciones del servicio de roaming o las velocidades mínimas de

subida. En las listas

de morosos, es la compañía la que debe tramitar tu salida de la misma en el caso de que se resuelva la deuda, pero no suele hacerlo, por lo que eres tú el que debe moverse y solicitarlo. Todas estas cosas facilitan la creación de un enorme saco en el que se cuelan todo tipo de prácticas "alegales".

David contra Goliat

Tener que luchar por que se respeten tus derechos es algo que, directamente, debería ser anecdótico. Pero no es así. Con más frecuencia de lo deseable se incumplen contratos, se juega con publicidad ambigua o directamente engañosa o tratan de "camelarte" de alguna forma para que cedas tus datos personales. Luego, al plantarte delante de una gran compañía para decirles que ho han cumplido con lo que decían o que se han "pasado de la raya", no es infrecuente (salvo honrosas excepciones) verse ignorado. Mucha gente prefiere no reclamar antes que tener que pasar por todas las incomodida-

des de hacerlo. Sin embargo, renunciar a tu derecho no ayuda a que las cosas cambien. Ten en cuenta que, si tienes razón, es importante hacerlo valer. Recuerda que David venció a Goliat.

Lo que más te puede ayudar, sin duda, es conocer a fondo cuáles son tus derechos, pero también tus obligaciones como usuario.

Una guía

En este reportaje hemos tratado de hacer un repaso por los puntos más

conflictivos de las reclamaciones y los derechos de los usuarios. No olvidamos que existen casos particulares que requieren una respuesta específica. Por eso, al final de estas páginas te ofrecemos una serie de direcciones a las que te puedes dirigir para consultar tu caso concreto.

Uno de los mejores consejos que podemos darte en este y otros casos, es que te informes

Con la ley en la mano

En la web del Ministerio de Industria (www.mityc.es/telecomunicaciones/es-ES/Paginas/ index.aspx) tienes un apartado en el que se encuentra toda la legislación en materia de telecomunicaciones. También dispones de una sección destinada a dar a conocer los derechos de los usuarios en este sector. Consúltala para ampliar la información de este reportaje.



Portal de atención al usuario.

muy bien antes de contratar nada. Lee muy bien la letra pequeña aunque sea pesado. Pregunta, repregunta y, finalmente, si algo no te queda claro, vuelve a



preguntar. Conserva toda la documentación que te sea posible. echa bien las cuentas de lo que vas a pagar cada mes y fíjate en lo que te cobran en la factura.

Reclama si es necesario, pero ten en cuenta que tu teléfono o tu conexión están para facilitarte las cosas. Los dolores de cabeza no vienen incluidos en el contrato, así que no permitas que te los den.

Define bien tu estrategia

Antes de contratar, prepárate, hay varias cosas que tener en cuenta para tratar de asegurar tu posición, crear una línea de defensa y disponer de lo necesario para un buen "ataque", si es necesario.

Guarda siempre la publicidad

Las ofertas publicitarias tienen el mismo valor que un contrato. Si la empresa no cumple lo que ofrece en sus folletos, puedes reclamar, siempre y cuando conserves la publicidad. Si se trata de una oferta anunciada en su web, imprímela o haz una captura de pantalla.

Todo por escrito

Exige a la operadora que te proporcione las condiciones de tu contratación por escrito. Si te hacen una oferta por teléfono, también puedes solicitar que te envíen las condiciones detalladas o te remitan a un link donde estas se expliquen. Tienes derecho a pedirlo, aunque la operadora no tiene obligación de proporcionártelo, por lo que, en caso de tener que reclamar, ten en cuenta que tú no puedes demostrar nada, pero ellos tampoco.

Ten en cuenta los plazos

Existen plazos legales establecidos para hacer efectiva un alta o una baja desde que se solicita, para que contesten una reclamación, para pagar o no hacerlo, etc. Infórmate bien de cuáles son en cada caso y toma nota de las fechas en las que realizas cada paso con tu operadora.

Mejor leer que lamentar

La letra pequeña suele ser extensa y farragosa. Da mucha pereza leerla. Sin embargo, es muy importante que te armes de paciencia y la leas detenidamente. Pregunta todo aquello que no entiendas o no te que quede claro. Si después de todo eso sigues sin estar seguro, tal vez sea mejor no firmar nada.

Pide el número de incidencia

En caso de petición o reclamación por teléfono, pide el número de la incidencia y, cada vez que llames por el mismo motivo, señálalo para que conste la antigüedad del problema.

Atención al cliente

Las operadoras están obligadas a disponer de un servicio de atención al cliente. Según la nueva normativa deberá ser gratuito, no te pueden hacer esperar al teléfono más de un minuto, no podrán aprovechar la llamada para hacerte ofertas, te debe atender personal especializado y deben contestar antes de un mes.

Las reclamaciones, por escrito

Cuando te dirijas a la operadora para solicitar un alta, baja, cambio, etc., conviene que lo hagas por escrito. Lo habitual es por fax. Para cuestiones poco importantes puede ser suficiente. Pero si necesitas una prueba legal de la fecha de presentación y tu reclamación, no te quedará más remedio que gastar en un burofax.

Comprueba las condiciones

Precios con o sin IVA, velocidades máximas y mínimas, periodo de vigencia de la oferta, condiciones que tendrás cuando esta se cumpla, precio por minuto, horarios en los que funciona, límites de minutos o de descarga, etc. Revisa al detalle todas las condiciones, y si la empresa se reserva el derecho a cambiarlas unilateralmente.

Conoce las normas del juego

La ley establece las obligaciones de las compañías para con los usuarios, así como, en determinados casos, los mínimos y los plazos que deben cumplirse por ambas partes.

TUS DERECHOS Y DEBERES

Como Servicio Universal, en telefonía fija tienes derecho a disponer de una línea antes de 60 días desde que lo solicitas. Tienes derecho a un contrato por escrito y una factura detallada y desglosada, a estar o no en la guía de teléfonos y a la protección de tus datos personales. Puedes cancelar tu contrato avisando dos días antes de cuando guieras que sea efectivo y, tras esa fecha, no pueden facturarte nada más. También puedes pedir que te desconecten las llamadas o sms a servicios de tarificación adicional o las llamadas internacionales antes de diez días desde que les llegue tu solicitud. Los

compromisos de permanencia y las penalizaciones, así como las características detalladas del servicio contratado deben comunicarse con claridad por parte de la operadora y, mientras dure el contrato con ellas. deben informarte de cualquier

Por tu parte, tienes la obligación de hacer un correcto uso del servicio contratado, pagar las facturas en el plazo convenido, realizar un depósito de garantía de no más de tres recibos si te lo piden en caso de impago e informar a la compañía de lo que cada normativa prevea

LAS LISTAS DE MOROSOS

Hay quienes prefieren pagar una factura incorrecta antes de sufrir el corte del servicio o verse dentro de una lista de morosos. Pero para que esto último suceda, primero debe existir una deuda cierta que haya vencido sin abonarse, haberte requerido el pago de la misma sin éxito y no debe haber documentos que contradigan lo anterior. Finalmente, con una antelación de 30 días, deben notificarte la inclusión en el listado. De no cumplirse esto, la empresa cometería una falta grave

denunciable. Una vez dentro. las opciones para salir son: pagar, demostrar que la deuda no existe o que pase el plazo legal de seis años. Debes saber que, aunque el acreedor tiene la obligación de comunicar el final de la deuda en una semana, no suele hacerlo, y eres tú el que debe pedir que se saque tu nombre de la lista. Los problemas ocasionados por una deuda falsa o por no cumplir su deber de borrar tu nombre de los ficheros, pueden ser denunciables.

SERVICIO UNIVERSAL

En España, sólo la telefonía fija se considera como Servicio Universal, esto es, accesible para todos los usuarios sea cual sea su cultura, economía y lugar de residencia, con una calidad determinada y a un precio asequible.

A partir del 1 de enero, el Servicio Universal debía haberse ampliado a Internet, con una conexión mínima de 1 Mbps de bajada. Sin embargo, de momento se ha ampliado el plazo hasta el 31 de diciembre de este año

Si todo lo que es importante para ti está en Internet, ¿no se merece la mejor protección?



Protege tu mundo on line con los nuevos Antivirus 2012 de Panda Security.











N°331 23

Para protegerte debes saber...

La información es poder y, en este caso, es poder para conocer qué entra dentro de la legalidad y qué no. Así, ante cualquier problema, sabrás si tienes derecho a reclamar o a pedir una indemnización.

TELEFONÍA MÓVIL

Este es uno de los sectores de las telecomunicaciones que más se ha desarrollado en los últimos años. Estas son algunas de las cosas que debes saber sobre las operadoras de móviles.

- · Actualmente, el plazo máximo para que se tramite una portabilidad es de cuatro días, teniendo derecho a conservar tu número aún cambiando de operador.
- Si tu operador incumple alguno de los puntos del contrato, puedes cancelarlo sin penalización alguna, aunque haya un compromiso de permanencia.
- Si decides no pagar por una factura con la que no estás conforme, hay un

plazo de tres meses de demora antes de que te corten la línea si no se resuelve el problema. Esto supondría perder el número que tenías hasta el momento.

• Puesto que la telefonía móvil no es un supenden la línea sin previo aviso

DELFÍN
para los que quieren disfrutar de su Smartphone 0 06 ○ 0€ Delfin 42 (+ ○ 139€ 0 00 Delfin 32 (+ info) 200 ma. De 18h a 8h + Internet las 24h ○ 139€ 0 0€

La letra pequeña te dirá exactamente en qué consiste la oferta y hasta cuándo dura. Guárdala por si acaso.

Servicio Universal, no tienes derecho a indemnización por falta de coberturasi

injustificadamente.

- Si solicitas la baja, tu operador no te puede cobrar nada con fecha posterior a los dos días de haberse hecho efectiva la solicitud
- Puedes cambiar de operador cuando quieras conservando tu número, incluso si tienes contrato de permanencia. Ve a la página 26 para saber más.

TELEFONÍA FIJA

Como Servicio Universal, la telefonía fija tiene ciertas particularidades de las que te mostramos las más destacadas.

- El operador debe buscar la forma de hacer llegar el cableado de la línea telefónica hasta tu casa, garantizando tu derecho de acceso al mismo.
- En caso de avería del terminal fijo, hay que determinar a quién pertenece el mismo y si en tu contrato se contempla un servicio integral de mantenimiento antes de saber quién tiene que repararlo.
- El plazo máximo para disponer de conexión en tu casa desde que se recibe la solicitud es de 60 días naturales. Si en ese plazo no tienes línea, y no se debe a

razones de fuerza mayor, deberán indemnizarte.

- La cuota de alta se paga una única vez, tras la instalación de la línea. Esta, y la cuota mensual, están reguladas por la Comisión del Mercado de las Telecomuni-
- No te pueden hacer pagar una deuda del anterior propietario de la línea.
- Si te retrasas más de un mes en pagar una factura, la compañía puede cortarte temporalmente el servicio, aunque podrás seguir recibiendo llamadas y realizarlas a los teléfonos de los servicios de urgencias.
- Si contratas teléfono y línea ADSL con la misma compañía y no pagas una de las

facturas, sólo pueden cortarte el servicio no abonado

• Aunque no hay un plazo para que te devuelvan un importe facturado de más por error, sí se entiende que se debe realizar lo antes posible y que, de no hacerlo, se podrá reclamar el pago de unos intereses por ello.



Sólo para telefonía fija, tienes derecho tanto a estar incluido en la guía de teléfonos como a que te den de baja si lo pides.

INTERNET

A partir de que se convierta en Servicio Universal, a finales de este año, algunos de los puntos que ahora no están regulados (y que te planteamos aquí), pasarán a estarlo.

- Si te quedas sin poder acceder a Internet durante varios días, la operadora deberá indemnizarte proporcionalmente al tiempo que has estado sin servicio.
- No hay una velocidad mínima garantizada. A partir de finales de año se espera que se establezca en 1 Mbps.
- Cuando las operadoras ofrecen X Mb de velocidad, se refieren al máximo alcanzable en condiciones óptimas. Sin embargo, si prometen una velocidad determinada en su publicidad y no la dan, puedes reclamar.

- Si no pagas una factura, pueden proceder a cortarte el servicio.
- El plazo estipulado para que te instalen el ADSL después de solicitar el alta, debe aparecer especificado en las condiciones de la promoción o en el contrato y, si no aparecen, lo que se considere un tiempo razonable antes de reclamar la demora.



Los test de velocidad online te permiten saber si se están cumpliendo las promesas de tu compañía.

PROTECCIÓN DE DATOS

Aquí tenemos otro punto controvertido, que también sufre numerosas reclamaciones de los usuarios por el uso indebido de sus datos personales por parte de distintas empresas.

- El responsable de la seguridad de los datos debe disponer de todos los medios necesarios para garantizar su protección.
- Salvo los recogidos de fuentes públicas, no se pueden ceder datos a terceros sin el consentimiento del usuario.
- Tienes derecho a pedir la cancelación o modificación de tus datos, y que la empresa lo haga efectivo en cinco días desde la recepción de la solicitud.
- Por todo esto, es muy importante que mires bien la letra

pequeña antes de firmar nada, porque puedes estar dando tu autorización sin saberlo. Los contratos deben expresar claramente las condiciones de tratamiento de los datos personales que aportes.



La LOPD obliga a Google Street View a borrar matrículas y caras.

SMS PREMIUM

Este servicio, junto con las líneas 905.

utilizadas para concursos y descargas de contenidos, cuentan con numerosas denuncias por estafa a sus espaldas, por lo que Industria intervino regulando algunos de los puntos más conflictivos de este servicio, pero no todos.

- Se destinan a campañas benéficas los números que empiecen por 25, 27, 29 y 280, por lo que su precio será inferior o igual a 1,20 €.
- Los números de cinco cifras que empiecen por 35, 37 y 39 costarán entre 1,20 € y 6 €. Los de seis cifras que empiecen por 795, 797 y 799 serán para servicios de suscripción por un precio por mensaje inferior o igual a 1,20 €. Finalmente, los números de seis



Un menor necesita la autorización expresa de sus padres para participar en este tipo de concursos.



Aviso

A partir de este número, deiamos de usar el sistema de sms para participar en el concurso del Autodefinido, y lo hacemos por email (pág. 29). La razón es que, aunque Delicom S.L., la empresa que prestaba el servicio, no cobraba a los usuarios ni un céntimo más de lo estipulado, sí que aprovechaba para promocionar otros productos que no nos ofecían confianza. Esto, además, dio lugar a las quejas de varios de nuestros lectores al respecto.

cifras que empiecen por 995, 997 y 999 se reservan para contenido exclusivo de adultos, a un precio inferior o igual a 6 €.

- Cuando solicites uno de estos servicios, el prestador debe enviarte un sms gratuito informándote del precio total (imp. incl.), los datos de la empresa y un teléfono de atención al cliente.
- No te podrán exigir el envío de dos o más sms para solicitar un servicio. En votaciones y concursos te deben enviar un sms gratuito con el resultado.



Las vías para ganar

Lograr que se hagan valer tus derechos no siempre es un camino de rosas. Desde luego, lo más probable es que no sea un proceso corto. Estas son las vías que la Ley pone a tu disposición.

Reclama a tu compañía

La primera reclamación debe hacerse ante la empresa con la que has tenido el problema. Tienes un plazo de un mes para comunicarles la incidencia, y puedes hacerlo por teléfono (recuerda que están obligados a darte el número de referencia de tu incidencia y a informarte de tu derecho a pedir un comprobante de tu petición) o por escrito a la dirección que debe figurar en tu contrato. Deberán contestarte en un mes.

Si eso no funciona

Tanto si no te contestan como si no resuelven favorablemente el problema, puedes llevar tu caso bien a una Junta Arbitral de Consumo, bien a la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones. Los procesos arbitrales son gratuitos y sus decisiones deben ser acatadas por las partes, pero no todas las empresas están adheridas a este proceso. En cuanto a la Secretaría de Estado, dispones de distintos plazos para presentarles tu reclamación, que deben resolver y notificar antes de seis meses.

El último recurso

Si no está aún abierto el proceso arbitral, en el caso de que te decantaras por él, siempre tienes la opción de dirigirte a los Tribunales de Justicia. Infórmate antes con un abogado de lo que esto puede suponer.

Permanencias: echa cuentas La ley permite los contratos de permanencia siempre que exista un motivo, como el "regalo" de un terminal. Y, a pesar de la posible penalización, siempre debe poder rescindirse. Además, el importe de la penalización dependerá del tiempo que hayas permanecido con la operadora, y reducirse proporcional mente conforme se acerque la finalizaciòn de la permanencia. Te ponemos un ejemplo: si firmas un contrato de permanencia de 16 meses, y te "regalan" un móvil valorado en 300 euros... Cancelar a los 4 meses = 225,04 € Cancelar a los 8 meses = 150,00 € Cancelar a los 14 meses = 37,50 €

MEJOR EN EQUIPO

Las asociaciones de usuarios suelen ofrecer una buena cantidad de servicios gratuitos, información detallada y guías para los usuarios. En el caso de que decidas asociarte a alguna, ofrecen también asesoría legal y la posibilidad de que ellos tramiten tus reclamaciones.

Ante todo, paciencia

Un estudio de Facua señala que una de cada tres reclamaciones sobre telefonía móvil presentadas a este tipo de empresas, ni siquiera recibe respuesta. Siendo realistas, iniciar el camino de las reclamaciones y llevarlas hasta el final puede ser un proceso largo y desalentador. Precisamente, ese es uno de los principales factores que juegan a favor de las compañías: que el

usuario acabe desistiendo de su reclamación. Puede que tengas que armarte de paciencia si quieres llegar a buen puerto.

Listas Robinson y publicidad

La Lista Robinson es un servicio de exclusión publicitaria, que pretende evitar que el usuario reciba publicidad de entidades con las que no tiene relación alguna. Es un servicio voluntario y gratuito por el que las empresas que deciden adherirse se comprometen, antes de iniciar una campaña publicitaria personalizada (email, teléfono, sms, etc.), a revisar la Lista y respetar los deseos de exclusión publicitaria de las personas que se hayan inscrito. Puedes informarte y registrarte desde la web www.listarobinson.es

La mejor ayuda

Respondemos a algunas cuestiones que pueden interesarte como usuario.

¿Qué se debe especificar en mi contrato?

En realidad, todo. La fecha de alta, las condiciones de la oferta a la que te acoges, si es el caso, la duración de dicha oferta, qué tarifa se aplicará al finalizar la promoción, los precios con IVA, las condiciones de la permanencia, si la compañía se reserva el derecho a cambiar las condiciones unilateralmente, la posible cesión de tus datos personales... En el caso de Internet, la velocidad mínima de subida y de

¿Qué datos deben verse en mi factura?

bajada, no sólo la máxima.

Las facturas básicas de telefonía móvil, sea de contrato o de prepago, deben indicar el periodo facturado, la cuota mensual, otros cargos que hayan podido hacer señalando su origen, los números a los que se ha llamado, junto con la fecha y hora y la duración de la llamada, la tarifa que se aplica y su coste total. Las llamadas gratuitas no deben aparecer con ningún cargo en la factura.

¿Es obligatorio domiciliar el pago de las facturas?

En realidad, no. En los contratos de telefonía el usuario tiene derecho a elegir la forma de pagar.

¿Es legal que me pidan un depósito por un alta?

Sí, pueden hacerlo en determinados casos. Por ejemplo, si estás en una lista de morosos o tienes antecedentes de impago, la compañía puede exigir un depósito o fianza. Sin embargo, el importe de este debe ser "razonable".

¿Me pueden cambiar el número de teléfono al hacer una portabilidad?

Tanto en telefonía fija como móvil, tienes derecho a conservar tu número. Ten en cuenta que si se ha denunciado el robo o pérdida de la tarjeta o hay errores en la numeración a portar o en la solicitud, la empresa donante puede negarse a realizar la portabilidad.

A DÓNDE ACUDIR

Estas son algunas de las direcciones a las que puedes acudir para informarte o reclamar. Te en cuenta también que cada Comunidad Autónoma dispone a

su vez de una Oficina de Información al Consumidor (OMIC) desde la que puedes informarte y tramitar gratuitamente tus reclamaciones.

Dirección web
www.mityc.es/telecomunicaciones/es-ES/ Paginas/index.aspx
www.consumo-inc.es/Arbitraje/juntas.htm
www.facua.org/es/facua.php
www.consumo-inc.es



DHP-P307AV) o por separado (DHP-500AV, DHP-306AV, DHP-P306AV).

Crea una red doméstica a través de tu red eléctrica y elige los dispositivos PLC de D-Link que más se adecúen a tus necesidades. De 200 Mbps ó 500 Mbps, inalámbricos o con enchufe para que no pierdas tu toma de corriente.

Con D-Link, ¡PUEDES!



Vuelve el Panda

Segundas partes sí pueden ser buenas. Kung Fu Panda 2 llega a las pantallas en 3D, rebosante de acción, con muchas peleas de Kung Fu y trabajados escenarios con panorámicas de los paisajes y la arquitectura China.

a domina las artes marciales y ha visto cumplido su sueño, pero ¿porqué su padre es un ganso y él un panda? ¿De dónde procede? ¿Cómo llegó hasta allí? Estas preguntas, y la llegada de una amenaza que pretende dominar China y acabar para siempre con el Kung Fu, romperán la paz del Guerrero del Dragón. Po tendrá que encontrar ahora todo su potencial para destruir a Lord Shen (al que presta su voz Gary Oldman, en V.O.), un pavo real albino que está movido por grandes dosis de malicia.

Para complicar las cosas, en esta ocasión, su recién adquirido dominio de las artes marciales no será suficiente para frenar la mente perversa y retorcida de este nuevo villano. Ni siquiera volver a contar con la ayuda del ejército de los

Cinco Furiosos. Por ello, el protagonista se verá así obligado a embarcarse en un largo periplo para salvar su mundo, lo que acabará convirtiéndose en un viaje de autodescubrimiento.

Las plumas más espinosas

Si la primera entrega había seguido la máxima "si algo es fácil u obvio, no sale en la película", en



El movimiento de las plumas del pavo real albino, que deja entrever los intersticios, ha sido uno de los aspectos más trabajados en la película.

Kung Fu Panda 2, el equipo no ha reparado en gastos para superar el listón. La dirección ha sido llevada a cabo por la que fuera la realizadora del anterior metraje, Jennifer Yuh Nelson, que ha podido contar con el mismo equipo de la primera entrega y del que ha destacado "su gran implicación personal en el proyecto".

Los responsables de los diferentes departamentos han podido ahora viajar a China en busca de localizaciones, que han trasladado después a la película con gran nivel de detalle. Además,

3D, todas las escenas cobran mayor intensidad, como las peleas de Kung Fu, las grandes panorámicas y los monumentos arquitectónicos.
Uno de los aspectos más difíciles de esta nueva producción ha sido el diseño de las plumas del villano, Lord Shen,

ya que, al mover-

al estar producida en

se, permiten ver los intersticios. Tal ha sido el cuidado que han tenido para que estos elementos estén separados, y que ninguna pluma se solape con otra, que las han manejado por separado e, incluso, han inventado un nuevo término para este efecto: "des-interpenetración".

Al igual que el equipo de producción, también ha repetido el de los actores que han vuelto a prestar sus voces a las animaciones en V.O.: Angelina Jolie (Tigresa), Dustin Hoffman (Shifu), Jackie Chan (Mono), Seth Rogen (Mantis) y Lucy Liu (Víbora). Aquí en España, se volverá a encargar de la voz de Po Florentino Fernández.

FICHA TÉCNICA

Sinopsis: Un nuevo villano pretende acabar con el Kung Fu y dominar China. Po tendrá que

encontrar el modo de vencerle. **Dirección:** Jennifer Yuh Nelson **Música y letra:** John Powell

Animación:

Rudolphe



Participa y gana

Si quieres entrar en el sorteo de estos premios, sólo tienes que averiguar cuál es la palabra oculta que esconde el autodefinido. iNo te lo pienses más y participa!

Autodefinido

SORTEAMOS Nero Video Prm. HD



VOLUMEN, CAPACIDAD

EXACTO, PERFECTO

Este completo editor de vídeo. valorado en 69,99 euros, incluye funciones Blu-ray. También cuenta con diversos efectos de alta definición y ofrece gran facilidad para transferir los contenidos de un dispositivo a otro. www. nero.com

	ÓMNIBUS ELECTRICO SIN CARRILES CHOQUE EMOCIONAL	V	ALMUECÍN 	V	AHORA REPETIDO Y FAMILIAR- MENTE, MADRE	V	CONSENTIR, DEJAR HACER	V	CIUDAD DE PONTEVEDRA CARRILLO		RATIFICAR COBALTO	V.
Principle of the Park							RELATIVO A LA EPOPEYA CAJA DE VIDRIO CON LUZ		V			
	ORÉADE, NINFA DEL BOSQUE 					RUIDO ES- TRUENDOSO PLANTÍO DE CANELOS						
					TERRENO FUERA DE POBLADO PROFETISAS			2			ROENTGEN PAVIMENTAR CON LOSAS	
	MENSAJERO GRAN BRETAÑA			3						ARTÍCULO NEUTRO TIENDA DE JOYERO		
			MUÑECO FALLERO HACER MIGAS DEL PAN				MANAGEMENT CONTRACTOR		PERSONAJE BIBLICO MUY PACIENTE CAMERINO			
	ÓMNIBUS ELECTRICO SIN CARRILES 			AGRESIVO, PENDENCIERO NINFA DE LOS BOSQUES					V			
The same of the sa	RELATIVO A LA VEJEZ OESTE			V			DAÑAR CON INCISIONES ALGO PULIDO SEGUNDA CATA			6		
- Commence of the Commence of		CURAR LA CARNE CON SAL PINZA DE CIRUJANO					V	PURA Y SIMPLE MANIFESTAR CON PALABRAS				
The second secon	OCULTAR ENTRE PAREDES NOMBRE DEL PRIMER HOMBRE	V									RADIO DEL CIRCULO BOLSA DE CUERO	
	FV					METAL ROJIZO,					W	

Palabra oculta

Cómo participar

Bases del Concurso:

Podrán participar en la promocion los lectures de la recibile soli-puter Hoy que envien un emall, con la información completa soli-Podrán participar en la promoción los lectores de la revista Comcitada, a la dirección autodefinido@computerhov.com

OXIGENO

- **2** El premio ofrecido en cada concurso no podrá ser, en ningún caso, canjeable por dinero.
- **3** Sólo podrán entrar en el concurso los emails enviados hasta la fecha límite (inclusive) que se indica a la derecha, quedando automáticamente descartados los correos que lleguen después.
- 4 De entre los participantes que envien la palabra oculta del autodefinido correctamente resuelta, un jurado compuesto por miembros de Computer Hoy valorará la frase corta que mejor defina la revista para escoger, de entre ellos, a los ganadores
- **5** El hecho de tomar parte en este concurso implica la aceptación de todas sus bases. Válido sólo para el territorio español.
- 6 Quedan excluidos de este 301 cc. de de AXEL SPRINGER ESPAÑA, S.A. Quedan excluidos de este sorteo todos los empleados y familiares
- Cualquier supuesto que se produjese que no esté especificado en Cualquier supuesto que se prougese que no este especimente estas bases, será resuelto inapelablemente por los organizadores de este concurso.

La palabra oculta del autodefinido se corresponde con la resultante de los campos enumerados

Forma de participación:

Envía la solución en un email a la dirección autodefinido@computerhoy.com indicando en el asunto **Autodefinido 331**. En el cuerpo del mensaje deberás

indicar la palabra oculta y escribir una frase corta sobre Computer Hoy, tu nombre, dirección y un teléfono de contacto.


Los datos facilitados para el concurso formarán parte de un archivo responsabilidad de Axel Springer España S.A. Consulta la página 77 para más información. Axel Springer España S.A. ce-derá al fabricante o distribuidor del premio los datos de los ganadores, con el único fin de que este se lo pueda hacer llegar.



GRAMO

Fecha límite: 24-06-2011 Premiados n° 329: página 77





Buenas energías

Aunque la red eléctrica es bastante estable en líneas generales, siempre existe la posibilidad de que se produzcan cortes o, lo que a veces es peor, picos de tensión. Si quieres que tus dispositivos electrónicos no sufran y evitar averías y posibles pérdidas de información, la solución es un SAI como los que aquí analizamos.

o primero que queremos es que destierres un concepto bastante extendido, a la vez que falso: el principal objetivo de un Sistema de Alimentación Ininterrumpida, SAI o UPS (en inglés), no es poder trabajar con el ordenador tranquilamente mientras se ha ido la luz, sino evitar daños en los dispositivos en caso de cortes del servicio o subidas de tensión.

¿Lo necesito?

La ecuación para saber en qué grado necesitas un SAI es compleja. Entran en juego multitud de factores. Uno de ellos es el uso que haces del ordenador y la valía de la información que contiene. Por ejemplo, si utilizas el ordenador para gestionar

una base de datos de pacientes de una clínica, la necesidad que tienes de un SAI es muy alta, ya que preservar esos datos es fundamental. No sólo por los dolores de cabeza que puede traerte per-

derlos, sino para evitar infringir la Ley Orgánica de Protección de Datos

Otro factor importante es la fiabilidad de la red de tu zona. Aunque España somos todos, las redes de las grandes ciudades no funcionan igual que las de algunas áreas rurales. Si tu zona es propensa a los cambios de tensión, llevas muchas más papeletas para optar a un posi-

Tecnología de funcionamiento

La mayoría de SAIS que puedes encontrar en el mercado enfocado al sector doméstico son de tipo Interactivos, como el que te mostramos a la derecha de estas líneas. Es decir, estabilizan la corriente en todo momento y activan la batería de respaldo sólo en caso de corte. Los Off Line, de gama baja, son menos interesantes, ya que no acondicionan la señal eléctrica en caso de fluctuaciones.



El autotransformador ① eleva o reduce el voltaje en caso de fluctuaciones de la red eléctrica. Tras él, la circuitería de carga ② mantiene la batería ③ siempre lista. En caso de corte eléctrico, cambia el circuito ② y entra en funcionamiento el inversor ⑤, que transforma la corriente continua en alterna.

ble problema con tus dispositi-

¿Y si uso portátil?

vos electrónicos.

Los equipos portátiles, por su naturaleza, no sufren las consecuencias de un simple apagón, ya que su batería permite seguir funcionando con normalidad y cerrar el sistema operativo sin ocasionar posibles pérdidas de



Los conectores IEC 320 C13 1 permiten conectar directamente las CPU, pero complican la conexión de periféricos.

datos. Pero si lo que ocurre en tu red eléctrica es un pico de tensión, entonces también estás expuesto. Es probable que sólo se averíe la fuente de alimentación externa, aunque no se pueden descartar otros daños.

¿Cómo elegir?

En las siguientes páginas encontrarás los resultados obtenidos por los doce modelos que hemos analizado, aunque si estás planteando adquirir un SAI que no hayamos analizado esto es lo más importante en lo que deberías fijarte:

Potencia

Todos los modelos analizados tienen una potencia situada entre los 650 y los 1.000 voltiamperios (VA),

también debes fijarte en los vatios anunciados por los fabricantes. En la horquilla analizada se encuentran los más adecuados para usarlos con un sobremesa normal, una pantalla y algún periférico. La capacidad de carga determina de forma directa la autonomía del SAI. ¡No te quedes corto!

Conectores

Los SAIs con una orientación más profesional suelen contar con conectores de tipo IEC, pero esto puede ser un verdadero incordio para usar el dispositivo en casa. Te recomendamos que te fijes bien en que el modelo que elijas emplee conectores de tipo Schuko, es

MI OPINIÓN



Juan José Mayor Redactor del test

Tengo la teoría de que los SAIS, en cierto modo, se parecen a los antivi-

rus. La explicación es que mucha gente no los necesita hasta que sufren una desgracia. Es cierto de que, en condiciones favorables (una red eléctrica en condiciones y fuentes de alimentación bien diseñadas), las posibilidades de sufrir un percance son pocas. Pero, señores, esto es una lotería en la que todos participamos, con más o menos papeletas. Siempre hay ganadores y nunca se sabe si tú vas a ser uno de ellos.

Los resultados de las pruebas han sido de lo más heterogéneos. Hay modelos económicos que dan muy buen resultado y, otros, nada baratos, que podrían hacerlo mucho mejor.

Personalmente, me han gustado en especial los modelos de EATON y APC. Están muy bien acabados y cuentan con una función que se encarga de cortar el suministro a los periféricos cuando se apaga el PC. Aunque si lo que te interesa es una máxima autonomía, el modelo de Connection N&C es buena elección.

Ten cuidado al conectar tu SAI. En este caso, sólo las tomas de la mitad izquierda cuentan con el respaldo de la batería.

decir, tomas de enchufe donde puedas conectar, sin necesidad de adaptadores, tu PC y tus periféricos principales.

Interfaz

La mayoría de los modelos actuales emplean conexión USB aunque, como verás más adelante, puedes encontrar sorpresas. No está de más que compruebes este dato antes de lanzarte a comprar el tuvo.



COMENTARIOS SOBRE EL TEST

Un SAI es un dispositivo complejo, encargado de regular y transformar corrientes eléctricas. Para evaluar los parámetros de calidad hemos contado con la participación de Fluke (www.fluke.com), especialista en la fabricación de equipos de medida electrónicos. Te detallamos las principales medidas realizadas.

Autonomia

Para valorar cuánto tiempo puede mantener un SAI el PC encendido en caso de corte eléctrico hemos realizado mediciones, cronómetro en



mano, con dos cargas diferentes: 150 W y 300 W. El consumo de un PC depende de sus com-

Las mediciones de calidad eléctirca

se efectúan directamente

en las salidas de cada SAI.

ponentes, con valores extremos como los 570 W (a plena carga) de la CPU nVidia Element (Computer Hoy 325), los más comedidos 200 - 300 W que puede consumir una CPU de gama media/alta, acompañada de una pantalla y algún periférico, como un disco externo.



El medidor de Fluke nos permite obtener, de forma totalmente objetiva, las mediciones sobre la regulación de carga (izqda.) y forma de onda (dcha.)

Regulación

En esta prueba incrementamos la carga (vatios) que soporta cada SAI mientras funciona con baterías. Lo ideal es que el voltaje de salida se mantenga en 220 V, pero no todos lo consiguen. Puedes comprobarlo en las gráficas que aparecen en las tablas de las siguientes páginas. El que peor parado sale es el modelo de Liebert, que cae escalonadamente hasta llegar a los 180 V antes de apagarse.

Calidad de onda

La corriente alterna de la red eléctrica tiene una forma de onda sinusoidal. Cuando un SAI tiene que convertir la corriente continua de sus baterías en alterna no siempre lo hace igual de bien. En la tabla te mostramos la puntuación obtenida en función del buen hacer de la electrónica de cada SAI.

PRECIO/CALIDAD

Para calcular la relación precio calidad, dividimos el precio final (IVA incluido) de cada SAI entre la nota que ha obtenido en nuestras pruebas. El resultado lo aplicamos a la siguiente tabla.

Índice hasta 10,25	Sobresaliente
10,26 hasta 12,81	Notable
12,82 hasta 17,08	Bien
17,09 hasta 25,63	Suficiente
25,64 hasta 51,25	Insuficiente
A partir de 51,26	Deficiente

Hardware Test: 12 SAIs para proteger tus dispositivos vagos.es

Así califica Computer Hoy

A cada uno de los apartados corresponde una valoración, en función del poro que se por el porte del poro que se por el porte del poro que se porte del porte del porte del porte del porte del por

Dirección web del fabricante	
Detalles del SAI	
Tecnología	
Potencia aparente / activa	
10.00	
Funciones principales Cable de alimentación / interfaz de datos	
Detalles de la batería	
Batería Material / Tensión nominal / Capacidad n	ominal
Autonomía, regulación de carga	Omina
y calidad de onda	55,00%
PC + monitor con carga media de 150 W PC + monitor con carga media de 300 W	15,00% 15,00%
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	15,00%
Variaciones de regulación de carga	
Esta gráfica muestra las oscilaciones	
del voltaje durante el tiempo de análisis. En él se aumenta la carga de forma	
en el se aumenta la carga de forma escalonada. Cuando la representación no	
lega hasta el final significa que el SAI	
se ha apagado antes) Calidad de la onda tras la conmutación	15,00% 10,00%
Conexiones e instalación	20,00%
conexiones e instalación	20,00%
Salidas de alimentación	10,00%
Otras protecciones	5,00%
nstalación / conexión	3,00%
Sustitución de la batería / fusible	2,00%
Manejo y funciones	17,00%
Botones	1,00%
	1,0078
Avisos acústicos	4.000/
Avisos acústicos	4,00%
Avisos visuales	4,00%
Software de gestión	
unciones del software incluido	8,00%
Otros	2,00%
Calidad del manual impreso	1,00%
Dimensiones	1,00%
Peso Cables incluidos -	
Servicio	6 00%
	6,00%
Ouración de la garantía Tipo de garantía	3,00%
eléfono de contacto	1,00%
	00,00%
	CATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT

Eaton

	Comput
800 USB DIN	Hoy Ganad
www.eaton.com	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
N/A	
800 VA / 500 W	
Protección de sobrecarga (disyuntor),	
AVR (Automatic Voltage Regulation), protección frente a picos (corriente	
y línea telefónica)	
Integrado / USB	7.5
A TOTAL DEFECTION BUSINESS OF RE	
1B.B. Battery HR1234W	1
Plomo-Ácido / 12 V / 9 Ah	100
TIOTIO ACIDO / 12 V / 3 ATT	Heef.
	5,91
18 m 39 s	6,52
5 m 31s	5,33
260	
240	
220	1000
	O PSG
200	1
180	0.01
160 6 11 16 21 26 31 36	1
Medias (6,545%)	5,83
Onda sinusoidal escalonada	6,00
	8,85
4 backup + sobretensión (Schuko CEE 7)	
y 4 sobretensión (Schuko CEE 7)	9,00
Ethernet + teléfono	8,00
Muy fácil / muy fácil	9,00
Tapa inferior / no tiene (disyuntor)	10,00
	8,50
Combinado encendido/alarma/parada	
omas auxiliares	6,50
Bateria (~5 s), bateria baja (~2 s) y	
sobrecarga/error (1s durante 1s)	7,00
ed / combinado AC/batería/	7.50
patería baja, AC OK y error Eaton Solution-Pac 2.61 + Network	7,50
Shutdown Module 3.20	
Monitor de carga, monitor de tensiones,	
configuración de alarmas, acceso	100
emoto, avisos remotos, avisos	
en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos	
por lotes o scripts al apagar, registro	7
le eventos, acciones programables y	
estimación de batería restante	10,00
	4,40
Guía rápida en papel, en español	6,00
8,5 x 32,5 x 14,1 cm	2,80
1,08 kg	
RJ-11 y USB	
	7,33
años	6,00
Sustitución en el domicilio	10,00
	The second second
02160737	6,00
002160737	
002160737 Función ECO Control	6,99 +0,50

So Arista

	1
Arista 1000-21	Nota
www.todosai.com	
Line Interactive	
1.000 VA / 600 W	
Protección de sobrecarga (disyuntor),	
AVR (Automatic Voltage Regulation), protección frente a picos (corriente	
y línea telefónica)	3 5 5 8
Integrado / USB	
2 Leoch DJW12–7.0	-
Plomo-Ácido / 12 V / 7 Ah	
	8,36
24 m 47 a	
34 m 47 s 11 m 43 s	9,10 7,38
280 _T	7,30
260-	
240	
220	
200	
180	
160	
Pocas (1,230%)	9,50
Onda sinusoidal escalonada	7,00
	The same of the sa
	7,03
4 backup + sobretensión (Schuko CFF 7	
4 backup + sobretensión (Schuko CEE 7 Ethernet + teléfono	
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil	6,00 8,00 8,00
Ethernet + teléfono	6,00 8,00 8,00) 8,25
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil	6,00 8,00 8,00
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor	8,00 8,00 8,00 8,25 8,59
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor Encendido y reset (disyuntor)	6,00 8,00 8,00) 8,25
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor	8,00 8,00 8,00 8,25 8,59
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos	8,00 8,00 8,00 8,25 8,59
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos patería (~10 s), batería baja (~1 s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo)	8,00 8,00 8,00 8,25 8,59 4,00
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos patería (~10 s), batería baja (~1 s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/	(a) 6,00 8,00 8,00 8,25 8,59 4,00
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos patería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería / patería baja y error	8,00 8,00 8,00 8,25 8,59 4,00
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos patería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/ batería baja y error	(1) 6,00 8,00 8,00 9,00 1) 8,25 8,59 4,00 8,00
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos patería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/ batería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones	(1) 6,00 8,00 8,00 9,00 1) 8,25 8,59 4,00 8,00
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos patería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/patería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones configuración de alarmas, acceso	(1) 6,00 8,00 8,00 9,00 1) 8,25 8,59 4,00 8,00
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos patería (~10 s), batería baja (~1 s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/ batería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Wonitor de carga, monitor de tensiones configuración de alarmas, acceso emoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado,	(h) 6,00 8,00 8,00 8,25 8,59 4,00 7,50
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos patería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/ batería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, auto diagnóstico, ejecución de archivos auto diagnóstico, ejecución de archivos	(h) 6,00 8,00 8,00 8,25 8,59 4,00 7,50
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) Encendido y reset (disyuntor) Encend	(h) 6,00 8,00 8,00 8,25 8,59 4,00 7,50
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos patería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/ batería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, auto diagnóstico, ejecución de archivos auto diagnóstico, ejecución de archivos	(h) 6,00 8,00 8,00 8,00 9,8,25 8,59 4,00 7,50
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos patería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/patería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, auto diagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y	(h) 6,00 8,00 8,00 8,00 9,8,25 8,59 4,00 7,50
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos patería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/patería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, auto diagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y	(h) 6,00 8,00 8,00 8,00 9,8,25 8,59 4,00 7,50
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) 5 tornillos carcasa / no tiene (a) 5 tornillos carcasa / no tiene (a) 6 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) 7 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) 8 tornillos carcasa / no tiene (dis	(a) 6,00 8,00 8,00 8,00 8,25 8,59 4,00 7,50
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) 5 tornillos carcasa / no tiene (al menos patería (-10 s), batería baja (-1s), sobrecarga (-0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/ patería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, auto diagnostico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guía rápida en papel, en español	(h) 6,00 8,00 8,00 8,00 9,8,25 8,59 4,00 7,50
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) 5 tornillos carcasa / no tiene (a) 5 tornillos carcasa / no tiene (a) 6 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) 7 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) 8 tornillos carcasa / no tiene (dis	(a) 6,00 8,00 8,00 8,00 8,25 8,59 4,00 7,50
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) 5 tornillos carcasa / no tiene (al menos patería (-10 s), batería baja (-1s), sobrecarga (-0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería / patería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, suto diagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guía rápida en papel, en español 14,6 x 16,4 x 34,7 cm	(h) 6,00 8,00 8,00 8,00 9,8,25 8,59 4,00 7,50
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos patería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/ patería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos sen ventana, autoapagado, auto diagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Sula rápida en papel, en español 14,6 x 16,4 x 34,7 cm 3,04 kg	(h) 6,00 8,00 8,00 8,00 9,8,25 8,59 4,00 7,50
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) 5 tornillos carcasa / no tiene (a) 5 tornillos carcasa / no tiene (a) 5 tornillos carcasa / no tiene (a) 6 tornillos carcasa / no tiene	(a) 6,00 8,00 8,00 8,00 8,25 8,59 4,00 7,50 10,00 4,50 6,00 2,99
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) 5 tornillos carcasa / no tiene (algumentos patería (-10 s), batería baja (-1s), sobrecarga (-0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería / patería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, seuto diagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Suía rápida en papel, en español (4,6 x 16,4 x 34,7 cm 3,04 kg 4) Raños	(h) 6,00 8,00 8,00 8,25 8,59 4,00 7,50 10,00 4,50 6,00 2,99
Ethernet + teléfono Muy fácil / muy fácil 5 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) 5 tornillos carcasa / no tiene (a) 5 tornillos carcasa / no tiene (a) 5 tornillos carcasa / no tiene (a) 6 tornillos carcasa / no tiene	(a) 6,00 8,00 8,00 8,00 8,25 8,59 4,00 7,50 10,00 4,50 6,00 2,99

Connection N&C

3°	SOFF 1000 LCD	N&C
Connect	ion N&C SOFF 1000 LCD	ean Computer
www.co	nnectionnc.com	PRECYO CALIDAD
N/A 1.000 VA	/600W	193
	ón de sobrecarga (disyuntor),	
	comatic Voltage Regulation),	
protecció	on frente a picos (corriente	
y línea te Integrado		
integradi	J / USB	
2 Leoch [DJW12-7.0	1.
Plomo-Á	cido / 12 V / 7 Ah	
24 10 -		7,87
34 m 16 s		9,03 7,22
280		1,22
260		
240		
220		
200		
180-		
160 6	11 16 21 26 31 36	
Medias (3		7,96
	usoidal escalonada	7,00
		7,03
4 backup	+ sobretensión (2 Schuko	
CEE 7 + 2	IEC 320 C13)	6,00
	+ teléfono	8,00
	/ muy fácil	8,00
כ נטוווווטי	s carcasa / no tiene (disyuntor)	8,25 8,94
		0,54
Encendid	o y reset (disyuntor)	4,00
Sin refere	encia en el manual; al menos	1,100
batería (~	10 s), batería baja (~1s),	
sobrecar	ga (~0,5 s) y error (continuo)	8,00
Panel LCI) / voltaje I/O, AC, batería,	
batería ba	aja, sobrecarga y error	9,00
ViouPou	er Pro 2.07 SP1	
	le carga, monitor de tensiones,	
configura	ción de alarmas, acceso	1.55
	visos remotos, avisos	
	na, autoapagado, nóstico, ejecución de archivos	
	o scripts al apagar, registro	A VE
de evento	os, acciones programables y	
estimació	on de batería restante	10,00
		2,97
Code at a	la an lag ana-l	200
	la en Jpg, en español 4 x 34,9 cm	3,00 2,94
8,04 kg	ווט כודכ אוו	2,54
Ninguno		
		6,00
2 años		6,00
	on en el domicilio	6,00
902883		6,00
		7,67
Nota		7 67

Calidad	Notable
---------	---------

Precio/Calidad

Precio

Cálculo de la nota precio/calidad

7,99

Toma PLC Ready

Notable 100,00€

100,00:7,99 = 12,51 = Notable

Notable 7,87

> Suficiente 136,30€

136,30:7,87 = 17,32 = Suficiente

Notable

Notable 89,00€

89,00:7,67 = 11,60 = Notable

+0,50

Back-UPS ES 700 APC Back-UPS ES 700	Nota
www.apc.com	
N/A	
700 VA / 405 W Protección de sobrecarga (disyuntor),	
AVR (Automatic Voltage Regulation), protección frente a picos (corriente y línea telefónica)	
Integrado / USB	
4 A D C (CCD LID 422 A W 52 42 V 2 A W)	
1 APC (CSB HR 1234W F2 12V 34W) Plomo-Ácido / 12 V / 34W 15 m 1.67V	
	5,09
13 m 8 s	5,35
4 m 23 s	4,21
280	1
240	
220	
200	- 0
180	
160 6 11 16 21 26 31 36	
Muchas (7,588%) Onda sinusoidal escalonada	5,11
Office Striusbludies Caloridud	6,00 8,85
4 backup + sobretensión (Schuko CEE 7)	0,02
y 4 sobretensión (Schuko CEE 7)	9,00
Ethernet + teléfono	8,00
Muy fácil / muy fácil Tapa inferior / no tiene (disyuntor)	9,00
iapa in crioi / no cierie (disyantor)	6,50
Encendido, reset (disyuntor) y	0,50
modo Master	4,50
Batería (~30 s), batería baja (~0,5 s), sleep (~4 s) y sustituir batería/ batería	
desconectada/sobrecarga (continuo)	8,50
Led / modo Master, combinado AC/ batería/batería baja/sustituir batería/	
batería desconectada	8,00
APC PowerChute Personal Edition 1.3.4	
en en over endter er sondi Edition 1.5.4	
Monitor de tensiones, configuración	
de alarmas, avisos en ventana, autoapagado, registro de eventos y	- 0
estimación de batería restante	5,00
	6,06
Guía rápida en papel, en español 22,5 x 8,6 x 28,4 cm	6,00
6,6 kg	,,,,,
RJ-11 y USB	7,00
3 años	8,00
	8,00 6,00
3 años Reparación en el domicilio	8,00

50	IntegraTECH	
2	E-Plus 850	

www.integra-ups.com	
Line Interactive	
850 VA / 480 W	
Protección de sobrecarga (disyuntor),	
AVR (Automatic Voltage Regulation),	
protección frente a picos (corriente	1
y línea telefónica)	
Integrado / USB	
1Leoch DJW12-9.0	
Plomo-Ácido / 12 V / 9 Ah	
TIOTTO-ACIDO7 12 V / 3 ATT	
	5,34
12 m 44 c	
13 m 44 s	5,49
3 m 15 s	3,48
280	
260	17.7
240	
220	NEOR L
200	
180	
150	
6 11 16 21 26 31 36	
Medias (5,393%)	6,63
Onda sinusoidal escalonada	6,00
	5,55
2 backup + sobretensión (Schuko CEE 7)	3,00
Ethernet + teléfono	8,00
Muy fácil / muy fácil	8,00
4 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor)	
Herbital order - The State of t	8,50
	8,50
	8,50 8,35
Encendido y reset (disyuntor)	A PROPERTY OF
	8,35
Batería (~10 s), batería baja (~1 s),	4,00
	8,35
Batería (~10 s), batería baja (~1 s),	4,00
Batería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo)	8,35 4,00 8,00
Batería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/batería/ batería baja	4,00
Batería (~10 s), batería baja (~1 s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/batería/ batería baja ViewPower Pro 2.07 SP1	8,35 4,00 8,00
Batería (~10 s), batería baja (~1 s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/batería/ batería baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones,	8,35 4,00 8,00
Bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/bateria/ bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso	8,35 4,00 8,00
Bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/bateria/ bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos	8,35 4,00 8,00
Bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/bateria/ bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado,	8,35 4,00 8,00
Batería (~10 s), batería baja (~1 s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/batería/ batería baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos autodiagnóstico, ejecución de archivos	8,35 4,00 8,00
Batería (~10 s), batería baja (~1 s), sobrecarga (~0.5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/batería/ batería baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro	8,35 4,00 8,00
Bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/bateria/ bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y	8,35 4,00 8,00 6,50
Batería (~10 s), batería baja (~1 s), sobrecarga (~0.5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/batería/ batería baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro	8,35 4,00 8,00 6,50
Bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/bateria/ bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y	8,35 4,00 8,00 6,50
Bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/batería/ bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante	8,35 4,00 8,00 6,50
Bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/batería/batería baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guía rápida en papel, en español	8,35 4,00 8,00 6,50 10,00 6,78 6,00
Bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/batería/ batería baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guia rápida en papel, en español 10,1x14,1x 29,5 cm	8,35 4,00 8,00 6,50
Bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/bateria/ bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de bateria restante Guía rápida en papel, en español 10,1x14,1x29,5 cm 4,8 kg	8,35 4,00 8,00 6,50 10,00 6,78 6,00
Bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/batería/ batería baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guia rápida en papel, en español 10,1x14,1x 29,5 cm	8,35 4,00 8,00 6,50 10,00 6,78 6,00
Bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/bateria/ bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de bateria restante Guía rápida en papel, en español 10,1x14,1x29,5 cm 4,8 kg	8,35 4,00 8,00 6,50 10,00 6,78 6,00 7,55
Bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/bateria/bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guía rápida en papel, en español 10,1x14,1x29,5 cm 4,8 kg Ninguno	8,35 4,00 8,00 6,50 10,00 6,78 6,00 7,55
Bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/bateria/bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de bateria restante Guia rápida en papel, en español 10,1x14,1x 29,5 cm 4,8 kg Ninguno	8,35 4,00 8,00 6,50 10,00 6,78 6,00 7,55
Bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/bateria/bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de bateria restante Guía rápida en papel, en español 10,1x14,1x29,5 cm 4,8 kg Ninguno 2 años Sustitución en el domicilio	8,35 4,00 8,00 6,50 10,00 6,78 6,00 7,55 7,33 6,00 10,00
Bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / combinado AC/bateria/bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de bateria restante Guia rápida en papel, en español 10,1x14,1x 29,5 cm 4,8 kg Ninguno	8,35 4,00 8,00 6,50 10,00 6,78 6,00 7,55

www.salicru.com	
Line Interactive	
900 VA 480 W	
Protección de sobrecarga (disyuntor),	
AVR (Automatic Voltage Regulation),	1
protección frente a picos (corriente y línea telefónica)	
Integrado / USB	
integrado / OSB	
1 Shimastu NP9-12 12 V9Ah	
Plomo-Ácido / 12 V / 9 Ah	
	5,49
15 m 36 s	5,90
1m 28 s	1,78
280	1 10
260	- 10
240	
220	
200	
180	100
150	
6 11 16 21 26 31 36	8,44
Pocas (2,765%) Onda sinusoidal escalonada	6,00
Office Strict Strict and Strict Strict and Strict S	
	3,80
21-1-1/(61-1-5557)	200
2 backup + sobretensión (Schuko CEE 7) Teléfono	3,00
Muy fácil / muy fácil	8,00
4 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor)	
	8,50
	8,50
	8,50 8,5 9
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual: al menos	8,50 8,5 9
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1s),	8,50 8,5 9
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual, al menos	8,50 8,59 4,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo)	8,50 8,59 4,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/batería	8,50 8,59 4,00 8,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo)	8,50 8,59 4,00 8,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/batería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1	8,50 8,59 4,00 8,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/batería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones,	8,50 8,59 4,00 8,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0.5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado bateria/bateria baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso	8,50 8,59 4,00 8,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0.5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/batería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos	8,50 8,59 4,00 8,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/batería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado,	8,50 8,59 4,00 8,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/batería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos	8,50 8,59 4,00 8,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado bateria/bateria baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y	8,50 8,59 4,00 8,00 7,50
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado bateria/bateria baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro	8,50 8,59 4,00 8,00 7,50
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado bateria/bateria baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y	8,50 4,00 8,00 7,50
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/batería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante	8,50 4,00 8,00 7,50
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado bateria/bateria baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y	8,50 8,59 4,00 8,00 7,50
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0.5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/batería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guía rápida en papel, en inglés ampliada	8,50 8,59 4,00 8,00 7,50 10,00 7,22 7,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1 s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/batería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guía rápida en papel, en inglés ampliada con guía en PDF en español	8,50 8,59 4,00 8,00 7,50 10,00 7,22 7,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0.5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/batería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guia rápida en papel, en inglés ampliada con guia en PDF en español 10.1x14,3 x 29,8 cm	8,50 8,59 4,00 8,00 7,50 10,00 7,22 7,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0.5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/batería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guia rápida en papel, en inglés ampliada con guia en PDF en español 10.1x 14.3 x 29.8 cm 4.84 kg	8,50 8,59 4,00 8,00 7,50 10,00 7,22 7,00 7,44
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado bateria/bateria baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guía rápida en papel, en inglés ampliada con guía en PDF en español 10.1 x 14,3 x 29,8 cm 4,84 kg RJ-11y USB	8,50 8,59 4,00 8,00 7,50 10,00 7,22 7,00 7,44
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1 s), sobrecarga (~0.5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/batería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guía rápida en papel, en inglés ampliada con guía en PDF en español 10.1x14,3x29,8 cm 4,84 kg RJ-11 y USB	8,50 8,59 4,00 8,00 7,50 10,00 7,22 7,00 7,44 8,33 8,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0.5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/batería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guía rápida en papel, en inglés ampliada con guía en PDF en español 10.1x 14.3 x 29.8 cm 4.84 kg RJ-11 y USB 3 años Sustitución en el domicilio	8,50 8,59 4,00 8,00 7,50 10,00 7,22 7,00 7,44 8,33 8,00 10,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1 s), sobrecarga (~0.5 s) y error (continuo) Led / AC, combinado batería/batería baja y error ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guía rápida en papel, en inglés ampliada con guía en PDF en español 10.1x14,3x29,8 cm 4,84 kg RJ-11 y USB	8,50 8,59 4,00 8,00 7,50 10,00 7,22 7,00 7,44 8,33 8,00

70	Soyntec
	UPS Sekury D850

Soyntec UPS Sekury D850	Not
www.soyntec.com	
NI/A	
N/A 850 VA / 480 W	
Protección de sobrecarga (disyuntor),	
AVR (Automatic Voltage Regulation),	
protección frente a picos (corriente	-Uir
y línea telefónica)	
Integrado / USB	
1 Shimastu NP9-12 12V9Ah	
Plomo-Ácido / 12 V / 9 Ah	
	5,68
16 m 6 s	6,01
1m 28 s	1,78
280	
260	
240	
220	
200	
180	
160 6 11 16 21 26 31 36	
Pocas (1,895%)	9,04
Onda sinusoidal escalonada	6,00
	3,80
2 backup + sobretensión (Schuko CEE 7)	3,00
Teléfono	1,00
Muy fácil / muy fácil	
A tornillos carcasa / no tiono (disyuntor)	
4 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor)	8,50
4 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor)	8,00 8,50 8,3 5
	8,50 8,35
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual: al menos	8,50
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baia (~1 s),	8,50 8,35 4,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo)	8,50 8,35
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual;	8,50 8,35 4,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo)	8,50 8,35 4,00 8,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/bateria/ bateria baja	8,50 8,35 4,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0.5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/batería/ batería baja	8,50 8,35 4,00 8,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/bateria/bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones,	8,50 8,35 4,00 8,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/bateria/bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso	8,50 8,35 4,00 8,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/bateria/bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones,	8,50 8,35 4,00 8,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/bateria/bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos	8,50 8,35 4,00 8,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (-10 s), bateria baja (-1s), sobrecarga (-0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/bateria/bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro	8,50 8,35 4,00 8,00
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/bateria/bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos	8,500 8,000 6,500
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/bateria/batería baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y	8,500 8,000 6,500
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/bateria/batería baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y	8,500 8,000 6,500
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (-10 s), bateria baja (-1s), sobrecarga (-0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/bateria/bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de bateria restante	8,500 8,000 6,500 10,000
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/batería/batería baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante	8,500 8,000 6,500
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (-10 s), bateria baja (-1s), sobrecarga (-0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/bateria/bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de bateria restante	8,500 8,000 6,500 10,000 6,777 6,000
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/batería/batería baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guía rápida en papel, en español 10 x 14,2 x 29,7 cm	8,500 8,000 6,500 10,000 6,777 6,000
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (~10 s), bateria baja (~1s), sobrecarga (~0.5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/bateria/bateria baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de bateria restante Guía rápida en papel, en español 10 x 14,2 x 29,7 cm 4,84 kg	8,50 8,35 4,00 8,00 6,50 10,00 6,77 6,00 7,54
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (-10 s), bateria baja (-1s), sobrecarga (-0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/bateria/batería baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guía rápida en papel, en español 10 x 14,2 x 29,7 cm 4,84 kg USB	8,500 8,000 6,500 10,000 6,77 6,000 7,54
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/batería/batería baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guia rápida en papel, en español 10 x 14,2 x 29,7 cm 4,84 kg USB	8,50 8,35 4,00 8,00 6,50 10,00 6,77 6,00 7,54
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos bateria (-10 s), bateria baja (-1s), sobrecarga (-0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/bateria/batería baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guía rápida en papel, en español 10 x 14,2 x 29,7 cm 4,84 kg USB	8,500 8,35 4,000 8,000 6,500 10,000 6,77 6,000 7,54
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/batería/batería baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guía rápida en papel, en español 10 x 14,2 x 29,7 cm 4,84 kg USB 3 años Reparación en el distribuidor	8,500 8,35 4,000 6,500 6,500 6,77 6,000 7,54 6,33 8,000 4,000 6,000
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/batería/batería baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guía rápida en papel, en español 10 x 14,2 x 29,7 cm 4,84 kg USB 3 años Reparación en el distribuidor	8,500 8,35 4,000 8,000 6,500 10,000 6,77 6,000 7,54 6,33 8,000 4,000
Encendido y reset (disyuntor) Sin referencia en el manual; al menos batería (~10 s), batería baja (~1s), sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual; al menos combinado AC/batería/batería baja ViewPower Pro 2.07 SP1 Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante Guía rápida en papel, en español 10 x 14,2 x 29,7 cm 4,84 kg USB 3 años Reparación en el distribuidor	8,500 8,35 4,000 6,500 6,500 6,77 6,000 7,54 6,33 8,000 4,000 6,000

Bien 6,72 Suficiente

117,99€

117,99:6,72 = 17,56 = Suficiente

Bien → 6,04 Bien

> 80,54€ 80,54:6,04=13,32=Bien

Bien **⇒** 5,88 **Notable**

> 69,90€ 69,90:5,88 = 11,88 = Notable

Bien 79,90€

79,90:5,82=13,73=Bien

Hardware Test: 12 SAIs para proteger tus dispositivos vagos.es

Así califica Computer H A cada uno de los apartados corresponde una		NGS NGS		Prosine		PowerWall	Kel
unción del peso que creemos que debe tener		UPS Alert 1000		800-UV 04		VI 800 SE	
Nombre completo		NGS UPS Alert 1000	Nota	Prosine 800–UV 04	Nota	PowerWalker VI 800 SE	Not
Dirección web del fabricante		www.ngs.eu	1995	www.todosai.com		www.powerwalker.com	
Detalles del SAI							
Tecnología Potencia aparente / activa		Line Interactive 1.000 VA / 600 W		Line Interactive		Line Interactive	
otencia aparente 7 activa				800 VA / 480 W Protección de sobrecarga (disyuntor),		800 VA / 480 W Protección de sobrecarga (disyuntor),	-
		AVR (Automatic Voltage Regulation), protección frente a picos (corriente	119017	AVR (Automatic Voltage Regulation), protección frente a picos (corriente	11/4	AVR (Automatic Voltage Regulation),	l Ya
Funciones principales		y línea telefónica)		y línea telefónica)		protección frente a picos (corriente y línea telefónica)	
Cable de alimentación / interfaz de datos	5	Conector estándar / USB		Integrado / USB		Integrado / USB	
Detalles de la batería			-				
Batería Material / Tensión nominal / Capacidad r	nominal	1FirstPower FP1290 12V 9.0Ah Plomo-Ácido / 12 V / 9 Ah		1Shimastu NP9-1212V9Ah Plomo-Ácido / 12 V / 9 Ah		1Long WP1234W 12V 34W Plomo-Ácido / 12 V / 8 Ah	-
Autonomía, regulación de carga		Parallel Market Control of the Contr		Flotto Addo 12 47 5 All		FIOITIO-ACIDO7 12 V 7 8 ATT	
y calidad de onda	55,00%		4,80		4,86		4,28
PC + monitor con carga media de 150 W	15,00%	22 m 34 s	7,23	16 m 39 s	6,12	16 m 47 s	6,15
PC + monitor con carga media de 300 W	15,00%	7 m 20 s	5,70	5 m 31s	4,84	1m 28 s	1,78
		260		260		280	
Variaciones de regulación de carga		240		240		240	
(Esta gráfica muestra las oscilaciones		220		220		220	
del voltaje durante el tiempo de análisis. En él se aumenta la carga de forma		200		200		200	
escalonada. Cuando la representación no		160		180		180	
llega hasta el final significa que el SAI se ha apagado antes)	15,00%	Muchas (21,956%)	0,00	Muchas (12,789%)	1,52	Muchas (8,555%)	1
Calidad de la onda tras la conmutación	10,00%	Onda sinusoidal escalonada	7,00	Onda sinusoidal escalonada	8,00	Onda sinusoidal escalonada	5,00
Conexiones e instalación	20,00%		5,05		3,75		5,45
Salidas de alimentación	10.00%	4 hadring	5.00	21 1 (5 1 1 6557)			
Otras protecciones	10,00% 5,00%	4 backup + sobretensión (IEC 320 C13) Teléfono	1,00	2 backup + sobretensión (Schuko CEE 7) Teléfono	3,00 1,00	2 backup + sobretensión (Schuko CEE 7) Ethernet + teléfono	3,00
Instalación / conexión	3,00%	Muy fácil / muy fácil	8,00	Muy fácil / muy fácil	8,00	Muy fácil / muy fácil	8,00
Sustitución de la batería / fusible	2,00%	4 tornillos carcasa / portafusible junto al cable de corriente	6,00	4 tornillos carcasa + 2 tornillos batería / no tiene (disyuntor)	8,00	4 tornillos carcasa + 4 tornillos batería / no tiene (disyuntor)	7,50
Manejo y funciones	17,00%	junto di cabic de contente	7,33	no tiene (disyuntor)	8,94	no tiene (disyuntor)	8,35
Botones	1,00%	Combinado encendido/alarma	4,00	Encendido, reset (disyuntor) Sin referencia en el manual: al menos	4,00	Encendido, reset (disyuntor)	4,00
		Batería (~4 s), batería baja (~2 s) y		batería (~10 s), batería baja (~1s),	100 d	Bateria (~10 s), bateria baja (~1 s),	1004
Avisos acústicos	4,00%	sobrecarga (1s durante 1s)	6,50	sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo)	8,00	sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo)	8,00
			50000	Panel LCD / voltaje I/O, AC, batería,		Led / combinado AC/batería/	
Avisos visuales	4,00%	Led / AC, combinado batería/error	7,00	batería baja, sobrecarga y error	9,00	batería baja	6,50
Software de gestión		Way Tech UPSmart Networking 2.12	100	ViewPower Pro 2.07 SP1		PowerWalker Smart Power 1.5.0.1	
		T 783 CH. MAN	0/16	Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso	The -	Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso	
		Monitor de carga, monitor de tensiones,	C TOTAL	remoto, avisos remotos, avisos		remoto, avisos remotos, avisos	
		acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado,		en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos	3.12	en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos	
		autodiagnóstico, registro de eventos,		por lotes o scripts al apagar, registro	Ref 165	por lotes o scripts al apagar, registro	Servi .
Funciones del software incluido	8,00%	acciones programables y estimación de batería restante	8,33	de eventos, acciones programables y estimación de batería restante	10,00	de eventos, acciones programables y estimación de batería restante	10,00
Otros	2,00%		5,30		5,92		6,04
	1000	The state of the s		DEBENDARIOS ALT			
Calidad del manual impreso Dimensiones	1,00%	Guía rápida en papel, en español 11,3 x 22 x 27,6 cm	6,00 4,60	Guía rápida en papel, en inglés 9,9 x 14,5 x 33,8 cm	5,00 6,83	Guía rápida en papel, en español 11,1 x 14,6 x 34,1 cm	6,00
Peso	1,0070	6,94 kg	4,00	5,96 kg	0,03	6,34 kg	6,08
Cables incluidos .		Corriente, USB y 1IEC 320 C13		Ninguno		Ninguno	
Servicio	6,00%		7,67		5,33	TANK TO THE TANK THE	5,00
Duración de la garantía Tipo de garantía	3,00%	3 años Sustitución en el punto de venta	8,00	2 años	6,00	2 años	6,00
Teléfono de contacto	1,00%	943 523 311	8,00 6,00	Reparación en el punto de venta 911 419 605	4,00 6,00	Reparación en el domicilio N/A	6,00
CONTROL DESCRIPTION DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT	00,00%	Mail Committee of the C	5,46		5,38		5,29
Corrección positiva/negativa				AS CONTRACTOR OF THE PROPERTY			
Calidad		Bien →	5,46	Bien →	5,38	Bien →	5,29
Precio/Calidad		Suficiente		Suficiente		Bien	
Precio		129,00€		122,98€		77,90€	
Cálculo de la nota precio/calidad		129,00:5,46 = 23,62 = Suficient		122,98:5,38 = 22,85 = Suficiente		77,90:5,29 = 14,74 = Bien	

Hardware

vagos.es



11 m 36 s 3 m 14 s 3,4 280 280 280 280 280 280 280 280 280 28	ert PSA650MT3-230U	Nota
Protección de sobrecarga (disyuntor), AVR (Automatic Voltage Regulation), protección frente a picos (corriente y linea telefónica) Conector estándar / USB 1Yuasa NPW32-12 12V 36W Plomo-Ácido / 12 V / 36W 10 m 3,3 31m 36 s 3 m 14 s 3,4 36 30m 14 s 3,6	w.emersonnetworkpower.com	
Protección de sobrecarga (disyuntor), AVR (Automatic Voltage Regulation), protección frente a picos (corriente y linea telefónica) Conector estándar / USB 1Yuasa NPW32-12 12V 36W Plomo-Ácido / 12 V / 36W 10 m 3,3 31m 36 s 3 m 14 s 3,4 36 30m 14 s 3,6		
Protección de sobrecarga (disyuntor), AVR (Automatic Voltage Regulation), protección frente a picos (corriente y linea telefónica) Conector estándar / USB 11 Yuasa NPW32-12 12V 36W Plomo-Ácido / 12 V / 36W 10 m 3,3 11 m 36 s 3 m 14 s 3,4 12	Water Street, Market Street, S	
AVR (Automatic Voltage Regulation), protección frente a picos (corriente y línea telefónica) Conector estándar / USB 1 Yuasa NPW32-12 12V 36W Plomo-Ácido / 12 V / 36W 10 m 3,3 11m 36 s 3 m 14 s 3,4 120 13m 36 s 3 m 14 s 3,4 15m 36		
y línea telefónica) Conector estándar / USB 1 Yuasa NPW32-12 12V 36W Plomo-Ácido / 12 V / 36W 10 m 3,3 11 m 36 s 3 m 14 s 280 280 280 280 280 280 280 3 backup + sobretensión (IEC 320 C13) y 1 sobretensión (IEC 320 C13) Teléfono Muy fácil / muy fácil 6 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) Bateria (-3 s), bateria baja (-1,5 s), sobrecarga/error (continuo) y cambiar bateria (1s durante 5 s) Led / combinado sobrecarga/error/cambiar bateria Liebert Multillink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos remotos, avisos remotos, avisos remotos, avisos remotos, avisos remotos programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 6 2 años Sustitución en el domicilio 10,0	(Automatic Voltage Regulation),	
Conector estándar / USB 1Yuasa NPW32-12 12V 36W Plomo-Ácido / 12 V / 36W 10 m 3,3 11m 36 s 3,4 280 280 280 280 280 Muchas (49,086%) Onda sinusoidal escalonada 4,8 3 backup + sobretensión (IEC 320 C13) y 1 sobretensión (IEC 320 C13) Teléfono Muy fácil / muy fácil 6 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) 8 ateria (-3 s), batería baja (-1,5 s), sobrecarga / error (continuo) y cambiar batería (1s durante 5 s) Led / combinado AC/batería / batería baja, combinado sobrecarga / error / cambiar batería Liebert Multillink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scrípts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 6,0 2 años Sustitución en el domicilio 10,0		
Plomo-Ácido / 12 V / 36W 10 m 3,3 311m 36 s 3 m 14 s 3,4 36 3 m 14 s 3,4 4,0 4,8 5 m 15 m 16 21 26 31 36 31 36 5 m 16 21 26 31 31 36 5 m 16 21 26 21 26 31 31 36 5 m 16 21 26 21 26 31 31 36 5 m 16 21 26 21 26 31 31 36 5 m 16 21 26 21 26 31 31 36 5 m 16 21 26 21 26 31 31 36 5 m 16 21 26 21 26 31 31 36 5 m 16 21 26 21 26 31 31 36 5 m 16 21 26 21 26 31 31 36 5 m 16 21 2		
Plomo-Ácido / 12 V / 36W 10 m 3,3 311m 36 s 3 m 14 s 3,4 36 3 m 14 s 3,4 4,0 4,8 5 m 15 m 16 21 26 31 36 31 36 5 m 16 21 26 31 31 36 5 m 16 21 26 21 26 31 31 36 5 m 16 21 26 21 26 31 31 36 5 m 16 21 26 21 26 31 31 36 5 m 16 21 26 21 26 31 31 36 5 m 16 21 26 21 26 31 31 36 5 m 16 21 26 21 26 31 31 36 5 m 16 21 26 21 26 31 31 36 5 m 16 21 26 21 26 31 31 36 5 m 16 21 2	252 NDW22 1212V26W	
11m 36 s 3 m 14 s 3,4 280 280 280 280 280 280 280 280 Muchas (49,086%) Onda sinusoidal escalonada Muchas (49,086%) Onda sinusoidal escalonada 4,8 3 backup + sobretensión (IEC 320 C13) y 1 sobretensión (IEC 320 C13) Teléfono Muy fácil / muy fácil 6 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) 8 ateria (~3 s), bateria baja (~1,5 s), sobrecarga / error (continuo) y cambiar bateria (1 s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria baja, combinado Sobrecarga/error/cambiar bateria Liebert Multillink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scrípts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de bateria restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		-
11 m 36 s 3 m 14 s 3,4 280 280 280 280 280 280 280 280 280 28	10-ACId0 / 12 V / 30W 10111	
3 m14 s 3.4 280 280 280 280 280 280 280 280 280 28		3,39
3m14 s 3m14 s	36 s	4,98
Muchas (49,086%) Onda sinusoidal escalonada Backup + sobretensión (IEC 320 C13) y 1 sobretensión (IEC 320 C13) y 1 sobretensión (IEC 320 C13) Teléfono Muy fácil / muy fácil 6 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) Batería (~3 s), batería baja (~1,5 s), sobrecarga / error (continuo) y cambiar batería (1s durante 5 s) Led / combinado AC/batería/batería baja, combinado sobrecarga/error/cambiar batería Liebert Multillink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0	14 s	3,46
Muchas (49,086%) Onda sinusoidal escalonada Muchas (49,086%) Onda sinusoidal escalonada A,8 3 backup + sobretensión (IEC 320 C13) y 1 sobretensión (IEC 320 C13) Teléfono Muy fácil / muy fácil 6 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) Bateria (~3 s), bateria baja (~1,5 s), sobrecarga / error (continuo) y cambiar bateria (1 s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria baja, combinado Sobrecarga/error/ cambiar bateria Liebert Multillink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de bateria restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		
Muchas (49,086%) Onda sinusoidal escalonada Muchas (49,086%) Onda sinusoidal escalonada 3 backup + sobretensión (IEC 320 C13) y 1 sobretensión (IEC 320 C13) Teléfono Muy fácil / muy fácil 6 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) Bateria (~3 s), bateria baja (~1,5 s), sobrecarga / error (continuo) y cambiar bateria (1 s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria baja, combinado sobrecarga/error/cambiar bateria Liebert Multillink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de bateria restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 5,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		
Muchas (49,086%) Onda sinusoidal escalonada Muchas (49,086%) Onda sinusoidal escalonada 3 backup + sobretensión (IEC 320 C13) y 1 sobretensión (IEC 320 C13) Teléfono Muy fácil / muy fácil 6 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) Bateria (~3 s), bateria baja (~1,5 s), sobrecarga / error (continuo) y cambiar bateria (1 s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria baja, combinado sobrecarga/error/cambiar bateria Liebert Multillink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de bateria restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 5,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		
Muchas (49,086%) Onda sinusoidal escalonada Muchas (49,086%) Onda sinusoidal escalonada 3 backup + sobretensión (IEC 320 C13) y 1 sobretensión (IEC 320 C13) Teléfono Muy fácil / muy fácil 6 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) Bateria (~3 s), bateria baja (~1,5 s), sobrecarga / error (continuo) y cambiar bateria (1 s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria baja, combinado sobrecarga/error/cambiar bateria Liebert Multillink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de bateria restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		
Muchas (49,086%) Onda sinusoidal escalonada Muchas (49,086%) Onda sinusoidal escalonada 4,8 3 backup + sobretensión (IEC 320 C13) y 1 sobretensión (IEC 320 C13) Teléfono Muy fácil / muy fácil 6 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) 8,0 8,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1		
Muchas (49,086%) Onda sinusoidal escalonada Muchas (49,086%) Onda sinusoidal escalonada 3 backup + sobretensión (IEC 320 C13) y 1 sobretensión (IEC 320 C13) Teléfono Muy fácil / muy fácil 6 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) Bateria (~3 s), bateria baja (~1,5 s), sobrecarga / error (continuo) y cambiar bateria (1s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria baja, combinado AC/bateria/bateria baja, combinado AC/bateria/bateria baja, combinado AC/bateria/bateria baja, combinado Sobrecarga/error/cambiar bateria (1s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria baja, combinado Sobrecarga/error/cambiar bateria (1s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria baja, combinado Sobrecarga/error/cambiar bateria (1s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria baja, combinado sobrecarga/error/cambiar bateria (1s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria baja, combinado Sobrecarga/error/cambiar bateria (1s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria/bateria/baja, combinado Sobrecarga/error/cambiar bateria (1s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bat		
Muchas (49,086%) Onda sinusoidal escalonada O,C A,8 3 backup + sobretensión (IEC 320 C13) y 1 sobretensión (IEC 320 C13) Teléfono Muy fácil / muy fácil 6 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) Batería (~3 s), batería baja (~1,5 s), sobrecarga / error (continuo) y cambiar batería (1 s durante 5 s) Led / combinado AC/batería/batería baja, combinado sobrecarga/error/ cambiar batería Liebert Multillink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 Sustitución en el domicilio 10,0		
Muchas (49,086%) Onda sinusoidal escalonada 3 backup + sobretensión (IEC 320 C13) y 1sobretensión (IEC 320 C13) y 1sobretensión (IEC 320 C13) Teléfono Muy fácil / muy fácil 6 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) 8,0 8,8 Encendido, reset (disyuntor) Bateria (~3 s), bateria baja (~1,5 s), sobrecarga / error (continuo) y cambiar bateria (1s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria baja, combinado sobrecarga/error/cambiar bateria 1s durante 5 s) Liebert Multillink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0	6 11 16 21 26 31 36	
Onda sinusoidal escalonada 4,8 3 backup + sobretensión (IEC 320 C13) y 1 sobretensión (IEC 32		0,00
3 backup + sobretensión (IEC 320 C13) y 1 sobretensión (IEC 32		6,00
3 backup + sobretensión (IEC 320 C13) y 1 sobretensión (IEC 32	a sinasoraan esearon aaa	
1sobretensión (IEC 320 C13) Teléfono Muy fàcil / muy fàcil 6 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) 8.0 8.8 Encendido. reset (disyuntor) Bateria (~3 s), bateria baja (~1,5 s), sobrecarga / error (continuo) y cambiar bateria (1 s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria baja; combinado sobrecarga / error / cambiar bateria (1 s durante 5 s) Liebert Multilink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de bateria restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 Sustitución en el domicilio 10,0		1
Teléfono Muy fácil / muy fácil 6 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) 8.0 8.8 Encendido, reset (disyuntor) Bateria (~3 s), bateria baja (~1,5 s), sobrecarga/error (continuo) y cambiar bateria (1s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria baja, combinado sobrecarga/error/cambiar bateria baja, combinado sobrecarga/error/cambiar bateria Cambiar bateria 7,5 Liebert Multilink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 Sustitución en el domicilio 10,0	ckup + sobretensión (IEC 320 C13) y	
Muy fácil / muy fácil 8,0 8,0 8,8 8 Encendido, reset (disyuntor) 4,0 Bateria (-3 s), batería baja (-1,5 s), sobrecarga/error (continuo) y cambiar batería (1s durante 5 s) 9,0 Led / combinado AC/batería/batería baja, combinado sobrecarga/error/cambiar batería Liebert Multillink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 4,0 9,7 x 17 x 35,9 cm 5,6 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 Sustitución en el domicilio 10,0		5,25
6 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor) 8,0 8,8 Encendido, reset (disyuntor) Bateria (-3 s), bateria baja (-1,5 s), sobrecarga / error (continuo) y cambiar bateria (1 s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria baja, combinado sobrecarga / error / cambiar bateria Liebert Multillink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 5,0 Sustitución en el domicilio 10,0		1,00
Encendido, reset (disyuntor) Bateria (~3 s), bateria baja (~1,5 s), sobrecarga/error (continuo) y cambiar bateria (1 s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria baja, combinado sobrecarga/error/cambiar bateria Diaja, combinado Sobrecarga/error/cambiar bateria Liebert Multilink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de bateria restante Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 Sustitución en el domicilio 10,0	fácil / muy fácil	8,00
Encendido, reset (disyuntor) Bateria (~3 s), bateria baja (~1,5 s), sobrecarga/error (continuo) y cambiar bateria (1 s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria baja, combinado sobrecarga/error/cambiar bateria Diaja, combinado Sobrecarga/error/cambiar bateria Liebert Multilink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de bateria restante Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 Sustitución en el domicilio 10,0	millos carcaca / no tiono (dispuntor	0 00
Encendido, reset (disyuntor) Batería (~3 s), batería baja (~1,5 s), sobrecarga/error (continuo) y cambiar batería (1s durante 5 s) Led / combinado AC/batería/batería baja, combinado sobrecarga/error/ cambiar batería Liebert Multilink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 5,6 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 6 2 años 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0	Tillios carcasa / Tio tierie (disyuntor)	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
Bateria (~3 s), bateria baja (~1,5 s), sobrecarga/error (continuo) y cambiar bateria (1 s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria baja, combinado sobrecarga/error/cambiar bateria Diaja, combinado sobrecarga/error/cambiar bateria Liebert Multilink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de bateria restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 5,6 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 5 Sustitución en el domicilio 10,0		8,82
Bateria (~3 s), bateria baja (~1,5 s), sobrecarga/error (continuo) y cambiar bateria (1 s durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria baja, combinado sobrecarga/error/cambiar bateria Diaja, combinado sobrecarga/error/cambiar bateria Liebert Multilink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de bateria restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 5,6 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 5 Sustitución en el domicilio 10,0		
sobrecarga/error (contínuo) y cambiar batería (1 s durante 5 s) Led / combinado AC/batería/batería baja, combinado Sobrecarga/error/cambiar batería baja, combinado sobrecarga/error/cambiar batería baja, combinado sobrecarga/error/cambiar batería 7,5 Liebert Multilink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 5,6 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 5 Sustitución en el domicilio 10,0		4,00
bateria (1's durante 5 s) Led / combinado AC/bateria/bateria baja, combinado sobrecarga/error/ cambiar bateria Liebert Multilink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de bateria restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 52 años 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		
Led / combinado AC/batería/batería baja, combinado sobrecarga/error/ cambiar batería Liebert Multillink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 2 años 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		0.00
baja, combinado sobrecarga/error/cambiar batería 7,5 Liebert Multillink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 4,0 9,7 x 17 x 35,9 cm 5,6 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 2 años 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		9,00
cambiar batería 7,5 Liebert Multilink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 5,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 2 años Sustitución en el domicilio 10,0		
Liebert Multilink Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 2 años 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		7,50
Monitor de carga, monitor de tensiones, configuración de alarmas, acceso reemoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guia rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 2 años 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		1.,55
configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 5,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 2 años 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		
configuración de alarmas, acceso remoto, avisos remotos, avisos en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 5,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 2 años 5.ustitución en el domicilio 10,0	itor de carga, monitor de tensiones,	
en ventana, autoapagado, autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 2 años 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0	iguración de alarmas, acceso	
autodiagnóstico, ejecución de archivos por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 5,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 2 años 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		
por lotes o scripts al apagar, registro de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 2 años Sustitución en el domicilio 10,0 10,0		
de eventos, acciones programables y estimación de batería restante 10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 5,6 5,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 2 años 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		
10,0 4,8 Guía rápida en Pdf, en español 9,7 x 17 x 35,9 cm 5,6 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 2 años 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		
4,8 Guía rápida en Pdf, en español 4,0 9,7 x 17 x 35,9 cm 5,6 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 2 años 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		10,00
Guía rápida en Pdf, en español 4,0 9,7 x 17 x 35,9 cm 5,6 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 2 años 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		9
9,7 x 17 x 35,9 cm 5,6 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 2 años 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		7,02
9,7 x 17 x 35,9 cm 5,6 6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 2 años 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0	rápida en Pdf, en español	4.00
6,12 kg Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 2 años 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		5,64
Corriente, USB y 2 IEC 320 C13 6,6 2 años 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		3,04
2 años 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		
2 años 6,0 Sustitución en el domicilio 10,0		6 67
Sustitución en el domicilio 10,0		
		6,00
00 80 011 554 499		10,00
And the last of th	0 011 554 499	2,00
4.8		4.84

Suficiente → 4,84

Insuficiente

140,00€

140,00:4,84 = 28,93 = Insuficiente



VESTA	
850-03	
Vesta 850-03	Nota
www.todosai.com	
100004	
Line Interactive	
850 VA / 480 W	
Protección de sobrecarga (disyuntor),	
AVR (Automatic Voltage Regulation),	
protección frente a picos (corriente	
y línea telefónica) Integrado / No tiene	
integrado / No tiene	
4511 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
1 Shimastu NP9-12 12 V9 Ah Plomo-Ácido / 12 V / 9 Ah	
FIOITIO-ACIdO / 12 V / 9 ATI	
	2.04
collected that at least a collection.	3,91
16 m 23 s	6,07
2 m 29 s	2,87
260	
240	
220	Die.
200	
180	
160	
Muchas (12,987%)	1,39
Onda sinusoidal escalonada	6,00
	3,80
	3,00
2 backup + sobretensión (Schuko CEE 7)	3,00
Teléfono	1,00
Muy fácil / muy fácil	8,00
4 tornillos carcasa / no tiene (disyuntor)	8,50
+ torrillios carcasa / flo tierie (disyuritor)	3,65
	3,03
Encendido, reset (disyuntor)	4,00
Sin referencia en el manual; al menos	1
batería (~10 s), batería baja (~1 s),	0.00
sobrecarga (~0,5 s) y error (continuo) Led / sin referencia en el manual;	8,00
al menos combinado AC/batería/	
batería baja	6,50
N/A	
N/A	
N/A	0.00
N/A	0,00
HACKET TO A LONG B	6,29
Guía rápida en papel, en inglés	5,00
10 x 14,2 x 29,4 cm	7,58
4,84 kg	,,,,,,
Ninguno	
Committee of the second	5,33
2 años	6,00
Reparación en el punto de venta	4,00
911 419 605	6,00
Light ure howers in each	3,97
Sin interfaz de datos: no apaga el PC	明長
automáticamente en corte eléctrico	-1,00

Insuficiente Insuficiente 86,60€

86,60:2,97 = 29,11 = Insuficiente



Si lo tuyo es la informática...

MONTA TU TIENDA



iDesde 3.500€!



Formación continua y publicidad



Amplio catálogo de productos informáticos y componentes de marca propia



Servicio Técnico y ordenadores a medida



Compra con la fuerza de 600 tiendas (Grupo Ticnova)

Solicita más información en:

www.pccoste.es 902 300 410





Hardware Test: 12 SAIs para proteger tus dispositivos vagos.es

Eaton Protection Station 800 USB DIN





Su aspecto es poco común, pero resulta bastante práctico. Cuenta con un total de ocho tomas de corriente estándar, todas protegidas frente a picos de tensión. Aunque conviene tener en cuenta que sólo la mitad tiene, además, el respaldo de la batería en caso de corte eléctrico. Su autonomía es suficiente para apagar el PC, y la calidad de la señal eléctrica

proporcionada es correcta. Es el único que hemos visto hasta la fecha con una toma compatible con adaptadores de red PLC y, además, desconecta los periféricos para que no consuman cuando se apaga el ordenador. www.eaton.com

Calidad: Precio calidad: Precio:

100,00€

Nada que destacar

Autonomía - Ocho tomas de corriente - ECO Control y PLC ready

Arista 1000-21



Este, junto con el tercer clasificado, son los únicos modelos analizados con dos baterías internas. La consecuencia es una autonomía mayor que la del resto de soluciones, alcanzando más de once minutos con una carga de 300 W. En cuanto a su electrónica de regulación de carga, es la que mejor resultado proporciona, sin variaciones de voltaje

- Gran automía (tiene 2 baterías)
- Regulación de carga muy estable

apreciables al conectar más dispositivos. Tiene cuatro tomas de tipo Schuko, todas protegidas contra picos y cortes eléctricos. El único pero: no incluye el cable USB para su conexión al ordenador. www.todosai.com

Calidad: Notable Precio calidad: Suficiente 136,30€ Precio:



No incluye ningún cable de conexión (USB o RJ45)

Connection N&C SOFF 1000 LCD



Como te contamos con el segundo clasificado, el modelo de Connection N&C también dispone de dos baterías internas, proporcionando mayor autonomía en caso de corte eléctrico. El fabricante lo ha dotado de una pantalla LCD frontal, que resulta más clara que las combinaciones de leds. para conocer el estado del SAI. Además, en ella también se

- Gran automía (tiene 2 baterías)
- Regulación de carga muy estable
- Panel LCD informativo

muestran parámetros como la tensión de entrada. En la parte posterior tiene dos conexiones Schuko (enchufe convencional) y otras dos IEC 320 C13, para las que hace falta un cable adaptador no incluido. www.connectionnc.com

Calidad: Precio calidad: 89,00€ Precio:

No incluye ningún cable de conexión (USB o RJ45)

APC Back-UPS ES 700





El formato regleta de este SAI puede resultar más práctico que otras soluciones en entornos domésticos. Proporciona una autonomía de casi cuatro minutos y medio con una carga de 300 W, y la calidad de la señal en sus salidas es correcta. Al igual que en el modelo de Eaton, sus ocho tomas Schuko están protegidas contra picos de tensión, pero sólo la mitad cuenta

- Ocho tomas de corriente
- Desconexión de periféricos

- Tres años de garantía

además con el respaldo de la batería. Su software de control es muy básico, pero como extra cuenta con un modo Master, que desconecta los periféricos automáticamente cuando el PC está apagado.

www.apc.com

Calidad: Precio calidad: Precio:



Funciones del software algo limitadas

Bien

Suficiente

117,99€

Integra TECHE-Plus850



Los resultados de este modelo son bastante neutros en todas las facetas. La regulación de carga presenta algunas variaciones, pero están dentro de unos márgenes admisibles. Tiene dos tomas Schuko, además de las que permiten filtrar la línea de teléfono o una toma de red, y proporciona una autonomía de algo más de tres minutos con una carga real de

Nada que destacar

300 W, lo cual permite apagar el PC de forma segura. En cuanto a su panel de información, utiliza leds que proporcionan información muy básica, aunque su software de control es muy completo.

www.integra-ups.com

Calidad: Precio calidad: Bien 80,54€ Precio:



- Sólo tiene dos tomas eléctricas
 - Información de estado básica
- No incluye ningún cable

Salicru SPS one 900VA



El punto más débil de este modelo es su cortísima autonomía con una carga de 300 W. Sólo logra mantener el equipo encendido durante un minuto y medio, lo cual resulta tan justo, que los ordenadores más lentos no lograrán apagarse correctamente antes de dejar de recibir alimentación. Sólo cuenta con dos tomas Schuko, lógico por otro lado, ya

Calidad: Precio calidad: Precio:

años de garantía.

www.salicru.com

Bien Notable 69,90€

- - Autonomía con carga de 300 W - Sólo tiene dos tomas eléctricas

que de conectar más disposi-

tivos su autonomía se resenti-

ría aún más. En contrapartida,

es uno de los que ofrecen una

regulación de carga más esta-

ble, y tiene un total de tres

Soyntec UPS Sekury D850




Te recomendamos dar un buen repaso a las tablas que muestran todos los resultados del test. En ellas verás que el UPS Sekury D850, de Soyntec, obtiene unos resultados prácticamente clavados a los del SPS One 900VA, de Salicru. Incluso si observas con detalle sus conexiones posteriores, podrás comprobar su correspondencia casi al milímetro. Entre las pocas

Regulación de carga muy estable - Tres años de garantía

diferencias se encuentran un manual algo menos detallado en algunos aspectos, y que en este caso no se incluye el cable RJ11 (conexión telefónica). Incluso, la garantía, es también de tres años.

www.soyntec.com

Calidad: Bien Precio calidad: Bien Precio: 79,90€



NGS UPS Alert 1000

- Tres años de garantía

- Regulación de carga muy estable



Si la autonomía es una de tus principales prioridades, el modelo de NGS obtiene la meior marca recurriendo a una única batería de 12V: con una carga de 300 W mantiene el PC encendido durante casi siete minutos y medio. En cuanto a la calidad de la señal eléctrica producida, es uno de los que peor controlan las variaciones de carga eléctrica, aunque se

- Autonomía
- Tres años de garantía



encuentra dentro de unos márgenes seguros. Sus tomas de corriente son de tipo IEC, lo cual complica mucho la conexión de dispositivos, especialmente los periféricos con enchufe estándar.

www.ngs.eu

Calidad:	Bien
Precio calidad:	Suficiente
Precio:	129,00€

- Regulación de carga
 - Ningún enchufe tipo Schuko
 - Fusible en lugar de disyuntor

Prosine 800-UV 04





Como puedes ver en la imagen, es de los pocos SAIs que hemos analizado con pantalla LCD en lugar de leds indicadores. Al igual que en el caso del tercer clasificado, la pantalla permite conocer el voltaje de entrada de la red eléctrica y la información básica del estado del SAI. Además, se complementa con un software de control bastante completo.

Puede mantener un PC que consuma 300 W durante cinco minutos y medio, y la onda eléctrica que genera es la mejor de todas. En cuanto a sus conexiones, tiene dos tomas de enchufe estándar. www.todosai.com

Calidad:
Precio calidad:
Precio:

Suficiente 122,98€



- Regulación de carga
- Sólo tiene dos tomas eléctricas
- No incluye ningún cable

PowerWalker VI800 SE





Este es el tercero de los modelos analizados que proporciona una autonomía de un minuto veintiocho segundos (300 W de carga). Como ya te hemos contado anteriormente, este plazo tan breve puede ocasionar problemas a la hora de mantener en marcha equipos con un consumo exigente, hasta que cierren correctamente el sistema operativo. Cuenta con

Nada que destacar

dos enchufes Schuko y protección para línea telefónica y red ethernet, como la mayoría de modelos. En su frontal sólo cuenta con un led indicador. por lo que conocer su estado no es muy intuitivo.

www.powerwalker.com

Calidad:	Bien
Precio calidad:	Bien
Precio:	77,90€



- Autonomía con carga de 300 W
- Sólo tiene dos tomas eléctricas
- Información de estado básica

Liebert PSA650MT3-230U

Restitución de onda sinusoidal

- Panel LCD informativo





A pesar de que este modelo es el que, sobre el papel, menor potencia tiene (650 VA), su autonomía es de más de tres minutos con una carga de 300 W, y cerca de 12 con 150 W. Las pruebas de regulación de carga muestran grandes variaciones de voltaje en función del consumo de los dispositivos conectados al SAI, cayendo hasta 180 V la tensión antes de desconec-

Nada que destacar

tarse. Las tomas de corriente de su panel posterior son de tipo IEC 320 C13, puede ser idóneo para entornos profesionales, pero complica las cosas a los usuarios domésticos. www.emersonnetwork power.com

Calidad: Precio calidad:

Suficiente Insuficiente 140,00€



- Regulación de carga deficiente
- Ningún enchufe tipo Schuko
- Autonomía

Vesta 850-03





Este SAI nos dejó impresionados desde el primer momento, y no positivamente. Es el único que no cuenta con una interfaz de datos. Es decir, no se conecta al ordenador por USB ni, por lo tanto, incluye ningún tipo de software para su gestión. ¿Qué significa esto? Básicamente, que si se va la luz, debes estar delante del ordenador para apagarlo de forma

Nada que destacar

manual antes de que se agote la batería del SAI. Su autonomía alcanza los dos minutos y medio con una carga de 300 W. y la señal eléctrica producida tiene ligeras variaciones en la regulación de la carga. www.todosai.com

Calidad: Insuficiente Precio calidad: Insuficiente Precio: 86,60€



- No tiene interfaz USB: no apaga el ordenador automáticamente
 - Sólo tiene dos tomas eléctricas







Nombre completo

MSI Wind Top AE2050

Ventana hacia el ocio







- Experiencia de uso
- Incorpora dos puertos USB 3.0
- Precio asequible



- Rendimiento gráfico mejorable - Posibilidades de ampliación
- RAM instalada muy justita (2 Gb)

on una diagonal de 20", este es uno de los equipos All in One más compactos que han pasado por nuestro laboratorio. Además, su precio es aseguible para casi todos los bolsillos.

Posibilidades

El AE2050 tiene una clara vocación lúdica, aunque cumple perfectamente como PC para labores ofimáticas, navegación, etc.

Su procesador pertenece a la

familia Fusion, lanzada a principios de este año por AMD. Números atrás lo hemos puesto a prueba en netbooks e. incluso, un por-

Dos de los puertos USB son 3.0 1. La fuente de alimentación es externa, y se conecta aquí 2.



tátil, pero esta es la primera vez que lo vemos en un All in One. El resultado es bastante satisfactorio: rendimiento suficiente para tareas generales (lo cual queda reflejado en el sello Vision, que ostenta por parte de AMD), precio contenido y un consumo eléctrico muy reducido.

El acabado del conjunto es correcto, aunque el ratón es el punto más débil, y no transmite calidad. El pie que hace de soporte no permite modificar la altura, pero sí la inclinación: es posible tumbarlo bastante para interactuar con su pantalla cómodamente.

En resumen

Un equipo que encaja bastante bien, tanto en la habitación de los más pequeños, como sobre la mesa de cualquiera que quiera experimentar su manejo táctil, sin tener que desembolsar una suma elevada.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RAM (capacidad / módulos ocupados / libres) Disco duro (revoluciones / capacidad) Tarjeta gráfica (procesador y memoria)

Tarjeta de red / inalámbrica Dimensiones de la pantalla

AMD E-350, 1,6 GHz (Zacate) Nanya Tech DDR 31.333 MHz - CL 9.0 (2 Gb / 1 / 1) Western Digital WD5000AAKS (7.200 rpm / 500 Gb) AMD Radeon HD 6310 (Zacate, 384 Mb) Realtek PCIe GBE / Atheros AR9285 AMD A50 / AMD A50 / American Megatrends

		1 111
	Dirección web del ,fabricante	
	Funciones y características	29,00%
	Disco duro: capacidad	5,00%
	Memoria RAM: instalada / máxima	5,00%
	Unidad óptica: formatos soportados	1,00%
	Lector de tarjetas:	
	formatos soportados	1,00%
	Tarjeta sintonizadora TV	1,00%
	Opciones de ampliación	1,00%
1	operaties de diffipliación	1,0076
1		
	Conexiones: general / audio / vídeo	4,00%
	Conectividad: ethernet / wifi /	4,0076
-	bluetooth	4,00%
-	Pantalla: tamaño / resolución nativa	3,00%
MANAGEMENT	r antalia, tarriano / resolucion nativa	3,00%
	Teclado y ratón	2.00%
Ì		2,00%
-	Altavoces	1,00%
	Webcam	1,00%
	Rendimiento	51,00%
I	Evaluación de la experiencia en Windo	WS
dogun	Procesador y disco duro	22,00%
	PCMark Vantage: índice / memoria /	
Name of Street	tv & películas / juegos / música /	
Ì	comunicaciones / productividad /	
ı	disco duro	7,00%
į	Cinebench 11.5: relación núcleo /	
	multinúcleo	6,00%
į	Codificación de 80 m de audio:	
ı	Mp3/Mp4	3,00%
	Disco duro: tiempo medio de acceso /	
l	tasa de lectura	6,00%
Personal	Tarjeta gráfica	16,00%
I	3DMark Vantage: gpu score /	CINETROLEGICOUS
ı	game 1 - game 2	7,00%
ı	Call of Juarez (dx10) /	
l	Unigine Heaven (dx11)	6,00%
l	Codificación de 7.500 frames	
l	de vídeo: Avi (divx) / Mp4 (h264)	3,00%
	Tarjeta de sonido y pantalla	13,00%
ſ	Calidad del sonido: respuesta	***********
L	en frecuencia / ruido / thd	4,00%
	Calidad de la pantalla: detalle /	
L	brillo-contraste / color	4,00%
۱	Rendimiento de la pantalla: táctil /	
į	multipunto / precisión / respuesta	
l	en tareas habituales	5,00%
	Otros	14,00%
ľ	Dimensiones y peso	2,00%
ľ	Ruido	2,00%
	Coste eléctrico: por hora /	2,0070
	suspendido al día / apagado al año	3,00%
	Manual	3,00%
г		
-	Recuperación del sistema	1,00%
	Software incluide	2.000/
le:	Software incluido	3,00%
-	Servicio	6,00%
г	Duración de la garantía	3,00%
	Tipo de garantía	2,00%
-	Teléfono de contacto	1,00%
	Nota parcial	25,00%
ĺ	Corrección positiva/negativa	
	BANKS NUMBER PROPERTY OF THE STATE OF THE ST	
	Calidad	

1	Corrección positiva/negativa	
	Nota parcial	25,00%
	Teléfono de contacto	1,00%
	Tipo de garantía	2,00%
	Duración de la garantia	3,00%

Calidad

Precio/Calidad

Precio

Cálculo de la nota precio/calidad

MSI Wind Top AE2050	Nota
www.msi.com	
	4,64
465 Gb	5,11
2 Gb / 4 Gb	1,77
Lector/grabador de CD y DVD	6,00
SD/MMC, MS, MS Pro y xD	3,64
No tiene	0,00
Sin acceso a bahías libres	0,00
6 USB (4 USB 2.0 y 2 USB 3.0) y RJ45 / micrófono y line Out analógico / HDMI	3,21
Cigabit / 902 11 hgp / no tions	0.00
Gigabit / 802.11 bgn / no tiene	8,00
20" / 1.600 x 900	5,00
MSI StarType ES500 / MSI StarMouse ES130	E 40
	5,40
<u>Sí(2)</u> Sí	10,00
31	10,00
3,8 / 4,9 / 4,1 / 5,6 / 5,9	3,69
	3,57
2.571/1.896/1.625/2.190/2.993/	
2.385 / 2.334 / 3.977	0,64
1,97x (2 cores)	4,92
3m11s/3m7s	2,83
15,5 ms / 104,4 Mb/s	5,99 1,26
536 / 1,39 fps - 1,76 fps	1,02
12,4 fps / 1,7 fps	2,11
2m55s/4m4s	0,16
	6,90
-0,26 dB ~ 0,72 dB / -39,9 dB / 0,463%	4,18
Bueno / bueno / bueno	7,50
Si / si / muy buena / muy buena	8,60
	7,09
39 x 51,5 x 21,5 cm / 6,94 kg	5,15
31,6 dBA	9,20
<0,01€/<0,01€/0€	9,62
Normal, en papel en español	6,00
Sí, con CD incluido	7,50
Windows 7 Home Premium y software y utilidades MSI	5,40
Software y utilidades (VIS)	4,33
2 años	6,00
Reparación en el punto de venta	100000000000000000000000000000000000000
N/A	4,00
IV A	0,00
Tiene dos puertos USB 3.0	4,48 +0,10

Suficiente → 4,58 **Notable** 599,00€

599,00:4,58 = 130,69 = Notable

Nombre completo

Brother MFC-J6910DW

Documentos talla XXL



Lo más destacado

- - Bajo coste de impresión y admite A3
 - Funciones de red y software de control
 - ADF e impresión a doble cara
- - Dimensiones
 - Lentitud al imprimir en color y escanear
 - Fax sin memoria de documentos

ste equipo multifunción, de inyección de tinta no es para todos los públicos, y es que no todo el mundo necesita trabajar con páginas con un tamaño hasta DIN-A3.

Funciones y resultados

Imprime, escanea, fotocopia, envía y recibe faxes y puede conectarse en red tanto por cable como mediante wifi. De ese modo, puede sacarse el máximo partido a todas sus posibilidades y convertirse en el único dispositivo de este tipo en un grupo de varios usuarios, ya sea en entornos domésticos u oficinas. Como es habitual, también realiza numerosas funciones de forma autónoma, como escanear directamente a tarjetàs de memoria o imprimir fotos desde ellas.

Los resultados obtenidos son buenos en líneas generales, aunque la velocidad de funcio-



El escáner puede usarse también mediante el alimentador automático.

namiento no es su fuerte. Eso sí, su coste de impresión es muy bajo, y facilita el ahorro de papel con su función de impresión automática a doble cara.

En resumen

Tiene numerosísimas posibilidades, sobre todo cuando se usa en red y, además de trabajar con documentos hasta en A3, mantiene unos costes de impresión comedidos.



Basta con elegir el tipo de tarea 🕖 y ajustar sus opciones en la pantalla táctil 🥹. Para hacer fotocopias tiene dos botones: para blanco y negro (3) y para color (3).

Dirección web del fabricante	
Sistema de impresión / posibilidades	
de conexión / tamaño máximo de pa	
Resolución máxima impresora / óptio	ca .
del escáner (según el fabricante)	
Función de impresión en B/N	25,00%
Un A4 (texto, resolución por defecto)	
Seis A4 (texto, resolución por defecto) 7,00%
	7 000/
Texto monocromo (resolución máxim	
Escala de grises (resolución máxima)	
Función de impresión en color	21,00%
Impresión de una fotografía 10 x 15 (resolución máxima)	2.00%
Impresión de una imagen DIN-A4	3,00%
en Tif (resolución máxima)	3,00%
en in (resolucion maxima)	3,0076
Fotografía a color (resolución máxima	a) 3,00%
Ajuste de impresión horizontal / vert	
Calidad de color	7,00%
Función de escáner	10,00%
Captura de una página de texto DIN-A	
(resolución por defecto)	2,00%
Captura de una página de texto DIN-A	
(resolución máxima)	3,00%
Captura de una página a color DIN-A4	1
(resolución por defecto)	2,00%
Captura de una página a color DIN-A4	
(resolución máxima)	3,00%
Función de copiadora	6,00%
Copia de una página de texto DIN-A4	The second second
(resolución por defecto)	2,00%
Copia de una página de texto DIN-A4	1.000/
(resolución máxima)	1,00%
Copia de una página de color DIN-A4 (resolución por defecto)	2.00%
Copia de una página de color DIN-A4	2,00%
(resolución máxima)	1,00%
Función de fax	2,00%
Velocidad del módem / memoria fax	1,00%
Auricular de teléfono	1,00%
Costes de impresión	10,00%
	10,000
Consumibles utilizados /	
coste por página (consumo mixto)	10,00%
Ecología / salud	9,00%
Ruido en funcionamiento	5,00%
Consumo eléctrico	
(imprimiendo / en reposo / apagada)	4,00%
Manejo	6,00%
Manual	1,00%
Iviariuai	10001
Puesta en funcionamiento	1,00%
Puesta en funcionamiento	1,00%
	1,00%
Puesta en funcionamiento Lector de tarjetas	1,00% 2,00% 1,00%
Puesta en funcionamiento Lector de tarjetas Impresión a doble cara	1,00% 2,00% 1,00%
Puesta en funcionamiento Lector de tarjetas Impresión a doble cara Facilidad para añadir papel Otros	1,00% 2,00% 1,00% 5,00 %
Puesta en funcionamiento Lector de tarjetas Impresión a doble cara Facilidad para añadir papel Otros Capacidad de la bandeja de alimentac	1,00% 2,00% 1,00% 5,00 %
Puesta en funcionamiento Lector de tarjetas Impresión a doble cara Facilidad para añadir papel Otros Capacidad de la bandeja de alimentac Memoria de impresión	1,00% 2,00% 1,00% 5,00% tión
Puesta en funcionamiento Lector de tarjetas Impresión a doble cara Facilidad para añadir papel Otros Capacidad de la bandeja de alimentac Memoria de impresión Dimensiones (con bandejas abiertas)	1,00% 2,00% 1,00% 5,00% ioin
Puesta en funcionamiento Lector de tarjetas Impresión a doble cara Facilidad para añadir papel Otros Capacidad de la bandeja de alimentac Memoria de impresión Dimensiones (con bandejas abiertas) Servicio	1,00% 2,00% 1,00% 5,00% ción 5,00% 6,00%
Puesta en funcionamiento Lector de tarjetas Impresión a doble cara Facilidad para añadir papel Otros Capacidad de la bandeja de alimentac Memoria de impresión Dimensiones (con bandejas abiertas) Servicio Duración de la garantía	1,00% 2,00% 1,00% 5,00% ción 5,00% 6,00% 3,00%
Puesta en funcionamiento Lector de tarjetas Impresión a doble cara Facilidad para añadir papel Otros Capacidad de la bandeja de alimentac Memoria de impresión Dimensiones (con bandejas abiertas) Servicio Duración de la garantía Tipo de garantía	1,00% 2,00% 1,00% 5,00% iión 5,00% 6,00% 3,00% 2,00%
Puesta en funcionamiento Lector de tarjetas Impresión a doble cara Facilidad para añadir papel Otros Capacidad de la bandeja de alimentac Memoria de impresión Dimensiones (con bandejas abiertas) Servicio Duración de la garantía	1,00% 2,00% 1,00% 5,00% ción 5,00% 6,00% 3,00%

truta partiat	100,0076
Corrección positiva/negativa	
Calidad	
Precio/Calidad	
Precio	

Cálculo de la nota precio/calidad

Brother MFC-J6910DW	Nota
www.brother.es	
Inyección de tinta color / USB 2.0,	
ethernet, wifi y PictBridge / DIN-A3	
6.000 x 1.200 ppp /	
2.400 x 2.400 ppp	
N=1/47 -\	6,75
Normal (17 s) Rápida (41s)	5,91 7,38
Densidad de tinta correcta y	7,30
bordes irregulares	6,50
Ligero banding y buena definición	7,00
3,	5.03
Muy lenta (28 s)	0,91
4	
Muy lenta (1 m 16 s)	0,00
Densidad de tinta correcta,	7.00
ligero banding y buena definición Sin irregularidades apreciables	7,00
Media (ΔE 21,79)	8,50
Media (ΔE 21,79)	5,64 1,00
	1,00
Muy lenta (22 s)	0,00
may terred (223)	
Muy lenta (46 s)	0,00
Normal (25 s)	5,00
Muy lenta (1m 42 s)	0,00
May left (1111423)	5,43
	3,73
Rápida (21s)	6,32
Normal (1m 5 s)	4,50
Normal (36 s)	5,69
Normal (1 m 12 s)	4,07
22.6 Khas / N / A	0,00
33,6 Kbps / N/A	0,00
No	0,00 9,99
Negro (28,31€), Magenta (17,39€), Cian (17,39€), Amarillo (17,39€) /	5,55
0,051€/página	9,99
	8,41
Ligeramente apreciable	7,50
45W (60W (0W	
15 W / 6,8 W / 0 W	9,54
Consists on Difference Co.	7,58
Completo, en Pdf en español	7,00
Fácil	7,00
SD / MMC y MS / MS Pro / MS Pro Duo	5,00
Sí Fácil	10,00
Fácil	6,50
Dos handoias do 3E0 hoias cada una	8,00
Dos bandejas de 250 hojas cada una	
192 Mb	9.00
330 x 540 x 620 mm	8,00
2 2005	6,33
2 años Poparación en el demicilio	7,00
Reparación en el domicilio 902 250 026	7,00
302230020	6,00 6,16
Interfaz de conexión wifi bgn	+0,10
interiaz de conexion minogri	+0,10

Bien		→ 6,26
	Suficiente	
	439,00€	

439,00:6,26 = 70,13 = Suficiente



vagos.es

REGALAMOS UN VIAJE GRATIS A SILICON VALLEY

Como nosotros, tú también llevas Internet dentro. Lo vives con tus webs. Lo sientes en cada bit. Ahora es momento de responder a su llamada, de seguir tu instinto. Por ello, te enviamos donde empezó todo. A sus orígenes. A los tuyos... Un fantástico viaje a Silicon Valley, en San Francisco, California.

APROVECHA ESTA OFERTA ANTES DEL 1 DE SEPTIEMBRE

PARTICIPA CON TUS COMPRAS EN PIENSA SOLUTIONS

Por cada compra que realices en servicios de Piensa Solutions y que sume 30€, conseguirás una participación para el gran sorteo. Y como a nosotros nos llaman los precios más competitivos, podrás contratar las mejores soluciones a un precio... imbatible. Compruébalo por ti mismo:

Tu Dominio desde 1,50€/año

Tu Web Hosting desde 1,95€/mes

Tu VPS

desde 19,95€/mes


Tu Tienda Online desde 11,95€/mes

Facebook*, Google*, Twitter*, Apple* y Microsoft* son marcas comerciales propiedad de sus respectivos propietarios. Consulta las bases del sorteo en www.PiensaSolutions.com e Copyright zon Tesys Internet S.L.U. Precios sin IVA con contrato anual









¿Qué será..?

Todavía no hay nada seguro: ni su nombre, ni su fecha de lanzamiento, ni sus funciones... sin embargo, la filtración de varias versiones de desarrollo del próximo Windows, nos dan algunas pistas de su futuro. ¿Quieres asomarte?

Sumario

¿Cómo será Windows 8?	44
Primeros resultados	44
Pruebas de velocidad	45
Compatibilidad	45
Duración de la batería	46
Perspectivas	47
Trucos	48
Descargas / CD Premium	52
Práctico: Nero Kwik	53
Práctico: Programa PADRE	56

rimero circularon imágenes del novísimo prototipo 7955 de Windows 8 por Internet y, el 23 de abril, apareció por primera vez el aspirante a sucesor de Windows 7 en pági-

nas especializadas de la red. Pocos días después, el 23 de mayo, en una conferencia de desarrolladores en Tokio, Steve Ballmer, director ejecutivo de Microsoft, confirmó que el nuevo sistema operativo de Microsoft se llamaría Windows 8, y que llegaría al mercado a finales de 2012.

Desmentido

Y entonces ocurrió algo insólito: Microsoft desmintió, 24 horas más tarde, las palabras de su director ejecutivo, y afirmó que todavía es demasiado pronto para hablar de nombres. fechas de lanzamiento y demás. En cualquier caso, y dado que lo

que sí que es cierto es que se han filtrado varias versiones de desarrollo del futuro de Windows, en Computer Hoy lo hemos instalado de inmediato y sometido a varias pruebas, además de haber

escudriñado hasta el último de sus rincones, en busca y captura de nuevas funciones, mejoras en las ya existentes, etcétera. Aquí podrás averiguar qué tal se ha portado el sistema operativo en las primera pruebas y qué nuevas funciones ofrece. Ten en cuenta, no obstante, que todavía es muy pronto, y que algunas de las funciones que se encuentran en las primeras versiones, pueden cambiar o, incluso, desaparecer en la versión final.

Primeros resultados

Las primera pruebas de rendimiento muestra que el prototipo de Windows 8 no arrasa con su predecesor. Pero, incluso en este



Además de Aero, Windows 8 contará con una versión más ligera denominada "Aero Lite".

estado tan temprano, ya ofrece mejores resultados. Hasta la velocidad "percibida" (una valoración subjetiva al emplear el sistema) es mayor. Muchas de las tareas son más fluidas, las ventanas de programa aparecen sin demoras, los controladores (por ejemplo al conectar una memoria USB) se instalan más rápidamente y, tras el inicio de sesión, apenas transcurre un segundo antes de que aparezca el escritorio. Puedes ver los resultados de las pruebas que hemos efectuado en el recuadro "Pruebas de velocidad", que encontrarás en la página de la derecha. Verás que en algunos casos el rendimiento es similar mientras que,



¿Tener tu cuenta de usuario en la nube y, gracias a ello, poder emplearlo en cualquier PC conectado a Internet? Pues es posible que así sea.

en otro sí que se observa cierta leve mejora.

Microsoft también ha optimizado el consumo energético. En la página 46 encontrarás los resultados de las mediciones que hemos efectuado.

No obstante...

Los resultados de las pruebas que te comentamos son interesantes para ver hacia dónde va Windows. Sin embargo, hay que tener en cuenta que todavía estamos en una fase muy temfunciones que sí que tienen las versiones finales. Y, claro, dichos elementos pueden repercutir en el rendimiento del sistema.

Compatibilidad

¿Pero qué tal se porta el futuro Windows con los programas actuales? En la redacción lo hemos querido saber con exactitud y hemos instalado cerca de 200 programas en cuatro equipos. Entre ellos, aplicaciones populares como Nero y Office 2010. El resultado es sorprendente: casi



Algunas funciones, como el inicio de sesión y la grabación desde una webcam, han sido optimizadas para controlarse con pantallas táctiles.

prana del desarrollo de la nueva versión de Windows, lo que puede influir (para bien y para mal) en los mismos.


Los resultados pueden mejorar, ya que todavía le queda mucho tiempo a los ingenieros de Microsoft para depurar el funcionamiento del sistema. Y cabe esperar que lo aprovechen para mejorar todavía más el rendimiento y el consumo.

Y también pueden empeorar. ¿La razón? Muy sencillo. Piensa que, normalmente, las versiones de desarrollo de aplicaciones, servicios y sistemas operativos, todavía no cuentan con muchas

todos los programas se iniciaron de inmediato. Sólo Ashampoo Burning Studio 10, el programa de Mac BootCamp y el software de virtualización CloneDrive requirieron el modo de compatibilidad, en el que Windows 8 simula a Windows 7.


El Windows ubicuo

Windows 8 no sólo puede almacenar las cuentas de usuario en el disco duro, sino también en Internet. Los ajustes como el fondo de pantalla y los iconos, configuraciones de programa e,



Se ha mejorado bastante el aspecto del gestor de tareas. Es más limpio y amigable, pero cuenta con un apartado "avanzado" muy completo.

Pruebas de velocidad



Aunque los resultados son casi idénticos, se aprecia una leve mejora en el futuro Windows 8 con respecto a su predecesor.

incluso, los datos personales, se sincronizan automáticamente con la cuenta de Windows Live del usuario v estarán disponibles en otros PC. Por lo que parece, el usuario podrá determinar qué datos deben enviarse.

La sincronización de cuentas se puede desactivar si tienes una conexión a Internet lenta, o si utilizas una red de datos móvil. Así se evitan los tiempos de espera y posibles cargos por tarifas de datos. Quien no quiera confiarle sus datos a Internet, podrá copiar su Windows 8 por completo a una llave USB con ayuda del nuevo

"Workspace Creator" y utilizarlo en cualquier PC.

This program might harm your computer This program isn't recognized by Windows SmartScreen Don't run this program Delete this program A Less Information Program: stkcop-bench-setup.exe Publisher: GSC Game World Learn more about malicious sof Report that this program is safe to use Run this program and don't prompt me again (not recommended)

El filtro SmartScreen muestra más información y ofrece más opciones al usuario.

Nuevo inicio de sesión

Windows 8 no sólo puede proteger las cuentas de usuario mediante contraseña, sino también mediante un bloqueo gráfico de patrones.

¿Cómo funciona?

Al iniciar sesión, el usuario debe dibujar un patrón, elegido con anterioridad, en un campo con 16 cuadrados.

Posiblemente Windows 8 tendrá una tercera forma de inicio No será necesario hacer indicación alguna al ordenador, ya que éste será consciente de que te has sentado frente a él, activará la cámara y, si te reconoce ade-

de sesión, ya que en el laborato-

rio hemos encontrado pistas en

el código fuente que apuntan a un reconocimiento de personas

mediante sensor de calor y webcam: en este caso, el usuario

deberá sentarse delante del PC.



Es posible iniciar sesión no sólo con contraseña, sino también con un patrón definido previamente.



"Para iniciar sesión bastará con sentarse frente al ordenador"


cuadamente, podrás empezar a trabajar en unos segundos.

Novedades para los tablets

A este respecto, los rumores que apuntaban a una versión de Windows 8 específica para tablets, y que se publicaría a principios de 2012, han ganado fuerza tras la presentación pública de Microsoft de dicho producto. Si ves el vídeo publiAdemás, como puedes comprobar en el gráfico "Duración de la batería" en esta misma página, parece que el consumo de batería también es algo en lo que están trabajando en Microsoft.

Bajo el capó

ComputerHoy descubrió en Windows 8 una nueva función de reparación de disco duro llamada "Spot Verifier". Por lo visto, reconocerá bloques de datos (clusters) defectuosos en el disco y



En Windows 8 será posible, directamente desde el gestor de tareas, comprobar qué aplicaciones se cargan al inicio y desactivarlas.


cado en www.youtube.com/ watch?v=p92QfWOw88I encontrarás bastante información.

Una comparación de los ficheros de sistema con Windows 7 nos mostró variantes simplificadas del panel de control y de un software de webcam, optimizados para el manejo táctil.


evitará que se almacenen datos en ellos, una temida y habitual causa de muchos cuelgues del PC o pérdidas de datos.

Microsoft a mejorado, además, las copias de seguridad. Si lo deseas, Windows 8 guardará versiones antiguas de ficheros y carpetas. Esto es lo que se co-

Duración de la batería



El consumo de batería es un elemento muy importante en los ordenadores portátiles. Parece que Windows 8 será más eficiente al respecto.



La barra de herramientas (estilo ribbon) de Windows incluirá nuevas e interesantes funciones, relacionadas con el contenido de las carpetas.

noce como "control de versiones" y permite recuperar una versión previa de un documento. en caso de que otra más nueva haya sufrido algún problema (algo muy habitual en documentos de Word y Excel, bases de datos, etcétera).

Los propietarios de discos duros con memoria flash se alegrarán de una nueva función de optimización para sus unidades. Se encargará de que los datos se distribuyan de manera uniforme en los SSD, alargando así la vida de estos.

Programas controlados

El administrador de programas ha sido bastante simplificado. Esto por fin le permitirá, también a los usuarios menos técnicos, detectar el origen de ciertos problemas de rendimiento y el cerrar programas colgados y averiguar por qué el PC va tan lento.

Identificación de problemas

El software que requiere demasiados recursos (tanto de memoria como de procesador) ahora se destacará en color y se podrá cerrar de inmediato, Esto. a los veteranos que recuerdan el programa Process Explorer de SysInternals (empresa que fué comprado por Microsoft) les resultará bastante familiar.

Inicio de Windows

Otra novedad que, a nuestro entender, es muy interesante, es que ahora podrás desactivar las aplicaciones que se inician con Windows directamente desde el administrador de programas, en vez de tener que acceder a la configuración del sistema.

Por lo demás, se ha mejorado el aspecto de la interfaz del gestor. Ahora el diseño es más limpio y, al primer vistazo, se ve todo bastante más claro. Además, aunque puede parecer que se le ha restado información, no es así. Simplemente, tienes que abrir el



¿Una agenda que te muestre qué cambios has hecho en tus archivos? Está en la beta.

modo avanzado y, antes de darte cuenta, tendrás información en texto y gráficos en tiempo real sobre el estado del sistema.

Se nota, en resumen, que Microsoft pretende que esta herramienta del sistema deje de ser algo de uso exclusivo para


los usuarios con un perfil bastante más técnico.

iCuidado... obras!

Windows 8 Build 7955 es un prototipo, pero va funciona bastante bien. A pesar de ello hay muchos aspectos en los que se ve que Microsoft está trabajando ahora mismo. En el Explorador de Windows, por ejemplo, sólo hay espacios en blanco donde luego habrá icoginarte la cara de sorpresa que se nos quedó en la redacción cuando vimos que Windows 8 detectaba como una aplicación sospechosa... el instalador de Office 2010.

Perspectivas

Con las cuentas de usuario online y los nuevos programas, Windows 8 va parece ofrecer interesantes mejoras frente a su antecesor. Y eso que Microsoft



Puede que una de las grandes novedades de Windows 8 sea el poder llevar todo tu espacio de trabajo en una memoria USB.


nos, y muchos de los programas para tablet sólo funcionan si se desactiva Aero.

SmartScreen

El sistema de protección del sistema, SmartScreen, es otro ejemplo perfecto para recordar que todavía queda mucho trabajo por hacer. Y es algo que

sólo está trabajando en el tercero de los seis "milestones" (hitos) que se han impuesto como mapa de desarrollo del sistema operativo, antes de que la nueva versión de Windows esté ya al alcance de todos los usuarios.

Para el otoño se espera una versión de prueba (beta) y, en la primavera de 2012, la "Release



La integración de la cuenta LiveID con el inicio de sesión, apunta hacia la va mencionada posibilidad de inicio de sesión remoto con tu cuenta.

descubres en el primer momento en el que intentas instalar una aplicación legítima. Da igual su origen, si está firmada... ¡e incluso si es de Microsoft! El filtro la detectará como una potencial amenaza v tendrás que confirmar que, pese a ello, quieres instalarla. ¿Crees que exageramos? Pues en absoluto. Es más, no puedes ni imaCandidate", prácticamente terminada. Así que aún hay sitio para novedades. Y, de todos modos, recuerda que Microsoft ha desmentido a su propio director ejecutivo, cuando este ha hablado de plazos. Así que puede que se cumplan las previsiones, o puede que no. Lo único que es seguro, es que en Computer Hoy seguiremos informándote.



Los mejores

de COMPUTER HOY

Sumario

1 - Windows Copia el contenido de ficheros de texto MEDIA 48 2 · Windows Dos zonas horarias a la vista

3 - Excel Incluye y elimina símbolos con un click

Windows Vista/7



Copia el contenido de ficheros de texto

Aprende a...

Copiar el contenido de los ficheros de texto, directamente, con un click de ratón. Sin necesidad de abrir el fichero.

Dificultad: MEDIA Tiempo: 25'

Si trabajas con documentos tipo texto y necesitas copiar su contenido de uno a otro. puedes automatizar este proceso, para copiar todo el contenido de un determinado archivo tipo Txt con un simple click de ratón. Sin necesidad, para ello, de tener que abrirlo previamente y seleccionar y copiar su contenido. Para lograrlo, deberás modificar el Registro de Windows. Te indicamos exactamente cómo.

Sitúate en el escritorio de Windows, y pulsa en un lugar libre con el botón derecho del ratón .



En el menú contextual que obtendrás, escoge las entradas Nuevo y Documento de texto Verás ahora un nuevo icono

Presiona entonces dos veces seguidas la tecla Enter y, en el documento en

blanco del Bloc de notas que se abrirá, introduce, de manera exacta, estas líneas

Nuevo documento de texto.txt - Bloc de notas Archivo Edición Formato Ver Ayuda Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\copycontents] @="Copiar contenido en el Portapapeles [HKEY_CLASSES_ROOT\txtfile\shell\copycontents\command] @="cmd.exe /c clip < \"%1\"

Una vez escritas, cierra la ventana del editor con un click en y guarda los cambios realizados con otra pulsación sobre el botón 🧶

¿Desea duardar los cambios hechos a C:\Users,fuencisla.mira\Desktop\Nuevo documento de texto.txt? Guardar No guardar Cancelar



En el CD que se incluye en la edición Premium de Computer Hoy hallarás el archivo usado como ejemplo en el truco.


No dejes de seleccionar el icono anterior @

el botón



y presiona la tecla 🔁. Introduce entonces un nombre más descriptivo para él 🌑 y pulsa a continuación sobre





para confirmar el cambio de extensión. El icono se mostrará ahora con un aspecto renovado .



El truco ya está preparado para que lo pruebes. Lo único que tienes que hacer es un doble click sobre el icono e ir confirmando, uno tras otro,

los mensajes que el sistema te irá mostrando. El primero será este 🥊

Si se agrega información, los valores se pueden carabiar o eliminar sin intención y alguno componentes podrian dejar de funcionar correctamente. Si no confía en el origen de la información de C:\Users\fuencisla.mira\Desktop\Copiar contenido.reg. no la agregue al Registro. ¿Está seguro de que desea continuar? Sí No

y el segundo este otro:

Las claves y valores contenidos en C:\Users\fuencista.mira\Desktop\Copiar contenido.reg se agregaron correctamente al Registro.

Lo siguiente será que localices un fichero tipo texto. Hazlo, por ejemplo, desde el Explorador de Windows



Pulsa entonces sobre él con el botón derecho del ratón El caballito de mar.txt y, en el menú de contexto que aparecerá, podrás ver una nueva entrada disponible

Pincha sobre ella. Parecerá no haber ocurrido nada. Sin embargo, si abres cualquier programa, por ejemplo el editor de textos Microsoft Word y, desde él, presionas las teclas cm + V, obtendrás una copia del contenido del portapapeles de Windows. Es decir, recuperarás el contenido del fichero de texto sobre el que antes has hecho click 📍



Si más tarde deseas deshacer el efecto del truco, tendrás que hacer click en



la entrada presionar la tecla Enter. Luego haz doble click sobre las claves HKEY_CLASSES_ROOT, 🕌 txtfile , 🕌 shell y 🍉

Mantén entonces seleccionada esta última 🎉 copycontents, y

perior quede Programas

teclear •

DefaultIcon copycontents

pulsa la tecla 🖭 y el botón 🛐. Luego cierra el editor del registro. La próxima que vez que lleves a cabo el paso número 6, no hallarás la entrada Copiar contenido en el Portapapeles que veías antes y que te permitía realizar el truco.

IALERTA!

Ten mucho cuidado al eliminar claves del registro. El sistema podría quedar inutilizado. Si tienes dudas, asegura la clave primero.





Windows 7



Dos zonas horarias a la vista

Aprende a...

Comprobar, desde el escritorio de Windows, la hora actual en dos partes diferentes del mundo.

Dificultad: BAJA Tiempo: 20'


Te ponemos un ejemplo: te encuentras en Madrid, pero tu mejor amigo está en Canadá. Tienes que llamarle pero, con el desfase horario, no sabes si es buen momento o no. Sólo has de disponer de dos relojes, cada uno de ellos, ajustado al horario de cada país, y el asunto estará resuelto, sin cálculos mentales. Te indicamos dos modos de lograrlo.

El primer método consiste en añadir dos relojes en tu sistema operativo Windows. Para ello, haz doble click sobre el reloj que se muestra a la derecha de la barra de tareas de Windows y pulsa luego sobre la



A continuación, presiona sobre la pestaña Relojes adicionales

En la nueva ventana que obtendrás, activa ahora la casilla




y escoge la zona horaria a incluir en un segundo reloj, según nuestro ejemplo .

Los relojes adicionales pueden mostrar la hora en otras zonas horarias. Estos relojes se pueden consultar si hace clic o desplaza el puntero sobre el reloj de la barra de tareas. ▼ Mostrar este reloj Seleccione la zona horaria: (UTC-08:00) Hora del Pacífico (EE.UU. y Canadá)

Asígnale también Escriba el nombre para mostrar: un nombre repre-Canadá sentativo •

Si lo deseas, puedes incluir un segundo reloj extra. Hazlo desde la parte inferior de la ventana



En cualquier caso, cuando concluyas con la configuración, pulsa el botón Aceptar.

A partir de este momento, cada vez que sitúes el puntero del ratón sobre el reloj de la barra de ta-se mostrará la lun 13:39 hora de tu zona Hora local lun 4:39 Canadá habitual de residencia y la del

Si necesitas más de tres relojes en Windows, o prefieres que estén a la vista directamente en el escritorio del sistema, puedes recurrir a los Gadgets de

Windows. Para ello, pulsa con el botón derecho del ratón 7 en una zona libre del Mozilla Firefox escritorio • y elige la entrada Gadgets.

Seguidamente, desde la ventana que

obtendrás, pincha sobre el icono con aspecto de reloj

lugar extra



y arrástralo a continuación hacia el escritorio




Suelta entonces el ratón, y haz click sobre el gadget que habrá quedado

allí situado, para que se muestren sus controles de configuración . Haz click sobre este en concreto y, desde la ventana que se



muestra, elige la zona horaria a representar e introduce un nombre para ella .



SABÍAS QUE...

Desde la página web http://windows.micro soft.com/es-ES/ windows/downloads/ personalize/gadgets podrás descargarte muchos gadgets interesantes para Windows.

Sólo tendrás que pulsar el botón Aceptar y hallarás en el escritorio un nuevo elemento (un reloj) que marca en todo

momento la hora en Canadá 🍉 Repite los pasos del 5 hasta el 7, e incluye todos los relojes que necesites. Nosotros aquí mos-



tramos el de nuestra ciudad de residencia .

Recuerda que, para cambiar la posición de un gadget, sólo has de pin-

char sobre él y arrastrarlo desde este icono a cualquier





lugar del escritorio

Excel 2000/2002/2003/2007/2010



Incluye y elimina símbolos con un click


Aprende a...

Insertar con un solo click símbolos en determinadas celdas, para así enfatizar el significado de celdas adyacentes.

Dificultad: ALTA Tiempo: 20

En Excel, lo habitual es incluir valores numéricos y, mediante el empleo de símbolos y gráficos, es posible resaltar el significado de estas cifras. Para este fin, Excel pone a tu disposición gráficos, organigramas, casillas de verificación y otros controles. Sin embargo, también es posible diseñar este tipo de elementos utilizando únicamente tipos de letra. Sin embargo, es necesario emplear código VBA para transformar letras en elementos gráficos reales que, además, se incluirán y eliminarán directamente en tus celdas con un simple de ratón, de quita y pon.

Lo primero será crear en Excel ese libro de trabajo en el que vas a utilizar sím-



de su derecha, la B. Para que esto ocurra. presiona primero las teclas 🛺 + 🛅 y así accederás al editor de Visual Basic.



Realiza entonces un doble click sobre la entrada denominada.




Ten en cuenta que debe corresponder al libro de trabajo que has abierto en el paso número 1. Su nombre aparece entre paréntesis VBAProject (Marcar celdas.xls)

En el panel que se mostrará ahora a la derecha, despliega las dos listas superiores Workbook - Open coge en ellas estos dos valores en concreto Workbook ▼ SheetSelectionChange ▼. Luego, justo donde haya quedado situado el cursor




-25€

introduce, de manera exacta, las siguientes líneas de código VBA



Una vez escritas, cierra la ventana tá todo preparado. En este caso, deseamos resaltar gráficamente aquellas celdas que tienen pérdidas. Una vez localiza- Variación da la primera 400€ sólo has de hacer click en la celda -25 € de su derecha 400€ y aparecerá el primer -25 € símbolo haciendo constancia de ello

Ve haciendo click en el resto para ob-



Puedes probar con otros símbolos para representar otro significado. Para ello, en el código del paso 4, fija el nombre de la fuente que contiene el nuevo símbolo, por ejemplo Target.Font.Name = "Webdings" V teclea el carácter correspondiente a la tecla que lo identifica Target = "a" . En este caso, el resultado sería .

	Α	• В
1	Enviado	Productos
2	~	Queso Cabrales
3		Queso Manchego La Pastora
4	~	Algas Konbu
5	~	Cuajada de judías
6	a structure	Salsa de soja baja en sodio
7	are com	Cordero Alice Springs
8	V	Langostinos tigre Carnarvon

Aquí tienes otro ejemplo, cambiando esta parte del código

Target.Font.Name = "Wingdings" Target.Font.Size = 12 Target = "T"

obtendrás este

resultado tan

explícito que te

mostramos @ Refrigerado Productos 2 Sta Salmón ahumado Gravad (4) Langostinos tigre Carnarvon 3 4 Queso Manchego La Pastora 5 8 Salchicha Thüringer 6 Salsa de soja baja en sodio Cordero Alice Springs



En el CD que se incluye en la edición Premium de Computer Hoy hallarás el archivo usado como ejemplo en el truco.

ENVÍA TU TRUCO Y GANA UN...

Magic Music Maker 17 XXL

Software con el que podrás crear tus propios sonidos, canciones, mezclas y ritmos. Incluye un teclado para tocar de inmediato, sólo has de conectalo al PC.



¿Usas algún truco propio, original y muy práctico al trabajar con alguna aplicación informática, y lo quieres compartir con nosotros y el resto de lectores de Computer Hoy? Entonces, cuéntanos en qué consiste y escríbenos a: Computer Hoy-Trucos del lector. C/ Santiago de Compostela, 94 28035 Madrid, trucos@computerhoy.com o al fax 902 11 86 31.

Los datos facilitados en la consulta serán parte de un archivo responsabilidad de Axel Springer España S.A. Consulta la página 77 para más información.



Hay quién hace de su pasión, su profesión.

¿Y tú, a qué esperas?



ABRE TU TIENDA BEEP Y TRABAJA EN LO QUE MÁS TE GUSTA

BEEP, la cadena de franquicias de informática líder en España con más de 300 tiendas

APROVECHA
LAS NUEVAS
CONDICIONES
2011

Solicita información en:

www.beep.es • www.franquicias.beep.es 902 11 69 62 • 977 30 91 03





Todo para tus Pdf

Accede a nuestra web de descargas (http://descargas. computerhoy.es) y consigue gratis 21

programas con los que realizar todas las operaciones que desees con tus Pdf.



LISTADO DE APLICACIONES

Conversores

- CutePDF Writer 2.8.0.6: Conversor de archivos a Pdf.
- doPDF 7.2: Conversor de archivos a Pdf.
- PDFCreator 1.2.1: Conversor de archivos a Pdf.

Visores

- Evince 2.32.0: Visor de Pdf.
- eXpert PDF Reader 4.0.210: Visor de Pdf.
- muPDF 0.8.165: Visor de Pdf.
- PDF X-Change Viewer 2.5.195: Visor
- Slim PDF Reader 1.0.0.1: Visor de Pdf.
- Sorax Reader 2.0: Visor de Pdf.
- Sumatra PDF 1.5.1: Visor de Pdf.

Utilidades

- Diffpdf 1.1.5: Busca diferencias entre Pdf.
- Drumlin Reader (32 bits) 4.2: Protección de Pdf mediante DRM.
- · GIOS Pdf Splitter and Merger 2009.07.01.0: División y fusión de Pdf.
- PDFBinder 1.1: Combina Pdf en uno.
- PDFedit 0.4.5: Editor de archivos en Pdf.
- Pdf Jumbler 0.16: Ordenación de Pdf.
- Pdfmerge 1.1.19: Unión de Pdf.
- PDF Rider 0.5.1: Edición de Pdf.
- PDF Tools 1.3: Paquete de utilidades para Pdf.
- qvPDF 3.1: Impresora virtual.
- SGI,s Free PDF Splitter 1.0.6.7: División de un archivo Pdf en varios.

Herramienta

de edición P

Y en la edición PREMIU

i quieres más, en la versión Premium de la revista lo tienes. Programas completos, aplicaciones gratuitas, archivos Pdf, ediciones ampliadas, descuentos, prácticos... todo a tu alcance.

Archivos de apoyo

Te ofrecemos los archivos que empleamos en los trucos de la revista.

Índice de contenidos desde 1998

¿Nunca recuerdas en qué número de la revista publicamos un artículo? Pues ahora podrás encontrarlo en nuestro índice.



PADRE 2010

Versiones para Windows, Mac y Linux, de la mejor ayuda para hacer la declaración.

28 Herramientas para Pdf

Además de los programas de la web de descargas, encontrarás otras aplicaciones como Maple-PDF, Free PDF Editor, Perfect PDF Reader y otras muchas.

Nero Kwik Media



contenidos











nte con el N° 331 de la revi os. Dep. legat M-37952-16

axel springer ___



Fotos, vídeo, música, etcétera

Gestionar tu colección de archivos multimedia puede ser realmente muy complicado. Sin embargo, gracias a Kwik Media, será tan sencillo como entretenido. Además, en la versión que viene en el CD se incluyen, gratuitamente, plantillas valoradas en 16 €

Aprende a usar Nero Kwik Media

Nero pone en nuestras manos una nueva forma de gestionar todo nuestro contenido multimedia, desde su reproducción y edición, hasta la grabación en soportes como CD, DVD y Blu-ray.

Instala Kwik Media en tu PC

Aprende a...

Seleccionar las opciones y complementos adecuados a la hora de instalar la aplicación en tu ordenador.

Dificultad: BAJA Tiempo: 10'

Lo primero que debes hacer es instalar la aplicación, ya sea la versión especial que te ofrecemos en el CD Premium o descargándola desde su propia página web, http:// kwikmedia.nero.com/es. El proceso es sencillo, pero debes prestar atención en algunos pasos concretos.

Una vez descargado el archivo en tu ordeneador haz click dos veces en él.

Se iniciará el proceso de instalación.




Es posible que tu ordenador carezca de algunos de los complementos que la aplicación necesita para funcionar. Si es ese el caso verás aparecer la ventana

donde verás una lista de todos los complementos que debes descargar. Para seguir adelante con la instalación pulsa sobre el botón Instalar, y el proceso de descarga se iniciará automáticamente.

Espera que termine la descarga de los complementos, lo que puede llevar unos minutos, y sigue adelante. Utiliza la siguiente ventana del proceso .


para indicar si quieres instalar complementos adicionales de Nero y de Ask.com, y pulsa sobre el botón Siguiente >.



NO OLVIDES QUE...



Algunos de los complementos de Kwik Media son gratuítos, pero otros son de pago. Valora bien su interés antes de comparlos



Sigue adelante. El proceso ya será como el de cualquier otra aplicación, así que no tienes más que pulsar Instalar y esperar a que termine antes de hacer click en Finalizar para finalizar la instalación.

Tus primeros pasos con Kwik Media


Aprende a...

Descargar e instalar nuevos y prácticos complementos y funciones desde la tienda online de Nero.

Dificultad: BAJA Tiempo: 5'

Instalada la aplicación tendrás la oportunidad de comenzar a trabajar con ella. Pero antes te conviene revisar algunas opciones de configuración, y aprender a instalar complementos que amplíen sus funciones.

Tras la instalación encontrarás un acceso directo en el escritorio



cación. Hazlo así y espera a que aparezca su interfaz en pantalla. Allí verás el botón Todas las apps », que debes pulsar para poder acceder a los complementos que están disponibles para ampliar Kwik Media.

Una vez pulsado el botón deberás acceder a la tienda online adecuada. Así que selecciona tu país en el campo y pulsa en Continuar

Accederás a una nueva ventana, dentro de la misma aplicación, donde verás las opciones disponibles .



Si quieres instalar una de ellas, por ejemplo Kwik Burn que en este momento es gratuita, sólo


tieries que puisai	C
Spain	
Spain	
Sri Lanka	
Suriname	
Svalbard and Jan Mayen	
Swaziland	
Sweden	
Switzerland	
Tajikistan	

Nero Kwik Burn iGRATIS! Permite la grabación y copia de datos a discos CD, DVD v Blu-ray Descarga

gratuita

Como toda en compra online, necesitarás una cuenta, en este caso en Nero. Utiliza los campos de la ventana para crear tu cuenta y Tanzania, United Republic pulsa Continuar


Presta atención al establecer tu contraseña en los campos •



va que debe tener al menos ocho caracteres para ser correcta. Completa el resto de campos, y pincha en Continuar. Cuando termines el proceso verás un mensaje confirmando el registro, y recibirás un correo electrónico

con los mismos datos. La aplicación se descargará e instalará, como verás en el icono









Conversión de audio

Aprende a...

Convertir un CD de audio en archivos Mp3 al tiempo que lo añades a la biblioteca, y después grabarlo como un disco Mp3 para ior en cualquier lugar.


Dificultad: BAJA Tiempo: 15'

Una de las funciones de Kwik Media te da la opción de convertir cualquier disco de audio al tiempo que lo añades a la biblioteca de la aplicación. Es un proceso muy sencillo y rápido, que no te llevará más que unos minutos, y se realizará automáticamente.

Introduce un CD de audio en el lector del CD. Al mismo tiempo haz click en la entrada Importar archivos desde un dispositivo de Kwik Media para importar sus canciones. La aplicación reconocerá el disco y, si dispones de una conexión a Internet, incluso descargará datos como el nombre de las canciones y su portada, como puedes ver en la ventana correspondiente de la biblioteca




Para copiar el contenido del disco localiza el lector en la barra lateral y haz click sobe él con el botón derecho del ratón para que se abra un menú de opciones



Selecciona S Copiar este disco para importar sus canciones a la biblioteca, o pulsa sobre el icono 🕪 en la parte inferior de la ventana para iniciar el mismo proceso.

El proceso de importación se iniciará y podrás seguirlo en la pantalla de la


aplicación . Espera a que termine el proceso de transferencia



de todos los archivos que has seleccionado, y dirígete a la biblioteca en el lado izquierdo de la pantalla. Selecciona la entrada 🐧 Música para ver la biblioteca musical y verás cómo el disco que has eleccionado e importado aparece en ella

Si más tarde quieres grabar el disco que has importado en otro CD, o cualquier otro que tengas en la biblioteca de Nero Kwik Media, haz click sobre él con el botón dere-

cho para ver un menú en el que tienes todas las opciones disponibles



y selecciona la opción de grabación. Se abrirá automáticamente la aplicación de gra-

bación, desde donde podrás utilizar los campos -

para seleccionar el formato en el que

quieres grabar la música, audio o Mp3 Sólo tienes que introducir un disco en blanco y grabarlo del modo habitual.



CD de audio

CD MP3

CD de audio



Importar más datos multimedia

Aprende a...

Importar todo tipo de archivos multimedia desde cualquier soporte de almacenamiento externo

Dificultad: BAJA Tiempo:5'

Nero Kwik se encarga por ti de importar cualquier contenido multimedia que almacenes en dispositivos externos. Sólo tienes que conectarlos al ordenador con la aplicación abierta y escoger lo que te interesa.

CONSEJO



documento que te interesa, y así conseguirás que se añadan rápidamente a la biblioteca.

Introduce una memoria en el puerto USB de tu ordenador. Kwik Media la detectará de inmediato y verás aparecer el nuevo dispositivo

en la barra lateral izquierda ...

Verbatim STORE N... (a)

Haz click sobre el icono del dispositivo para ver las opciones de importación.

En la parte superior dispones de un botón para acceder a las opciones de configuración de Importar .

lero Kwik Media copiará los archivos multimedia del origen seleccionado a su equipo mbre de ca... Verbatim STORE N GO 05-23-2011

Haz click en él y verás la ventana donde deberás elegir las carpetas en las que se guardan los datos importados. Pulsa ahora sobre el botón Aceptar .


Decididas las carpetas de almacenamiento, marca Todos los archivos las casillas de veri-

ficación correspondientes a los tipos de datos que quieres importar .



y haz click sobe el botón mportar. Se iniciará el proceso, como verás en la ventana 🎈





Una presentación con tus diapositivas

Aprende a...

Escoger tus fotos favoritas para crear una presentación, añadiendo un tema general, títulos y música de fondo.

Dificultad: BAJA Tiempo: 10'

Para terminar, vas a utilizar algunas de las fotos que has importado para mostrarte cómo se crea fácilmente una presentación animada y con sonido.

Pincha en la entrada Fotos y selecciona la carpeta de las imágenes



que acabas de importar con dos clicks sobre ella para acceder a su contenido. Selecciona las imágenes que quieres utilizar, haciendo click en ellas para marcar la casilla superior izquierda, y pulsando 🖂 para seleccionar varias imágenes no adyacentes



Una vez seleccionadas todas las imágenes que quieres utilizar pulsa sobre el botón •

Crear presentación... Crear

Publicar/

Establece un nombre para la nueva presentación en el campo

y pulsa Aceptar.

Las imágenes quedarán añadidas a la presentación, como puedes ver en la ventana. Se añaden en el orden en el que estaban en la carpeta. Si quieres reorganizarlas sólo tienes que seleccionar una en la barra superior y arrastrarla sobre la posición que quieres que ocupe en la presentación .



Para utilizar un tema en la presentación pulsa sobre

v se abrirá una nueva ventana. Escoge uno de los temas disponibles, por ejemplo ?




line de Nero.

Música y duración y para seguir adelante pulsa en Para añadir más temas desde la tienda on-

Títulos

ersonalizar la presentación e diapositivas


Personaliza las opciones del tema. Con un click en la pestaña Títulos tienes



las opciones para modificar los textos de los títulos iniciales y finales 🌳



Si seleccionas Música y duración podrás escoger una canción y utilizarla como banda sonora de la presentación que estás creando, y ajustar la duración en pantalla de cada imagen para que se adapte a tus necesidades.



Pulsa Aceptar para aplicar los cambios.

Ya sólo tienes que hacer click en el botón para comprobar la presentación, que verás en la misma pantalla de la aplicación 🌳





Comparte tu presentación

Aprende a...

Grabar tu pase de diapositivas en un DVD para así poder compartirlo con tus amigos y conocidos.

Dificultad: BAJA Tiempo: 5'

Un último paso, con el que tendrás la oportunidad de grabar la presentación de fotos que acabas de crear en un DVD de vídeo, que tus amigos, familiares y conocidos podrán ver en cualquier reproductor de salón.

Pincha en el botón para iniciar el proceso de publicación o grabación de la presentación. Selecciona, con un click,



iCUIDADO!




Asgúrate de escoger bien el formato de grabación y de utilizar un disco adecuado, o no podrás reproducirlo en cualquier DVD.

Introduce un DVD en blanco en la grabadora de tu orde-Información de unidad: nador y espera que aparezca en el campo . E: CD 702,83 MB Ya sólo te queda pulsar sobre el botón

DVD que podrás ver en cualquier televisor.

y esperar a que termine el proceso. En unos minutos





Renta 2011: Así de fácil

Llega la hora de rendir cuentas a Hacienda. Si el borrador que prepara la Agencia Tributaria no es suficiente porque tienes que añadir información adicional en tu declaración, debes recurrir al programa PADRE.

Descarga e instala el programa PADRE


Aprende a...

Configurar el programa de ayuda en tu equipo y obtener el número de referencia para ayudarte a hacer tu declaración.

Dificultad: BAJA Tiempo: 20'


La Agencia Tributaria pone a tu disposición, de forma gratuita, el programa PADRE. que te ayudará a realizar tu declaración de la Renta de un modo muy sencillo, en el que sólo debes saber dónde introducir algunos datos. Estos son los pasos que debes seguir para instalarlo en tu equipo:

Accede a la dirección www.aeat.es y pulsa sobre el enlace.




En la nueva página que aparece, dirígete a la sección Tramitación y pincha en » Descarga programa de ayuda Renta 2010 (PADRE) . ACCEderás a una nueva pantalla con diferentes enlaces para descargar el programa PADRE según el sistema operativo que utilices. Haz click en la que corresponda, en este caso 🌕 Pulsa en el botón Ejecutar dentro del mensaje que aparece para iniciar la descarga e instalación del software.

A continuación, debes seguir las indicaciones del asistente de instalación que se muestra. Comienza de este modo el proceso con un click sobre el botón



Sigue las indicaciones hasta que aparezca una ventana que te informe de que el proceso ha terminado correctamente. Asegúrate de tener seleccionada en ella la casillas



para acceder así directamente al programa. Y también marca la última de ellas Descargar Configurador, ahora para descargar el configurador AEAT. Pulsa en Ejecutar y

Nombre	Tamaño	Fichero tipo	Descarga
Windows	20 077-120 byloo	215	Clic para descargar (2)(2
Linux	23.139.285 bytes	SH	Clic para descargar 🚟
Mac OS X	23.180.645 bytes	DMG	Clic para descargar III

aparecerá una nueva ventana para instalar este último. Haz click en



para comenzar el proceso. Por defecto, indica una ubicación en la que se instalará, que te recomendamos que mantengas igual



y pincha en Siguiente > varias veces consecutivas hasta que se complete el proceso y se muestre un mensaje para indicártelo. Después pulsa en Finalizar.

A continuación verás la interfaz principal del programa PADRE, que presenta este aspecto




Haz click sobre el botón • situado en el margen superior de la ventana y asigna un nombre a la


ejemplo 🌑

declaración, por Nombre de la Declaración RENTA 2010

Después pulsa en 🙀 Nueva Declaración para empezar a completar tu declaración. En la nueva ventana que aparece pulsa en incorporar datos fiscales y personales y después en Aceptar. En la siguiente ventana indica tu NIF o el del primer declarante (en caso de hacer una declaración conjunta) y también tu estado civil, así como si tienes hijos menores o personas incapacitadas sometidas a patria potestad que convivan contigo



y finalmente pulsa sobre Aceptar.



Práctico: Haz la declaración con el programa PADRE | Software

Incorpora los datos fiscales

Aprende a...

Incorporar los datos fiscales a tu declaración y añadir otros complementarios.

Dificultad: MEDIA Tiempo: 60'

Ahora tienes que añadir tus datos fiscales a la declaración. Puedes hacerlo de forma manual si tienes todos los datos a mano, pero nuestra recomendación es que descargues e incorpores el fichero que tiene ya creado la Agencia Tributaria y después agregues algún otro, en caso de ser necesario. Así, si no estás muy seguro de los apartados en los que debes introducir los datos, con esta opción no tendrás que preocuparte, ya que se añaden de forma automática.

Comienza con un click sobre . Verás otra Declarante

pantalla donde tendrás que N.I.F. Tratar datos

añadir tu primer apellido y, después, de qué modo se tratarán tus datos. En este ejemplo, selecciona la casilla.

Descarga del fichero de datos fiscales Descarga por internet (Con cer ificado de usuario, p.e. el de la FNMT) Descarga por internet (Con número de referencia) Tratar ficheros descargados previamente desde la página web de la AEAT

A continuación se abrirá el navegador web, y tendrás que indicar el número de referencia para consultar tus datos fiscales que has obtenido antes desde www.aeat.es. Pulsa en Siguiente para continuar. Tras unos instantes se mostrará en el escritorio una nueva ventana para indicarte que se han descargado los datos. Pulsa en

Ciudadanos Renta 2010 » Certificados, notificaciones y cotejo de documentos

y volverás de nuevo al programa PADRE, donde debes seleccionar la opción ahora Tratar ficheros descargados previamente desde la página web de la AEAT y pulsar en siguiente para continuar.

En la nueva ventana, pincha en sobre el siguiente botón


para seleccionar el fichero con los datos fiscales, que se habrá guardado en el directorio



Haz doble click sobre él _____ y pulsa sobre el botón locorporar. En seguida se mostrará un mensaje de confirmación .



Para terminar de incorporar los datos fiscales tendrás que completar una serie de campos que aparecerán en varias ventanas. En primer lugar, confirma tu nombre y apellidos desde el botón .



Después tendrás que trasladar los datos de identificación que aparecen a continuación en la ventana al programa PADRE. Para ello, simplemente haz click sobre .



En la siguiente ventana debes trasladar otros datos identificativos como tu estado civil o el número de hijos .

Trasladar	CODIGO	ESTADO CIVIL	CÓNYUGE N	HIJO NACIDO
[V]	DG00001	1 Soltero	No	Sí

Vuelve a pinchar en Avanzar.

Ahora traslada tu lugar de domicilio actual •



y vuelve a pulsar en Avanzar. Añade también los datos relativos a los rendimientos del trabajo 🤎



y, más adelante, los de las cuentas bancarias. En el caso de que exista una hipoteca destinada a la compra de la primera vivienda, se mostrará una nueva ventana, donde el

programa pedirá que indiques INVERSIÓN EN VIVIENDA HABITUAL para qué lo has destinado junto con la fecha de compra.

2.- Fecha de adquisición de la vivienda habitual... Presiona sobre el botón Aceptar para salir de este apartado y vuelve de nuevo al pro-

grama PADRE, donde tendrás que pulsar en Avanzar para ir al siguien-Fichero de datos fiscales y personales descargado previamente desde la web de la AEAT: te paso.

> Las deducciones por maternidad, en caso de existir, también tendrás que confirmarlas desde aquí. No te Trasladar olvides de marcar la casilla para seleccionarlas. Cuando completes este apartado verás un mensaje

> de confirmación como este: • Sus datos personales y familiares han sido incorporados, revise si se corresponden o con la situación existente a 31/12/2010.
>
> Recuerde que debe consignar en la declaración los hijos nacidos o adoptados en el año 2010

así como un listado en el que aparecerán reflejados todos los datos que se han añadido

Declaración complementaria

Cada declaración es única y no podemos explicar cada uno de los diferentes supuestos que pueden plantearse. En el apartado Declaración complementaria, del programa PADRE, podrás encontrar los diferentes epígrafes para declarar aspectos como la deducción por la compra de la vivienda habitual, las cantidades aportadas al alquiler, así como otros gastos deducibles como aportaciones a sindicatos, donaciones, gastos en educación, etc.

Haz click sobre el botón Salir para terminar este apartado.

A continuación debes confirmar de nuevo los datos sobre tu estado civil en la ventana



Pincha en el botón para continuar y confirma tus datos personales que se mostrarán en una nueva ventana 🌳



con un nuevo click en el botón . En el caso de tener hijos o descendientes, tendrás que completar también el apartado

e indica el nombre y apellidos del primer hijo Adquisición
 Construcción, rehabilitación o ampliación

así como su fecha de nacimiento .

ello, pincha sobre el botón

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	N.I.F.	Fecha de nacimiento
(66)	MORROPHICAL STR	BENITEZ		27/5/8/2010

Pulsa en Aceptar para volver a la ventana anterior. En el caso de tener más de un hijo,

haz click en el siguiente campo y repite el proceso. Pulsa en para avanzar. Si conviven contigo personas mayores o ascendientes, debes indicarlo en la siguiente ventana .




CONCEPTO	TOTALES	Dato 1
DATOS DE IDENTIFICACION	10171220	
N I F		109713000
NOMBRE COMPLETO		BENITEZ MARIA
VARIACIÓN DATOS		No



Software Práctico: Haz la declaración con el programa PADRE vagos.es





Presentación de la declaración

Aprende a...

Finalizar la declaración, corregir posibles fallos y obtener el documento para presentarla.

Dificultad: BAJA Tiempo: 30'

Una vez que has completado y revisado bien todos los datos, es el momento de presentar tu declaración. Puedes hacerlo online, presentado este mismo documento, o bien imprimir las páginas y hacerlo en una de las entidades bancarias habilitadas o en una delegación de Hacienda. Estos son los pasos que debes seguir.

Con ayuda del botón 🕟 dirígete al epigrafe Doc Aquí podrás comprobar el resultado de tu declaración. Si es negativo, como en este caso, significa que Hacienda te devolverá esta cantidad . Mientras que, si es positiva, tendrás que pa-

gar tú. Si tienes suerte y estás en el grupo del primer caso, simplemente tendrás que seleccionar, en el apartado correspondiente, la opción 🕪 POR TRANSFERENCIA BANCARIA

(a no ser que quieras RENUNCIA A FAVOR DEL TESORO PUBLICO renunciar a ella a favor de las arcas del Estado) e indicar el número de cuenta bancaria donde quieres recibir el ingreso 🌳

> Entidad Sucursal DC Nº de cuenta

Por el contrario, si este año te toca pagar, también deberás indicar en el

campo correspondiente la modalidad que prefieras N EFECTIVO Además, en el panel ADEUDO EN CUENTA DOMICII IACION BANCARIA desplegable •

NO OLVIDES QUE...

Si presentas la declaración impresa, debes firmarla e introducirla en un sobre de retorno del programa PADRE, que obtendrás gratuitamente en la delegación de Hacienda o entidad financiera donde la presentes.

puedes elegir si quieres hacer el pago en una sola vez o prefieres fraccionarlo on dos

Fraccionamiento del pago e Ingr	so bota vez o preneres fraccionario en dos.
	770 es una cantidad positiva, indique, marcando con una "X" la casilia correspondiente, si desea o no fraccionar el pago
en dos plazos y consigne en la casili	11 el importe que vaya a ingresar: la totalidad, si no fracciona el pago, o el 60 por 100 si fracciona el pago en dos plazos.
NO FRACCIONA el pago	
SÍ FRACCIONA el pago en dos pi	
ingreso efectuado a favor del Tesoro	Público. Cuenta restringida de colaboración en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de autoliquidaciones.
Importe (de la totalidad o del prime	plazo) n 403.81
Forma de pago:	
En caso de adeudo en cuenta, consi	gne en el apartado "Cuenta bancaria" los datos de la cuenta en la que desea que le sea cargado el importe de este pago.

Documento de Ingreso o Devoluc	ion	Ayuda tributaria online
Liquidación		Transfer Control of the Control of t
Resultado a ingresar o a devolver (casilla [760] o	casilla [770] de la declaración)	770 -1.396.1
portante: si la cantidad consignada en la casilla [i	(70) ha sido determinada como consecuencia de la cumplimentación del apartado Q de Renuncia del otro cónyuge al cobro de la devolución), indíquelo marcando esta casilla	la nágina 14 do la doclaración
Declaración complementaria		reason of the the property of the last of
Este apartado se cumplimentará exclusivamente en c	aso de declaración complementaria del ejercicio 2010 de la que se derive una cantidad	a ingresar.
Resultado de la declaración complementaria		768
Resultado de la declaración complementaria mportante: En las declaraciones complementarias no		765
		755
mportante: En las declaraciones complementarias no Devolución		765




Software vagos.esman

Data Security Since 1985




or naturaleza




hacerlo pulsa primero sobre el botón

situado en la barra de herramientas superior del programa para guardarla, y luego so-

bre (En la ventana que aparece, selecciona el tipo de declaración de que se trata . Por último, indica la ubicación donde quieres que se guarde el documento en la ventana de exploración que aparece, y acepta con un click en



Tras unos instantes verás el mensaje 🥊



Abre el documento en Pdf e

imprime la copia obtenida 🥊

2010

NS Priver apello (63) Regunos apel (64) Norritre	lido .			Seon del stin Feche de ne timato de mir Conyuge no stueuripoton e al el minose	desse reditir mere	ge	SEAT.
y fayen cerebiado d preceptiva declaraci en la Ciden li HAVI 2 comicilio frabitual	e domicilio hebituel, di din censer de modificaci 74/2007, de 20 de abri	, en caso de tributación o	tio presentando la e territros previstos	Cambro de d	regioniai periolito, di al sistema	nge fog oppreliktede de de lektromoter det opten det e	embilio.
y fayen cerebiado d preceptiva declaraci en la Ciden li HAVI 2 comicilio frabitual	e dominio hatitual. de pri censar de modificaci riscittor, de 20 de abril actual del cónyuge icilio del priner declara	ebellan comunicar dicho cambi ion (motelo COR à COIT), en los ion, en caso de tributación c	tio presentando la e territros previstos	Cambro de 6 consigne una	regioniai periolito, di al sistema	on he specificale de de	erado.
y heyen combined of preceptive declarated an la Orden 646972 formicilio habitual al es distrito del dono	e dominitio fratitizat, de dri certair de modificaci 74/2007, de 26 de abril actual del cónyuge colo del princir declara (16) Novembro	eleción comunicar dicho cambi do (musicio CORT o COT7), en los l, en caso de tributación c rite)	no presentanto la seletritros previstos conjunta	Cambro de 6 consigne una	reglate) controllo, it at olimp. Y an asia realis (it	on he specificale de de	eredo.

Si no hay ningún error, aparecerá un mensaje que así te lo indicará .

Pulsa entonces en el botón | Imprimir y señala si quieres una copia adicional marcando la casilla Copia adicional para el interesado.

Por último, en el caso de que quieras presentar la declaración telemática, pulsa en el botón

y sigue los pasos que te indicará el asistente hasta completar el proceso.

Гіро	Código	Descripción		Modalidad
U	100P311	El número de miembros de la unidad deducción autonómica por gastos e datos consignados en la ventana de	lucativos excede del resultante de los	Declarante
0	100P319	Verifique que el Código de Cuenta (cuenta de su titularidad.	liente reflejado corresponde a una	Declarante
	100R400		prorrateo entre los cónyuges) no se adoptados en 2010 relacionados en la	Declarante
(61)	1001031	La comprobación se realizó correcta	amente. No êxisten errores.	Declarante

G Data InternetSecurity protege todas tus actividades online: correo electrónico, navegación web, chats, banca y compras seguras. Bloquea el correo basura (sistema antispam) y los accesos no deseados al ordenador.

- Eficaz protección antimalware gracias a la combinación en paralelo de dos motores antivirus
- Su filtro web, basado en tecnologías cloud, impide que carguen en el ordenados páginas con contenido malicioso

 Muy fácil de manejar gracias a la interfaz de un solo clic. Basta pulsar un solo botón para que el sistema se configure automáticamente de la forma más segura para el usuario.

Entra en nuestra tienda online http://www.gdata.es/tienda-en-linea.html y consigue un 25% de descuento introduciendo este código de compra: CH-JAK23AS

fi http://www.facebook.com/GDataAntivirus





GUÍA DEL CURSO

 Mejora las búsquedas 	Pág. 63
 La seguridad que necesitas 	Pág. 61
3 · Mejoras de seguridad y optimización de las redes	N° 331
2 • Gestión del almacenamiento y la organización de ficheros	N° 330
 Limpieza del equipo y mejora de rendimiento general 	el N° 329

legamos al final de este curso, en el que te enseñamos cómo darle más vida a tu PC viejo, de forma que puedas usarlo sin problemas durante algún tiempo más. En esta última entrega te contamos cómo mantener la seguridad y cómo mejorar el uso de Internet utilizando aplicaciones ligeras.

Seguridad

Es muy importante que un ordenador con Windows esté bien protegido, sobre todo si lo utilizas mucho en Internet, descargando información y conectándote a redes sociales y a otros servicios online. Pero, además,

Tu viejo ordenador ya casi está listo para su nueva puesta de largo. Si quieres conseguirlo, sólo necesitas revisar la seguridad, hacer backup de tus archivos y optimizar las conexiones de red. Comprobarás que es muy fácil de hacer.

debe estar protegido frente a las intrusiones provenientes de las unidades USB, la principal vía de compartir datos al margen de la red. Para ello, en las siguientes páginas te mostramos qué programas te pueden resultar útiles sin consumir muchos recursos del sistema operativo.

Programas y suites

Para que tu ordenador esté seguro puedes usar programas independientes de seguridad (antivirus, firewall o antispyware) o suites completas, que incluyen estas aplicaciones en un paquete integral. Normalmente, esta se-



Con Cobian Backup puedes hacer copias de seguridad por 0 euros.

Si quieres tener unificada la seguridad en tu PC, puedes instalar una suite de seguridad.

gunda opción es mejor. pero no se encuentran muchas suites de seguridad gratuitas y que sean de confianza. Nosotros te proponemos varios programas gratuitos, que son especialmente útiles para

ordenadores poco potentes.

Internet acelerado

El otro apartado que queda por repasar en este curso es la agilización de tereas relacionadas con Internet. Puedes utilizar optimizadores del sistema para mejorar ciertos parámetros de las conexiones de red, o modificar el registro de Windows. Si quieres hacerlo, te interesa seguir los pasos de la segunda entrega del curso sobre el regis-



tro de Windows que publicamos en el número 308 de Computer Hoy. Aparte de esto, si quieres trabajar más rápido en Internet, deberías instalar programas eficientes para navegar, chatear y descargar de la web, como los que te proponemos en la página 63 de este artículo.

Después de seguir los pasos de esta última entrega del curso, ya conocerás las claves principales para renovar tu viejo PC sin necesidad de gastarte nada.

La seguridad que necesitas

Todo PC debería estar bien protegido y, para ello, lo mejor es que instales software de seguridad y de backup. Te proponemos algunas aplicaciones gratuitas con las que podrás mantener tus datos a salvo.

Protección básica para tu PC

Aprende a...

Instalar un software antivirus gratuito y configurarlo para mantener tu equipo libre de amenazas.

Dificultad: BAJA Tiempo: 30'

Las suites de seguridad ofrecen protección integral para un PC, pero la mayoría son de pago. Existe alguna gratuita, como Comodo Internet Security (www.comodo.com), aunque no integra todas las aplicaciones de una suite profesional. Como alternativa, puedes instalar diferentes programas de seguridad. Para este ejemplo hemos usado Avast Free Antivirus (www.avast.com/ es-es), que recomendamos complementar con un antimalware como Ad-aware (www. lavasoft.com). Si prefieres usar una suite de seguridad comercial, te recomendamos que consultes la comparativa que publicamos en el número 317 de Computer Hoy.

Descarga el programa de su página web. Después, para iniciar la instalación haz doble click sobre el archivo ejecutable que has bajado . Sigue los pasos de instalación y, cuando acabe el proceso, verás una venta-



Es necesario seguir este procedimiento para poder usar Avast, aunque no implica ningún pago. Para hacerlo pulsa en Quédese con

Registrarse ahora En la ventana que aparece ahora, para regis-

trarte como usuario de la versión gratuita, pulsa en 🌭 A continuación, rellena con tus datos per-

0

8

sonales los campos de la ficha

y, para confirmar, haz click sobre el botón Registro para licencia gratuita . o avast! A los pocos segundos verás el mensaje 🗣 Gracias por registrarte Para empezar a usar el programa, pulsa en Cerrar

SABÍAS QUE...

La mejor forma de proteger tu PC es con una suite completa, ya que engloba todas las herramientas de seguridad en una sola interfaz y, generalmente, ofrecen una protección integral.

Ahora se abrirá la ventana principal del programa Avast .



También encontrarás su correspondiente icono de acceso en la bandeja de sistema .

Lo siguiente que deberías hacer es configurar algunos parámetros de funcionamiento del programa para que actúe como más te

interese a ti. Para ello pulsa en 🔌 OPCIONES

En la ventana de funciones que aparece, te conviene revisar la configuración de actualización del programa. Pulsa, a la izquierda, en Actualizaciones. Si tu equipo está siempre conectado a Internet marca la casilla 🦫 MOTOR Y BASE DE DATOS DE VIRUS


y, también, Actualización automática activa la Preguntar cuando hava actualizaciones disponibles O Actualización manual función . PARÁMETRO DE LA ACTUALIZACIÓN

Sólo me conecto a Internet a través de un módem de conexión telefónica


Si vas, a la izquierda, a la sección Sonidos, podrás desactivar sonidos que resultan molestos. Por el momento, con modificar estas opciones generales basta. Para confirmar, pulsa en Aceptar.

Ahora deberías revisar la configuración de análisis del equipo. En la ven-






Ahora, para establecer los parámetros del análisis completo pulsa en Opciones..... Lo primero que debes revisar es la profundidad de los análisis. Pincha en el apartado Sensibilidad y sube o baja este ajuste de las búsquedas pinchando en .



En el apartado Compresores podrás decidir los formatos comprimidos que se analizarán.


Ahora sólo te queda revisar la configuración de acciones y la programación de análisis periódicos, lo que te ayudará a mantener la seguridad en el sistema. Ve al apartado Acciones. Puedes escoger qué se hará con las infecciones que se deban eliminar al reiniciar el sistema en 💗



Si quieres que eliminen los virus automáticamente durante los análisis, marca la casilla

seleccionar una acción)	natica durante ei analisis (marca esta casilla para
y escoge las vi	us PPD Sospechoso
acciones que	ecciona las medidas a tomar al encontrar un virus
se llevarán a	Ninguna Acción 🔻
cabo con cada tipo	de alerta en 🕒
Para programar u	n análisis ve a Programar
y activa la casilla	📝 Programar este análisis 🛭 Debajo
puedes establecei	la hora, la fecha y la pe-
riodicidad de esta	tarea. Haz los ajustes que
desees y pulsa en	Aceptar .

Lo último que debes hacer es revisar la configuración de análisis para las memorias externas que se conecten al equipo. Esto te librará de los molestos virus que se transmiten a través de las unidades USB. Para ello despliega el apartado 🥊



pincha en Opciones... y ajusta los mismos parámetros de los pasos anteriores. Cuando acabes, pulsa en Aceptar. Ya puedes cerrar el programa con un click en

Configura el firewall de Windows

Aprende a...

Conocer y configurar el firewall integrado en el sistema Windows XP.


Dificultad: BAJA Tiempo: 10'

Un firewall o cortafuegos es un programa que vigila las conexiones a Internet por parte del usuario y de los programas. Windows XP integra uno y, en principio, te servirá. Si accedes mucho a Internet, te puede interesar una aplicación como Zone Alarm (www. zonealarm.com), que ofrece más seguridad y mayor control sobre Internet. Para abrir el firewall de Windows, haz click en **3** Inicio

IALERTA!

El firewall de Windows sólo protege de los intentos de intrusión desde el exterior, pero no de los envíos de información de los programas hacia Internet. Esto lo hace inútil si un software espía envía tus datos personales a través de la red.

y, después, en Panel de control . En la ventana que se abre, haz doble click sobre el programa Firewall de Windows . A los pocos segundos verás en pantalla la ventana del cortafuegos de Windows .




Si prefieres instalar otro firewall, deberás desactivar este. Para ello coloca una marca en la casilla Desactivado (no se recomienda) Si quieres usar el incluido en el sistema deja la configuración predeterminada. Con esta configuración podrás trabajar sin problemas pero, si quieres añadir una excepción en algún momento, vuelve a abrir el firewall de Windows y acude a la pestaña Excepciones. Aquí podrás gestionar las excepciones que se hayan agregado •

Además, puedes añadir a la lista aplicaciones que sean de confianza. Para ello pulsa en Agregar programa... y sigue las indicaciones para seleccionar el software deseado. Si pulsas el botón Modificar... podrás cambiar

el comportamiento del cortafuegos con respecto a una de las excepciones. Si quieres eliminar alguna, selecciónala y pulsa en Eliminar. En cualquier caso, para cerrar y confirmar los cambios, haz click sobre el botón Aceptar . Debes saber que, cuando una aplicación quiera acceder a Internet por primera vez, si no está comprobada la fiabilidad y la finalidad de esta conexión, aparecerá un aviso similar a .



Esta es la interfaz que te permitirá bloquear aplicaciones o añadirlas a la lista de excepciones. Empléala para crear las reglas de acceso a la red por parte de tus programas, a medida que surjan estas alertas.



Realiza copias de seguridad

Aprende a...

Hacer backup de tus archivos para mantenerlos protegidos.

Dificultad: BAJA Tiempo: variable

Las copias de seguridad son fundamentales para no perder archivos si el disco duro sufre daños, o si se borran los datos por error. Para no perderlos, lo mejor es hacer backup en otra unidad de disco. Te enseñamos cómo hacerlo con Cobian Backup, una aplicación gratuita que puedes descargar de la página web www.educ.umu.se/~cobian/ cobianbackup.htm

Descarga el programa e inicia su instalación con un cbSetup Cobian Backup 10 Setup Luis Cobian, CobianSoft doble click sobre su ejecutable

En los últimos pasos del proceso, selecciona la opción

Tipo de instalación O Apricación (sin auto-inicio) O Apricación (auto inicio para todos) Ap icación (autoinicio para Usted solamente) Como servicio

Debajo, si tu ordenador está dentro de un dominio, escribe los datos de tu cuenta de acceso en los campos

Confirma y comprobarás que aparece un nuevo icono en

la bandeja de sistema 🌑



Esta forma de inicio impide que acce-🛮 das a las funciones del programa, ya que este estará funcionando en segundo plano. Para abrirlo y programar las tareas de copia de seguridad ve a **[89 Inicio**], pincha


en Todos los programas , sitúa el cursor del ratón sobre Cobian Backup 10 y haz click en . Se abrirá la ventana

Cobian Backup Interfaz Condiciones de uso Control de servicios


principal del programa donde, para crear el primer trabajo de copia de seguridad, debes hacer click sobre el menú 🤎

自 3 1 6 6 6 7 6 7 Propiedades Historia Diario y, para crear una Forzar completo (Todas)

nueva acción, pul-Opciones de servicio



Se abrirá la ventana del asistente de copia de seguridad



Escribe un nombre para es-Nombre de tarea te trabajo en el campo . Backup General Si quieres que se incluyan

las subcarpetas del directorio que selecciones, marca la casilla Incluir subdirectorios. En esta ventana también puedes escoger el tipo de backup que quieres hacer. Al ser el

primero, con-Tipo de respaldo viene que sea Completo O Incremental completo . Opiferencial O Tarea vacía

Ahora, en la región iz-General quierda de la ventana, Ficheros ve al apartado (Horario Y, para seleccionar la carpeta archivo 🏥 de la que quieres Ficheros hacer backup, A Exclusiones Directorio pulsa sobre el bo-Eventos tón 🍖 Agregar 🚜 Avanzado 📸 Manual marca la opción

Curso: Renueva tu PC por 0 euros, 3ª Parte Computer Básico vagos.es

y escoge el directorio en el explorador que se muestra, en nuestro caso es la carpeta que contiene información personal @

Escritorio Mis documentos 🗏 🖳 Mi PC ⊕ Sisco local (C:) 🗄 🍰 Unidad DVD-RAM (D:) ☐ Sisco local (E:) Correo archivado drivers 1 Temporales

Para confirmar, haz click en Aceptar. A continuación, haz click sobre el botón selecciona la opción 🧶

y seleccioa la carpeta de destino, que debería



na. Si quieres programar el backup para que se realice de forma automática, ve al apartado Horario y define la configuración de periodicidad que quieras.

Si quieres que el archivo resultante tenga compresión, o se cifre para protegerlo con una contaseña, acude al apartado Archivo. Cuando hayas acabado de configurar la copia de seguridad, pulsa

sobre el botón OK Comprobarás que la nueva tarea aparece en pantalla 🗪 Si quieres eje-




ahora, al margen de la programación que hayas establecido antes, selecciónala y pul-

Aparecerá una ventana de confirmación donde.



si no quieres que se apague el equipo al finalizar la tarea de backup, debes quitar la marca de la casilla 🥐.



En cualquier caso, para proceder, haz click sobre el botón ok . Una vez que acabe el proceso podrás cerrar el programa con un click en 🔀, sabiendo que esta aplicación realizará las tareas que le hayas programado en segundo plano sin que necesites intervenir.

Existen más formas de hacer copias de seguridad. Si quieres saber más sobre este tema, en el número 325 de Computer Hoy publicamos un práctico más completo sobre el uso de Cobian Backup.

OPTIMIZA LA NAVEGACIÓN EN INTERNET


Navegar por Internet, en principio, no es la tarea que más recursos exige al sistema operativo, pero sí se nota la diferencia al hacer uso de determinados servicios online, como la descarga de archivos o el visionado de vídeos por streaming. Incluso en la navegación se pueden experimentar dificultades si abres muchas webs a la vez. A continuación te enseñamos qué programas te pueden interesar para acelerar las tareas relacionadas con Internet, última parte de este curso en el que te hemos enseñado cómo poner a punto un ordenador antiguo sin gastarte un solo euro.

Mejora las búsquedas

Para entrar en Internet se emplean los navegador web como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera o Google Chrome, entre otros. Aunque son todos muy similares, cada uno emplea sus propios motores de búsqueda, gestores de descargas y aceleradores de varios tipos. Esto genera importantes diferencias entre unos y otros, no tanto en los resultados de las búsquedas como en el rendimiento del propio software. En el test de navegadores web que publicamos en el número 328 de Computer hoy comprobamos que el más rápido actualmente es Google Chrome (www.google.com/chrome), cuyo concepto de programa sencillo, con las herramientas justas, le permite consumir bastantes menos recursos que sus competidores. Por este motivo te recomendamos que lo instales, pero no puedes olvidarte de Internet Explorer, que es un







Si quieres un gestor de descargas para bajar archivos de distintas fuentes y que consuma pocos recursos del sistema, una excelente opción es el programa Mipony (www.mipony.net/es).

buen navegador, y que deberías tener actualizado, va que ciertas webs, entre ellas muchas oficiales, sólo se pueden ver bien con este programa.

Plugins para el navegador

Algunos exploradores web permiten instalar plugins para ampliar sus funciones, por ejemplo de seguridad, de compatibilidad o de descarga. Esto puede serte de mucha utilidad, pero no olvides que algunos de ellos pueden ralentizar más el equipo.

Descargas al máximo

Aligual que ocurre con los navegadores, los programas para bajar archivos de la web también son muy similares entre sí, pero su funcionamiento puede ser mejor o peor. Lo ideal es que uses una única aplicación para todas las descargas y, tras probar las más destacadas, en Computer Hoy te recomendamos Mipony (www.mipony.net/es). Es compatible con servidores y descargas de todo tipo y gestiona muy bien la bajada de datos. Si te



En un PC con poca potencia de procesador y poca memoria RAM conviene usar un navegador web efectivo pero ligero. La mejor alternativa es Google Chrome (www.google.com/chrome). interesa el p2p tendrás que recurrir a otras aplicaciones, como eMule (www.emule-project.net).

Descargas desde el navegador

Los navegadores también permiten bajar archivos, aunque para cierto tipo de descargas es necesario instalar un plugin, como Video Downloadhelper (www.downloadhelper.net) para vídeos online.



El plugin Google Web Accelerator mejora la velocidad de Firefox e Internet Explorer.

Más programas útiles

Hay otras tareas relacionadas con Internet que se apoyan en ciertas aplicaciones, como las transferencias de datos a servidores ftp, la conexión con servicios de mensajería instantánea o la subida de ficheros a espacios de almacenamiento online. Si los servicios con los que trabajas te proporcionan su propio software, lo mejor es usarlo. Si se trata de subidas a ftp puedes utilizar el programa Filezilla (http://filezilla-project.org). Para conexión a mensajería te puede servir Pidgin (www.pidgin.im).

Internet Práctico: Aprende a utilizar Last.fm



¿Qué oyes

Por si todavía no lo has probado, te proponemos una nueva manera de escuchar música. Se trata de una mezcla entre escuchar la radio y oír una lista de reproducción con tus canciones favoritas. Todo con Last.fm.

o cabe duda de que poder escuchar la radio a través de Internet es de lo más útil. Si encima es una radio hecha a la medida de tus gustos

musicales, tanto mejor. Esto es precisamente lo que ofrece Last.fm; la posibilidad de tener una radio personalizada en la que no va a sonar ninguna can-

tos Eventos Temas MP3 o Recomendaciones de eventos en Madrid, España = cambiar ubicación # iCal/Outlook | G Google D RSS ¿No estás seguro de qué más tienes planeado? Echa un vistazo a tus eventos primero. pop spanish spanish indie pop rock grunge singer-so Lunes 13 de Junio de 2011

Una de las funciones más interesantes de la web es que puedes estar continuamente informado de nuevos lanzamientos y conciertos.

ción que no te apetezca oír. Esta radio funciona con un sistema que autodenomina scrobbling y, que se basa en buscar afinidades con tu música, a partir de las listas musicales de otros usuarios que tengan algún grupo o canción en común contigo.

Muchas ventajas

Aunque existen aplicaciones con funciones similares, como Spotify, que le han ganado en popularidad, lo cierto es que Last.fm tiene poco que envidiar-

Práctico: Aprende a usar Last.fm	64
Primera toma de contacto	65
Crea una cuenta de usuario	65
Personaliza tus gustos	66
Descarga el software de Last.fm	67
Utiliza Last.fm desde su aplicación	67
Sincroniza la música desde tu equipo	68
Suscripciones de pago y descargas	68

Pasado, presente y futuro de Internet, los mejores festivales musicales de 2011. música en tu muro de Facebook, Amazon vende Apps. para Mac y mucho más 70

les y, en cambio, tiene una serie de funciones de las que muchas carecen. Como, por ejemplo, la de red social. A través de la web de Last.fm es posible visitar el perfil de alguien a quien le gusta la misma música que a ti y agregarle como amigo. Poco a poco se puede llegar a formar una comunidad de amigos en torno a tu música preferida y, de esta manera, puedes enriquecer tu perfil con nuevos grupos y temas que, de otra manera, no hubieses conocido.

Paso a paso

Hay varias maneras de utilizar Last.fm. Te proponemos que vayas de la más sencilla a la más completa. Es decir, puedes comenzar "dando un paseo" por la web y escuchar música de vez en cuando, descargar más adelante



Con el software de Last.fm resulta todavía más fácil y rápido acceder a la música que te gusta.

una pequeña aplicación gratuita que ofrece la web y acabar, si te apetece, realizando una subscripción de pago.

Además, la web te avisa de descargas que puedes realizar, de forma gratuita, en formato Mp3 y que se van actualizando.

De cualquier manera, vas a descubrir una nueva forma de escuchar la radio.

Aprende a utilizar Last.fm

Utilizar este reproductor virtual es bastante sencillo. Si sigues los consejos que te damos a continuación te va a resultar más fácil aún, y le podrás sacar el máximo partido a todas las herramientas que ofrece.

Primera toma de contacto

prende a...

Utilizar la web Last.fm para escuchar música afín a tus gustos.

Dificultad: BAJA Tiempo: 10'

Sin tan siquiera registrarte, puedes entrar en la web de Last.fm y escuchar música, enterarte de conciertos y compartir canciones. Hay varias formas de comenzar a usar esta red social musical. A continuación te explicamos la más básica y sencilla.

Ve a la dirección de la web, www.lastfm. es, para acceder a la página principal



y, a continuación haz click en Verás que se abre

una nueva página

ecomendaciones basadas en la música que te gusta y una pizca de


en la que destaca una lista con los éxitos musicales del momento

A la izquierda de la página encontrarás también una lista de géneros musicales. Selecciona uno blues y elige después uno de los grupos que Last.fm te sugiere dentro de este género -

En la nueva página que aparece ahora, pincha en 🕨 Escuchar Radio de Tom Waits Lo que se abre a continuación es una radio del artista seleccionado. Es decir, un reproductor de musica virtual en el que podrás escuchar, de manera aleatoria, tanto el grupo de música que has elegido como otros muchos similares a él en cuanto a género y estilo.

Como ves en la imagen también aparece una reseña sobre el artista, que puedes ampliar si pinchas en este enlace de debajo (leer más).

Si un tema de los que se reproducen te gusta mucho, puedes compartirlo con un amigo. Al lado del icono del grupo •







rece ahora una nueva ventana como esta de la imagen



Escribe en ella la dirección de correo de a quién se lo quieras enviar. También puedes comprarlo en 🗏 Comprar tema

Crea una cuenta de usuario

Aprende a....

Abrir una cuenta en la web y personalizar tu perfil de usuario.

Dificultad: BAJA Tiempo: 20'

Habrás visto, al tener este primer contacto con la web, que para poder utilizar algunas de las funciones que aparecen, te solicitan estar registrado. Crear una cuenta es fácil, gratuito y te va a permitir ampliar el uso de Last.fm.

Desde la página de inicio, pincha en el botón Crea tu perfil para comenzar a registrarte. Rellena los campos del formulario que aparece



acepta las condiciones de uso y haz click en

Tendrás ahora un nuevo mensaje en tu correo electrónico de last.fm en el que aparece un link

CONSEJO





Se trata del enlace que te lleva a tu página personal de Last.fm .



Al entrar, aparecerá una ventana de diálogo en la que debes escribir una lista de grupos favoritos en dicha página 🧶



Así, el servidor hace una búsqueda rápida y te ofrece una página de inicio con tu música




Lo primero es personalizar tu perfil. Abre el menú desplegable que aparece al pinchar en tu nombre, arriba de la página y haz click en Perfil. No existen campos obligatorios, o sea que tú decides la información

que quieres dar al resto de usuarios. Puedes, por ejemplo, cargar una foto de perfil. Haz click en Examinar... y selecciona la foto dentro de tu equipo .



Amigos solamente

Si quieres, puedes añadir información: nombre, sexo, edad, etc., o escribir incluso algún comentario sobre ti. Cuando termines pincha en Guardar para mantener los cambios en la configuración



En todo caso, dentro de la pestaña de Privacidad es posible seleccionar a quién muestras esta información 🕒 Puedes cuidar aún más tu privacidad dentro de la pestaña Datos. Por ejemplo, para borrar el historial de música escuchada Eliminar historial de música Tu perfil tiene una sección que muestra a los demás usuarios tu actividad en Last.fm. Aquí puedes elegir quién podrá ver tu actividad reciente

Personaliza tus gustos

Definir tus preferencias musicales y utilizar nuevas herramientas.

Dificultad: BAJA Tiempo: 30'

Una de las premisas de Last.fm es que. cuanto más sepan de ti, mejor van a poder adecuar tus gustos a lo que vas a escuchar. Es importante personalizar tu cuenta, ya que las canciones se van reproduciendo de manera aleatoria, y es más probable que la mayoría de las que escuches te gusten si has definido tus preferencias.



Ahora, si pinchas en Escucha la radio de tu colección tienes un reproductor en el que va apareciendo la música que has elegido .

Como ves, se trata de una página similar a la que podías tener sin regis-

trarte, pero ahora con más funciones a tu alcance. Por ejemplo, si pinchas en el botón Poner tag puedes etiquetar, en la ventana que aparece, la canción dentro de un determinado género 🥊



Además de ver los conciertos que van

a dar próximamente tus grupos favoritos puedes, en la misma página, hacer

Nota sobre este tema

Muy chulo este tema

Mostrar mi actividad reciente a:



comentarios sobre un tema determinado mientras este se reproduce •



SABÍAS QUE...

Guardar la configuración de actividad reciente


Si tienes dudas con el funcionamiento del software o quieres comentar cualquier otra cosa acerca de Last.fm, puedes hacerlo en los foros de debate. Es posble acceder a ellos tanto desde la web. como desde la aplicación.

Otra de las ventajas que tienes al registrarte es poder entrar en el perfil de usuarios con gustos similares a ti





y comprobar vuestra afinidad musical. Si quieres, puedes agre-Agregar a amigos garle también como



Si haces click en el icono MP3 gratis que aparece en la parte superior del



reproductor de tu colección, se añadirá este tema como "tema favorito", lo que quiere decir que aparecerá la próxima vez en tu perfil, como ves en la imagen



y se reproducirá más veces.

De forma parecida, puedes vetar un tema que no te guste. Haz click en el siguiente icono o para que no vuelva a reproducirse otra vez.

Siempre que tengas el scrobbling activado os, cualquier tema que se reproduzca en tu radio queda registrado dentro de tu perfil. Para desactivarlo, simplemente pincha en el mismo botón.

Según escuches más y más música, se va completando una lista a la derecha de la página como esta en la que aparecen los temas y emisoras

Lamp Bizkt - My War Juan Perro - A La Media Luna Radio de tu colección Radio de Vetusta Morta Radio del tag classic rock Radio de tus vecinos Tu radio recomendada Radio de tu colección Tu radio Mix Radio de tus vecinos

que más escuchas y tus preferencias. Puedes pinchar en el icono que aparece al lado de cada tema y hacer con él funciones como compartirlo o eliminarlo .



Descarga el software de Last.fm

Aprende a...

Instalar la aplicación de Last.fm y comenzar a utlilizarla.

Dificultad: BAJA Tiempo: 5'

Para comenzar a utilizar el software de Last.fm lo primero que tienes que hacer es descargarlo de su página web. Tener instalado en tu equipo este pequeño programa te va a facilitar el uso de Last.fm. La descarga es fácil y gratuita.

Pincha en Descargar el Scrobbler de Last.fm para que aparezca esta nueva página



y haz click en Descargar ahora

En la nueva ventana de diálogo que se abre, haz click en Ejecutar para empezar la descarga del programa 🤎



Una vez que se complete, selecciona el idioma • Aceptar Cancelar y haz click en Siguiente > .

Ahora sólo tienes que introducir una contraseña que Nombre de usuario: Tomas será la que te identifiontraseña: que como usuario .

Utiliza Last.fm desde su aplicación

Aprende a...

Escuchar música y definir tus listas a través del software.

Dificultad: MEDIA Tiempo: 25'

Una vez que has instalado el programa, puedes empezar a utilizar last.fm desde aquí. Además de ser aún más cómodo de usar que la web, pone en contacto la música que has escuchado en la página con la que escuchas en tu ordenador.

Haz click en el icono de la aplicación 👇

Al abrirse, el programa te pregunta cómo quieres comenzar a usarlo. Una forma sencilla, si aún no has sincronizado

Tag

Artista

música desde un dispositivo externo, es seleccionar un tag o tema. Elige la opción en la ventana de inicio

y escribe un género musical .



De manera inmediata, comienza a sonar la música del tipo que has elegido



Como ves, en la interfaz del programa aparece una barra de herramientas similares a las que tenías en la web. Si seleccionas, por ejemplo, la primera • puedes acceder a tus emisoras Mi emisora y escuchar la música Mi perfil que elegiste al crear tu perfil en la web, puesto que ya están sincronizadas.

IALERTA!

Si no añades nunca favoritos ni actualizaciones en tu perfil, las reproducciones de tu radio se pueden ir alejando de tus gustos.


Dentro del icono Mi perfil puedes desplegar el menú 🖽 👪 Vecinos y ver la lista de usuarios con gustos similares a los tuyos (tus vecinos) y escuchar también sus emisoras .



De nuevo en la barra de herramientas de arriba, si seleccionas aparece esta ventana, que te



pregunta si quieres agregar la canción que suena en ese momento a la lista de temas de tu perfil .



Puedes también controlar la función de scrobbling, para que no se agregue un tema a tu perfil nada más comenzar a sonar, sino cuando tú decidas. Para ello, dentro del menú Extras selecciona Opciones... y en la ventana de edición que aparece, pincha en Scrobbling

Desplaza el nivel hasta el segundo de reproducción en el que quieras que se agregue la canción



De esta manera evitas que se agreguen, de forma permanente, canciones a tu perfil que tú mismo has saltado enseguida porque no te han gustado demasiado.

Sincroniza la música desde tu equipo

Relacionar la música de tu equipo con la de tu perfil en Last.fm

Dificultad: BAJA Tiempo: 15'

Cada vez que conectas a tu equipo un dispositivo externo de música, la aplicación de Last.fm reconoce las canciones en él incluidas y las agrega a tu perfil. Esto quiere decir que, a partir de ahora, se reproducirán también canciones similares a las que tienes en tu reproductor. Lo mismo ocurre con la música que escuchas en tu ordenador como puede ser, por ejemplo, a través de Windows Media Audio.

Cuando abres una aplicación para reproducir música en tu equipo, como Reproductor de Windows Media lo primero que aparece es este mensaje indicando que no tienes aún música sincronizada A continuación, ves una lista con música de

iCUIDADO!




Aunque no se trata de compras muy costosas. guarda siempre los correos de confirmación de pedido y de pago realizados.

la biblioteca o que has importado desde un dispositivo externo



Para empezar a sincronizar esta música, pincha en una canción o un



álbum con el botón derecho del ratón @



y, en el menú desplegable que se muestra, selecciona la segunda opción Agregar a 'Lista de sincronización'

Ahora la canción aparece incluida en la barra de la derecha del reproductor de Windows y también dentro de tu perfil en la aplicación de Last.fm





Suscripciones de pago y descargas

Aprende a...

Crear una cuenta de pago para disfrutar de más ventajas y también a descargar canciones gratis que ofrece la web.

Dificultad: MEDIA Tiempo: 20'

Cuando lleves un tiempo utilizando Last. fm, quizá te interese realizar una suscripción de pago. Entre otras cosas, te va a permitir escuchar la radio sin interrupciones ni anuncios, además de tener un contacto más directo con tus vecinos musicales. El coste es de tres euros mensuales. Por otro lado, debes saber que tienes siempre canciones para descargar de manera gratuita en formato Mp3.


Para realizar una suscripción, haz click sobre este enlace Suscripción situado en

la parte inferior de la página de inicio. Se abre ahora una nueva página en la que puedes elegir la forma de pago .

Suscribete a Last.fm Sólo €3.00 al mes! Para ti Para un amigo Moneda: €EUR ▼ €3.00 al mes Pago único 💌 Duración: 1 mes -Acepto las

Si estás de acuerdo con las condiciones de uso, activa la casilla 🗹 Acepto las Condi haz click en Comprar ahora.

A continuación, rellena el formulario y pincha en Continuar . Se trata de un pago mediante el servicio PayPal, por lo que te pedirá, mediante un mensaje como este que aparece en la imagen



que crees una cuenta con este servidor.

Si lo prefieres, puedes descargarte también temas gratuitos que ofrece la web de Last.fm y guardarlos en tu equipo o en tu dispositivo de música. Pincha en el enlace Temas gratuitos que encontrarás también en la parte de abajo de la página de inicio. Verás una lista con todos los temas que puedes descargarte clasificados por géneros musicales .






Haz click en el botón ♣ MP3 gratis correspondiente al tema que quieres bajar y selecciona, en la ventana que aparece, la segunda opción .



Ahora sólo queda que elijas la ubicación dentro de tu equipo 🌳



En tu página de inicio, no obstante, siempre tendrás recomendaciones de descargas gratuitas que se actualizan según tus gustos musicales.



Según vayas utilizando más esta aplicación, puedes ir descargándote otros programas para Last.fm desde la página web y disfrutar de todas las funciones posibles.

GOLDEN FAMILIAR!

GOY Libros de bolsillo

Protege https://www.evita



Protege a tus hijos en la Red

Conoce todos las amenazas existentes • Supervisa las actividades online de tus hijos • Incrementa la seguridad del PC familiar... iy mucho más!

CON ESTE LIBRO APRENDERÁS A:

- Supervisar lo que tus hijos hacen en el PC
- Educarles en el uso de la tecnología digital
- Mejorar la seguridad del ordenador familiar
- Instalar un control parental avanzado

¡YA EN TU QUIOSCO!

También disponible en www.axelspringer.es/atrasados

Presente y futuro de Internet, a debate

Google, Facebook o Yahoo! ocupan este año un puesto de honor dentro del ciclo de conferencias organizado por La Red Innova, que busca profundizar en las cuestiones más relevantes de la red.



Durante los días 15 y 16 de junio, el Teatro Circo Price de Madrid acogerá a los participantes de La Red Innova de más de 20 países iberoamericanos.

Conocer a fondo todas las claves de Internet, así como las principales empresas y tendencias que mueven la economía en Internet, es el principal objetivo de La Red Innova. Fundada en

2009, reunirá en Madrid a más de 1.200 participantes de 25 países diferentes, entre los que se encuentran empresarios, líderes de opinión, directivos, académicos, científicos y personalidades del Gobierno. Todos ellos tratarán de compartir experiencias, ideas y proyectos enfocados en el ámbito de Internet. Entre los temas que se tratarán este año destaca el uso de las redes sociales para fidelizar una marca, el uso del cloud computing y los nuevos modelos de e-commerce, como los bienes virtuales y cupones descuento, entre otros.

El encuentro no es cerrado, y las personas que quieran asistir a las distintas conferencias y talleres pueden hacerlo, comprando la entrada desde la página oficial.

El G8 de Internet

En este marco de conferencias es necesario mencionar que, hace unas semanas, y en vísperas de la cumbre del G8, el presidente de la república francesa, Nicolás Sarkozy, ha reunido a las ocho empresas más importantes que lideran Internet, como Facebook, Google, Wikipedia, Amazon o eBay. El objetivo de este encuentro ha sido debatir también el futuro de la red, y analizar temas de actualidad como las revueltas en el mundo árabe, la propiedad in-

telectual o su incidencia en la economía mundial. El presidente francés ha destaca-

do la importancia de Internet como vehículo de libertad de expresión, aunque ha reclamado un mayor control por parte de los gobiernos, para evitar situaciones de monopolio o problemas como la pornografía infantil y el ciberterrorismo. Las conclusiones han sido redactadas en un informe que se ha puesto a disposición de los jefes de estado participantes en la cumbre del G8.

www.redinnova.com



Google

Cese de proyectos

Google ha dicho adiós a su proyecto de hemeroteca online, en el que pretendía colaborar con 2.000 periódicos. Paralelamente, ha suprimido algunas aplicaciones de su catálogo caducadas o sin uso, como Google Wave.

googlecode.blogspot.com

Festivales 2011



Computer

Día de la música

Los días 18, 19 y 21 de junio las puertas del Matadero de Madrid dejarán paso a la sexta edición de este festival.





Lleva la música a tu muro

Facebook y Spotify han llegado a un acuerdo, a través del cual los usuarios de la famosa red social podrán instalarse en su muro la aplicación de este servicio de música online y escuchar directamente su catálogo de canciones y compartirlas con sus amigos. Los usuarios podrán acceder al nuevoservicio a través de un botón que se instalará en su perfil.

Esta nueva opción estará disponible en los países donde opera Spotify (aún no llegará a EEUU) y con las mismas condiciones de uso para las versiones gratuitas y la premium de Spotify.

www.facebook.com



NO TE PIERDAS...

3D desde Firefox 4


La última versión de este navegador permite visualizar vídeos en 3D. Para ello es necesario disponer de una gráfica nVidia 3D Vision, junto a unas gafas y un monitor o pantalla 3D. Los vídeos en este formato se encuentran disponibles a través de YouTube. Para acceder a ellos hay que usar el término de búsqueda "yt3d".

www.mozilla.com

Rastrea la red y consigue regalos

Sony ha puesto en marcha la segunda edición de Buscadores, un concurso en el que dejan pistas en distintas redes sociales sobre el paradero de diferentes regalos, que los usuarios pueden encontrar en las calles de Madrid o Barcelona.

www.vuelvebuscadores.com



Amazon vende apps para Mac



Amazon Mac Download Store comercializa algunos programas que no se venden en Apple Store, como la suite de informáica de Microsoft, Office 2011.

Amazon ha estrenado un nuevo servicio, a través del cual comercializará software para usuarios de Mac. La nueva plataforma se llama Mac Download Store y, de momento, ofrece unas 250 aplicaciones y juegos. Frente a los servicios que ofrece Apple Store, Amazon permite múltiples descargas de una misma aplicación, si bien no ofrecerá a los usuarios información sobre su actualización.

www.amazon.com

"Se han incrementado un 56% las solicitudes para la cancelación de datos personales en Internet



Monegros Desert Festival

El desierto de los Monegros, situado en la ciudad de Fraga

Bilbao BBK Live

Amy White house, The Chemibilbaino, que se celebrará durante






Música avanzada

trónica y alternativa no pueden





iMejor precio! 9,95 € www.friendware.info



MÁS INFORMACIÓN EN...

Si quieres estar al tanto de todas las novedades en el sector de los juegos, o encontrar siempre las ofertas más golosas, te recomendamos que leas la revista Micromanía, una publicación dedicada a los juegos para PC, con gran cantidad de información de interés.

Aplica tu lógica

Genero: Aventura gráfica. PEGI: 16

Sherlock Holmes Trilogy

Revive las aventuras del detective más famoso de Sir Arthur Conan Doyle.



Investigaciones al viejo estilo The Abbey (La abadía)

Genero: Aventura gráfica. PEGI: 12

Este juego está inspirado en el clásico La abadía del crimen y en la novela El nombre de la rosa. Ha sido desarrollado en España y cuenta con las mejores críticas.

Así se hace la guerra

Call of Duty Modern Warfare 2

Genero: Acción bélica. PEGI: 18

Batallas de gran intensidad con la tecnología bélica más actual.

LAS MEJORES OFERTAS

Existen muchos juegos para PC de todos los géneros, y constantemente aparecen buenas ofertas. Te ofrecemos algunas más.

Dirt 3

Simulador de skateboard con impresionantes gráficos y una forma de juego totalmente propia. **36,95 € http://es.codemasters.com**

NBA 2K11

Simulador de baloncesto de 2011, en el que aparece Michael Jordan, entre otros jugadores.

14,95 € http://2ksports.com

Civilization V

Última entrega de este clásico juego de estrategia por turnos, con gráficos muy logrados.
26,95 € www.2kgames.com

Warhammer 40.000: Down of war 2

La edición Game of the Year de este juego de estrategia en tiempo real incluye contenido extra.

19,95 € www.games-workshop.com

Pro Evolution Soccer 2011

Simulador de fútbol de la temporada 2011. 14,95 € http://es.games.konami-europe.com

World of Warcraft Battlechest

Juego y ampliaciones del MMORPG más popular. 29.95 € http://eu.blizzard.com/es-es

iMejor precio! 14,99 € www.take2games.com

Los entresijos de la familia

Mafia II

Genero: Acción 3º pers. PEGI: 18

Si quieres saber cómo funcionan las cosas para estos rudos mafiosos, nada mejor que conocer su ambiente desde dentro.



iMejor precio! 9,95 € www.ea.com/es



Salva la galaxia Mass Effect 2

Genero: Rol. PEGI: 18

Segunda entrega de esta historia de aventuras y acción en clave de rol futurista, donde puedes cargar el mismo personaje creado en el juego Mass Efect 1.

iMejor precio! 9,95 €



Contra la Ruina Dragon Age Origins

Genero: Rol. PEGI: 18

Las tierras de Ferelden claman por un héroe que les salve de la destrucción de la Ruina. Para lograrlo, deberás matar al archidemonio que la encabeza.

El mundo a tu gusto

Tropico Ed. Coleccionista

Genero: Estrategia. PEGI: 16

Crea civilizaciones con tus propias manos y ponlas a trabajar. En esta completa edición encontrarás todas las entregas del juego.



Precios oficiales de los distribuidores, a día 26/05/2011. IVA incluido.

Casi un PC en el bolsillo



Lo más destacado

- +
 - Respuesta táctil y agilidad general
 Calidad de imagen de la pantalla
 - Muy ligero
- may nger
- _
- Sin botón dedicado para la cámara
 Cuerpo integramente de plástico

En resumen

Es muy rápido, ligero y su pantalla es enorme. Aparte del precio, su principal inconveniente es el mismo que en todos los smartphones: si vas a realizar un uso intensivo, más vale que tengas un enchufe cerca.

a 1,2 GHz. Además, está apoya-

do por una GPU también muy solvente. El resultado es una

tremenda agilidad a la hora de

mover, incluso, las aplicaciones

para Android más exigentes.

i el primer Galaxy S nos pareció uno de los mejores teléfonos que han pasado por nuestro laboratorio, el nuevo pone el listón aún más alto. Lo primero que llama la atención de

él es su extremada ligereza y reducido grosor. Pesa pocos gramos menos que su antecesor, pero la pantalla ha crecido un tercio de

pulgada, lo cual potencia aún más la sensación de liviandad.



su antecesor, pero El conector micro USB está situado en el centro de la la pantalla ha cre- parte inferior, lo cual facilita el uso de docks.

Digno sucesor

Samsung estrena en este terminal la tecnología **Super Amoled Plus** que, como hemos podido comprobar, mejora aún más la **nitidez de la imagen**, a la vez que reduce el consumo de batería.

Otra de las principales novedades es el nuevo procesador empleado por la compañía coreana, un diseño propio de **doble núcleo**



El acabado es muy bueno, aunque **todos los materiales son plásticos**. Entendemos que es la única manera de conseguir un peso mínimo sin disparar el coste.

Galaxy S II es también uno de los primeros terminales en estrenar un puerto micro USB MHL. Es decir, que también sirve para conectarlo a una pantalla por HDMI con el correspondiente cable.

La versión de Android instalada de serie es 2.3.3, la última en circulación, con permiso de la inminente 2.3.4. Nos ha gustado mucho la nueva posibilidad aportada por Samsung, que permite crear carpetas para organizar las aplicaciones dentro del menú (no del escritorio, que sí se podía antes), así como la mejora de los "hubs", que permiten aglutinar todo lo relacionado con contactos, redes sociales, juegos en red, etc.

Nombre completo	
Dirección web del fabricante	
Sistema operativo	
Procesador	
Memoria	
Autonomía en espera: Gsm / umts	
Autonomía en conversación: Gsm / umt	c
CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	23,00%
Calidad de sonido emisión / recepción	4.00%
Calidad del sonido del manos libres	1,00%
Redes: Gsm / umts / WLAN	2,00%
Número de listas de llamadas / ¿indica	210070
la hora? / rellamada automática si comunica	2,00%
Bluetooth / Gps	4.00%
Software de navegación / mapas	2,00%
Sensores: brújula / acelerómetro(s) /	
sensor de proximidad / sensor de luz /	
segundo micrófono	3,00%
Alarma de vibración antes del timbre /	
volumen máximo del altavoz	1,00%
Asignación de timbres: por contacto /	
por grupo de contactos / grupos sin timbre o no aceptados / asignación	
de foto o vídeo	2,00%
Memoria interna / ranura tarjeta (capacidad)	2,00%
Foto y video	9,00%
Valoramos las funciones de la cámara de	
teléfono. Desde la calidad de las fotos que	
hasta su capacidad de grabar vídeo, man	
retardos, funciones adicionales, flash, et	
Música	8.00%
	0,00 /0

La capacidad multimedia de un teléfono es muy importante. Probamos la calidad de sonido que ofrece, qué formatos puede reproducir y su facilidad de manejo. También valoramos qué conexiones incluye.

Agenda, calendario y transferencia de datos

El manejo de citas y contactos es parte fundamental en un móvil. Probamos a fondo todo lo relacionado con su agenda, así como su capacidad para intercambiar datos con otros dispositivos.

Analizamos a fondo la capacidad del móvil para enviar y recibir sms y mms, así como las características más ligadas al email y a Internet: posibilidad de adjuntar ficheros, navegador web, etc.

Manejo, teclado y pantalla 28,00% ¿De qué sirve un móvil si es difícil de usar? Valoramos la facilidad para llevar a cabo su principales funciones. También es fundamental la calidad de su pantalla, sobre todo en modelos multimedia, y su sensibilidad a los reflejos.

Dimensiones, peso y accesorios	4,00%
Tamaño / peso	3,00%
Accesorios incluidos	1,00%
Servicio	6,00%
Duración de la garantía	3,00%
Tipo de garantía	2,00%
Teléfono de ayuda	1,00%
Nota parcial	100,00%
Corrección nositiva/negativa	NAME OF TAXABLE PARTY.

correccion positiva/ negativ

Calidad

Precio/Calidad

Precio del terminal libre

Cálculo de la nota precio/calidad

Samsung Galaxy S II (19100)	Nota
www.samsung.com/es	
Android Gingerbread 2.3.3	
Samsung Exynos 4210 (ARM Cortex	_
A9 1,2 GHz / Mali-400MP GPU)	1000
ROM: 16 Gb, RAM: 1 Gb	
710 h / 610 h	
18 h 20 m / 8 h 40 m	
1011201117 01140111	8,02
Buena / buena	The state of the s
Buena	8,00
	8,00
Cuatribanda / sí / 802.11 bgn	10,00
1/sí/no	222
3.0 + HS / AGps	3,33
	10,00
Google Maps Navigation Si / si / si / si / si (manos libres y	8,00
vídeos, no para reducción de ruido) +	
sensor giroscópico	9 00
Serisor giroscopico	8,00
No / medio (66,5 dBA)	2,75
Treate (00,5 dbA)	2,13
Sí/sí/no/sí	7,50
11,5 Gb / micro SD (hasta 32 Gb)	10,00
	8,89
Cámara principal de 8 Mpíx con	0,00
autofoco, flash de tipo led,	TO YOUR
excelente nitidez y vídeo 1.080p	
Retardo entre fotos de 2,4s	1
Retardo entre rotos de 2,45	0.63
	9,63
Muy buena calidad de sonido	
Reproduce Mp3, Wav, Wma, eAac+,	
Ac3, FLac y Ogg	-
Reproductor muy completo	
Conexión de auriculares estándar	
Radio FM	
	9,25
Agenda con más de cinco números,	
direcciones y correos por contacto	
Es reconocido como disco USB	
Conexión bluetooh sin limitaciones	
	9,71
Gestión de sms, mms y correo	10000
electrónico muy completa	
Abre archivos de Word, Excel,	
PowerPoint y Pdf	
Navegador web rapidísimo	
Travegador Webrapidisimo	7,89
Pantalla Super Amoled Plus táctil	7,05
multipunto capacitiva de 4,3"	W.
y 480 x 800 píxeles	
Manejo por voz muy efectivo	
Sin tecla ñ en el teclado virtual	
	8,88
6,7 x 12,5 x 1,0 cm / 115 g	8,50
Cargador, manos libres y cable USB	10,00
	5,33
2 años	6,00
Reparación en el punto de venta	4,00
902172678	6,00
	8,40
Salida AV y HDMI (USB MHL)	+0,20
DLNA	+0,10
Notable →	8,70

Suficiente

689,00€*

689,00:8,70 = 79,20 = Suficiente

(*) Consulta a los diferentes operadores de telefonia móvil para conocer el precio del terminal sujeto a contrato de permanecia.

Samsung Galaxy S II (19100)

Por primera vez disponible ਅਸ ਦਿ iPhone:



Auto Bild Matrículas

Fechas de matriculación, datos de neumáticos y las últimas noticias del mundo del motor en la palma de tu mano, donde y cuando quieras

¡Descubre la **fecha de matriculación** del coche que tú quieras, **estés donde estés**. Los **neumáticos no tendrán secretos** para ti y estarás al día de **todas las noticias del motor!**





Matrículas:

Consulta de fechas de matriculación de vehículos desde el año 1900 y actualización semanal de la base de datos



Neumáticos:

Introduce los códigos del neumático y recibe toda la información sobre fechas de fabricación, medidas,...



Noticias:

Serás el primero en conocer las novedades más destacadas del mundo del motor accediendo a las últimas noticias de la web autobild.es



La aplicación de motor imprescindible para tu iPhone por solo 0,79€



Ya a la venta en el App Store

pertos Resuelven tus dudas

Son muchas las preguntas sobre cuestiones técnicas que llegan a nuestra Redacción. En esta sección les damos respuesta.

Sumario Crear y publicar páginas web 76 Puedes enviarnos tus consultas a expertos@computerhoy.com Y también en www.facebook/Computer hoy

Para consultar más información sobre el uso de los datos facilitados ve a la página 77

Crear y publicar páginas web

Pregunta: Hace un par de años hice unas páginas web, pero entonces no tenía Internet y además las dejé a medias. Hoy ya dispongo de conexión, y he decidido retomar el tema. Sin embargo, cuando ejecuto "Ver código fuente", me sale en un formato que no me deja modificarlo. Además, cuando termine el diseño, ¿cómo hago para subir las páginas a Internet?

José Luis Diaz de Terán del Castillo

Mª José Benitez

Respuesta: Si desde tu navegador haces click con el botón derecho sobre una página Html, aparece una ventana desde donde puedes ver el código fuente. Sin embargo, no podrás editarlo, ni cambiarlo desde aquí. Necesitas, por ejemplo, un

software de edición web como Web Easy Professional 8. No obstante, desde la versión de Internet Explorer 8 es posible editar las páginas desde el mismo navegador si tienes la copia en local. Por otro lado, a la hora de subir tus páginas a la red, existen varias alternativas, algunas gratuitas.

Editar una página web

Para hacerlo directamente desde Internet Explorer 8, asegúrate de que la copia de la página está guardada en el PC y no en el servidor. Para ello, pulsa 🔁 y verás que se abre una ventana de edición en la parte inferior •



Activa la pestaña HTML y accede al directorio que contiene el código a editar. Cámbialo y pulsa en 🔛 para archivarlo. Este método es útil si el cambio no es muy grande o si tienes bastantes conocimientos de Html. Si no es así, te recomendamos que uses un software de creación y edición web. Te resultará más fácil.

Subir páginas a la red

Una vez que esté terminada la página, es necesario alojarla en un servidor para acceder a ella desde Internet. Existen sitios

gratuitos a cambio de algunas limitaciones en sus funciones (soportar publicidad en tu página, incluir su nombre en el dominio de la web o no ofrecer soporte técnico). Algunos de estos son http://miarroba.es, www.fortu necity.es, www.angelfire.lycos.com o www. multimania.es. Si necesitas algo más profesional, existen multitud de empresas de hosting de pago con buenas ofertas. En tu caso (un sitio web básico), el mantenimiento anual suele costar una media de unos 30 euros. Te explicamos cómo hacerlo con Fortunecity:

Desde www.for tunecity.com/free

crea una cuenta con Join Now. Luego pulsa en No thanks, I'll stick with a free site y completa el formulario de registro. Recibirás un correo con un enlace para que actives la cuenta. Hazlo y completa los pasos hasta terminar el registro. Así recibirás también un correo con tus datos de registro y el nombre del dominio. Espera entonces hasta que se active tu espacio y tu cuenta de usuario.

Servidor:

A continuación, registrate con la cuenta de usuario que has creado. Pulsa sobre Login e introduce tu nombre de usuario y contraseña en el campo 🎈



Accederás a la página de tu cuenta



Puedes subir tu página al servidor con la herramienta que te proporciona este servicio, o utilizando un cliente ftp. Si no tienes muchos archivos, ni se trata de un sitio web complejo, puedes usar dicha barra, a la que accedes desde Launch File Manager . Al hacerlo verás una página como esta: Puedes crear carpetas con Create New File y subir archivos, uno a uno, desde Examinar.....

Nota: Ya subas los archivos vía web o vía ftp. la página principal de tu sitio debe llamarse index.html, y no debe estar guardada en ninguna carpeta del sitio.

Te recomendamos que uses un cliente ftp como Filezilla (gratuito desde http://filezilla-project.org), para así seleccionar y subir todos los archivos de una vez, sin que tengas que volver a crear las carpetas donde guardas las páginas e imágenes. Tras instalarlo, introduce los datos de acceso a tu espacio web


En el primero de ellos escribe ftp.fortunecity.com, en el segundo, tu nombre de usuario, en este caso 1 y, por último, la contraseña de acceso de los pasos anteriores. Pulsa sobre el botón Conexión rápida y accederás a tu sitio.

Puerto:

Conexión rápida


Contraseña:

Verás una ventana de exploración con los archivos y directorios de tu equipo y una página web index.html, que tendrás que eliminar o reemplazar por la tuya



img img ventana de la izquierda .

Pulsa con el botón derecho y elige * Subir Repite este mismo proceso para subir todas las carpetas y archivos Htlm que componen tu sitio. Cuando termines, pulsa en el enlace que has recibido por correo con tu dirección y accederás a tu web publicada en Internet.





COMPUTER HOY

Escribe tus criticas, sugerencias y opiniones a

cartas@computerhoy.com

Para consultar más información sobre el uso de los datos facilitados ve a la página 77

Discos duros externos

Deseo comprar un disco duro externo para almacenar todo lo que tengo en el PC y tenerlo para las copias de seguridad, y no sé cuál sería el mejor para mis necesidades. Me gustaría que tuviese más de 500 gigas, que no exceda de 100 €, que sea robusto, soporte bajas y altas temperaturas ambientales y, a ser posible, venga con USB 3.0 y sea compatible con USB 2.0

confiamos en tu comprensión.

La revista se reserva el derecho a resumir o extractar los mensajes por cuestión de espacio.

No sé como funcionan estos aparatos, ya que estoy poco letrada en estas cosas, pero hace varios años que mi hermana compró uno y transferí mis cosas (no recuerdo la marca). El problema es que me cambiaba los nombres de las carpetas y documentos que tenían nombres parecidos y dejé de usarlo.

Desearía que esto no me sucediera nunca y que, tal y como transfiero a la llave de memoria, quedaran nombrados tal y como deseo, y tal y como funciona en un disco duro de un PC.

Sabrina Galán



El fallo que nos comentas que daba tu antiguo disco duro no es algo habitual en ese tipo de discos. Lo normal es que, tal y como comentas sobre las llaves USB o el disco duro interno, es que los documentos se guarden con el nombre que les das, y que no lo cambie por su cuenta. Posiblemente se debiera o al sistema operativo o a un fallo del propio disco, por lo que no tiene por qué volver a pasarte con el nuevo disco que compres, sea el que sea.

En nuestra guía de productos probados, el disco duro externo que mejor puntuación ha tenido ha sido el LaCie Rikiki USB 3.0 de 1 Tb, a un precio de 169,90. Puedes mirar sus prestaciones y los resultados que obtuvo en nuestro test con más detalle consultando el número 319 de Computer Hoy pero, recuerda, que tu PC debe tener un puerto USB 3.0 para aprovecharlo.

Apagado tardón

Me gustaría haceros una consulta sobre mi equipo. De un tiempo a esta parte me da la sensación de que tarda mucho en apagarse. ¿Puede ser un síntoma de problemas con el disco duro? Si es así, ¿podéis recomendarme un programa fiable para hacer diagnósticos y, si puede ser, freeware. Antes de mandaros esta consulta he hecho un ScanDisk y he desfragmentado el disco.

Agustín Fernández

Computer Hoy

Cuando se presentan problemas de lentitud, tanto al arrancar como al apagarse, una de las posibilidades que primero hay que descartar es la de que se trate de programas que estén trabajando en segundo plano y que tarden, o bien en abrirse o bien en cerrarse, sin que tú te llegues a dar cuenta.


> Tampoco es mala idea revisar los programas que tienes instalados en tu sis-

El disco externo La-Cie Rikiki cuenta con USB 3.0, 1 Tb de capacidad y no anda nada mal de precio. tema operativo y desinstales aquellos que no usas. Evidentemente, antes de pensar en cualquier otra cosa, lo primero es realizar una buena limpieza del PC. Para eso te puede venir muy bien la primera entrega del curso "Renueva tu PC por 0 euros" que publicamos en el número 329, donde se explica con todo detalle cómo realizar todas las operaciones para lograr que el equipo recupere la agilidad del primer día, además de incluir los consejos para mantenerlo "joven".



OUÉ ES...

Aquí encontrarás un índice de los términos técnicos mencionados en los apartados



01 NIT

Medida de luminancia equivalente al número de candelas por metro cuadrado. La luminancia es la intensidad aparente de la luz, proveniente o reflejada por un objeto o punto de-

Anunciantes

¿Buscas algún anuncio? Aquí tienes toda la publicidad

Anunciante	Página	Anunciante	Página
1&1	6,7y9	Hostalia	84
Arsys.es	18 y 19	Kaspersky	47
App AB matrículas	75	Neo-Tokyo	79
Beep.es	51	NPG	39
Cartridgeweb	80	Panda Security	23
C.Hoy libro N° 55	69	PC Coste	35
C.Hoy CD Anuario	78	Piensa Solutions	42 y 43
Cursos audiovisuales VNC	81	Strato	13
D-LINK	27	Soyntec	83
Energy Sistem	15	Toshiba	2
G Data	59		

Ganadores del Autodefinido N° 329

Reproductor multimedia: Blu:sens Web:TV

Palabra oculta: DISPLAY

Eduardo Vázquez (Granada) Alfonso Martín Parra (Madrid) Luis López Cabrera (Reus, Tarragona)

Concursos y consultas: En cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de Protección de Datos Personales, te informamos de que tus datos personales formarán parte de un fichero cuyo responsable es Axel Springer España, S. A., domiciliada en C/Santiago de Compostela, 94, 2º planta – 28035 Madrid, siendo esta la destinataria final de la información, cuya finalidad es gestionar tu participación en los concursos o contestar a tus consultas. Podrás ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendote a la dirección de Axel Springer España, S. A.



Un año de contenidos concentrado en 30gr.



PC'S sobremesa, Portátiles

Software, Hardware

Recargas de tinta, Compatibles

Gaming y Modding



Sonido y Multimedia

Periféricos, Componentes

Consolas, Videojuegos

Accesorios y Cables

257ecialistras en gaming y modding

Tranjetras Gráficas:















TORRE PC GAMERS:

Core I5, 1TB HDD 8 GB RAM Windows 7 H. Premium 64 bits F.A 950W Aerocool Syclone

Core I7, 1,5 TB HDD 8 GB RAM Windows 7 Ultimate 64 bits Gráfica Asus En-GTX Gráfica Asus En-GTX F.A 1200W

Aerocool Strike X

Envíos a provincias en 24-48 horas



1695€









Distribuidor autorizado:







Visita nuestra tienda Online: WW.NEO-TOKYO.ES



Horario: Lunes a Viernes 0:30 a 14:00 y 17:00 a 21:00h

C/ Jose Villena, 19 Local E (Junto a Plaza de Bami) El Carmen 28017 Madrid Telf: 914041677



accesorios:

MEMORIAS:











Regala

Formación

Llámame al 902.734.880

arreglar mi ordenador?

¿Sabrías _{vagos es} Curso audiovisual de Técnico en Montaje y Reparación de PC's

Actualización 2011

Más de 10 años de experiencia y más de 10.000 alumnos formados nos avalan.

Con nuestro curso se convertirá en un Técnico en Reparación de Ordenadores de la forma más fácil, rápida y económica.

¡Tenemos una oferta especial para nuestros antiguos alumnos!



El curso incluye :


- 1 LIBRO ilustrado de 800 Págs
- 6 DVD's con 10 horas de vídeo de calidad para TV y PC.
- Tutorías On-line.
- Foro de alumnos.
- Examen On-Line.
- Diploma.

P.V.P 202 €



902 734 880 - 91-606-32-43 - 91-615-87-67 www.cursosaudiovisuales.com

Curso de Técnico en Reparación de Portátiles!



de **Portátiles**

Técnico en Reparación

HHaz una profesión

con futuro!!

Aprende una profesión con futuro !

- 4 DVDs (para TV y Ordenador, a pantalla completa)

- 1 Libro Ilustrado impreso (503 pág. A4)
- 4 Manuales de Servicio Técnico (en PDF)
- Software de Diagnosis (descargable)
- Examen on-line interactivo y Diploma (optativo)
- Descripción audiovisual del montaje y desmontaje completo de 2 ordenadores portátiles
- Proveedores de repuestos

Modalidades: A Distancia, Presencial,

Surso Audiovisual en VIDEO-DVD LIBRO + Manuales +Software

Ideal para todos los usuarios de portátiles, tiendas de informática, IES y Centros de Formación Profesional, así como estudiantes,etc.

Con nuestro curso aprenderá a montar y desmontar completamente cualquier ordenador portátil, a sustituir componentes: incluso la placa base y a diagnosticar y reparar las averías tanto de tipo hardware como de tipo software.

Este curso práctico de montaje, configuración, diagnosis y reparación de portátiles sirve para la formación de Técnicos especialistas en reparación de portátiles.



Pedidos por la web

Realice su pedido: 🛣 902 734 880 - 91-606-32-43 y 91-615-87-67 www.cursosaudiovisuales.com

En el próximo número...

A la venta a partir del 24 de junio de 2011

Internet

Comprary vender a tu

En Internet encontrarás todo tipo de tiendas especialieBay es uno de estos lugares.





























DPTO. DE COORDINACIÓN: Susana Herreros (Jefa Departamento)

LABORATORIO: Carlos Gombau (Jefe de Laboratorio). Luis Valdés (Jefe técnico) y Daniel Salces. COORDINADOR DE PRODUCCIÓN: Miguel Vigil. FOTOGRAFÍA: Asimétrica taf.

HAN COLABORADO EN EL NÚMERO 331-Celia Valdeolmillos, Javier Madruga y Noelia Benitez REDACCIÓN: Santiago de Compostela, 94 - 28035 Madrid.

Tel. 902 11 13 15 / Fax: 902 11 86 31. EDITA: Axel Springer España, S.A

axel springer

DIRECTORA GENERAL: Mamen Perera

DIVISIÓN DE PUBLICACIONES DE INFORMÁTICA DIRECTOR DE DIVISIÓN: Marcos Sagrado SECRETARIA DEL DIRECTOR DE DIVISIÓN: Paz de Benito DIRECTOR DE ARTE: David León

ADJUNTO DIRECCIÓN DE ARTE: Carlos García SUBDIR. GENERAL ECONÓMICO-FINANCIERO: José Aristondo DIRECTOR DE PRODUCCIÓN: Julio Iglesia.

DIRECTORA DE DISTRIBUCIÓN: Virginia Cabezón DIRECTOR DE SISTEMAS: Javier del Val DIRECTORA DE MARKETING: Belén Fernández Zori PUBLICIDAD

DIRECTOR COMERCIAL: José E. Colino. JEFA DE SERVICIOS COMERCIALES: Jessica Jaime.

DIRECTORAS DE PUBLICIDAD: Emilia Nuñez y Blanca Sampériz. CATALUÑA Y BALEARES: Sergio Real (Subdirector)

Gran Via de Carles III, 84-3* Planta. Edificio Trade. 08028 Barcelona.

COORDINACIÓN DE PUBLICIDAD: Lucia Martínez. C/ Santiago de Compostela, 94. 28035 Madrid. Tel. 91 514 06 00 / 902 11 13 15 / Fax: 902 11 86 32. ARCHIVO FOTOGRÁFICO: Thinkstock.

SUSCRIPCIONES: Tel. 902 540 777 / Fax: 902 540 111. DISTRIBUCIÓN


DISTRIBUCIÓN ESPAÑA: S.G.E.L. Tel. 916576900. **DISTRIBUIDOR PORTUGAL:** Johnsons Portugal. Rua Dr. José Spirito Santo, Lote 1-A. 1900 Lisboa. Tel. 837 17 39.


DISTRIBUIDORA PARA HISPANOAMÉRICA: Hispamedia, S.I. Tel. 902 734 243

ARGENTINA: York Agency, S.A. MÉXICO: Pernas y Cia, S.A de C.V. VENEZUELA: Distribuidora Continental.

TRANSPORTE: Boyaca. Tel. 91747 88 00 IMPRIME: RotoCobrhi, S.A. Tel. 918831676. DEPÓSITO LEGAL: M-37952-1998

Printed in Spain. Revista miembro de ARI Difusión controlada por





zadas en la compra y venta. Te explicamos todo su funcionamiento, y hacemos un recorrido por las webs más interesantes en este ámbito.





Si la interfaz de Windows se te queda pequeño, échale un vistazo a la comparativa de escritorios alternativos para este sistema.

Hardware Tarjetas gráficas a examen en el próximo test



Herramientas extra en Windows

Para disponer de las mejores alternativas a las herramientas que Windows incluve de serie, no debes perderte el recopilatorio de software que hemos preparado para ti en nuestra página web de descargas.





Padmotion™ 200 Series

PVPr: 9,90 €

Protección ideal para iPad/iPad2. Funda de neopreno ligera e impermeable con capacidad para guardar tu Tablet. Protege de golpes y rasguños, complemento perfecto para poder llevarlo en cualquier maletín.



10.06

LAS CARACTERÍSTICAS.



AHORA CON NUEVOS PLANES PARA LOS SERVIDORES DEDICADOS MÁS POTENTES

PLAN PLUS

PLAN AVANZADO

PLAN BASE



DEDICADO BASE

Buen rendimiento con mínima intensidad de coste

Pentium® Dual Core™ 2,2GHZ

1GB SDRAM DDR2

2 X 160 GB SATA

1.000 GB transferencia/mes

ahora desde sólo:

DEDICADO AVANZADO

Gran potencia sin distorsión de precio

- 2x Intel® Xeon® superior a 2 GHZ (Quad Core - 12 MB caché)
- 4 GB RAM RDIMM
- 2 X 300 GB SAS (15.000 rpm)
- 2.000 GB transferencia/mes

DEDICADO PLUS

Máximo volumen de transferencia

- 2x Intel® Xeon® superior a 2GHZ (Six Core - 12 MB caché)
- 8 GB RAM RDIMM
- 4 X 300 GB SAS (15.000 rpm)
- 3.000 GB transferencia/mes